

Schnittstellen und Hausanschlüsse

Quartier Am Güterbogen · Am Güterbogen 5, 04109 Leipzig · Bauherr Güterbogen Projektentwicklung GmbH · Verfasser AI3 · Produktteam Sales Plattform 2.0 (synthetisch erzeugt) · Ausgabe 5. August 2026

Dokument

Schnittstellen und Hausanschlüsse · Rev B

Plan-Nr.

AGB-SS-010

Geltung

alle drei Gebäude, alle Medien

Bezug

TGA-Anforderungen Rev C, Lageplan Rev C

1 Zweck

Dieses Dokument legt fest, wer welches Medium beantragt, herstellt und betreibt, und wo die Übergabepunkte liegen. Es ist die Quelle für die Verantwortungszuordnung und für die Prüfung, ob eine Leistung im Angebot enthalten ist oder nicht.

2 Verantwortungsmatrix

LEI-DOC-10-A01

Medium	Beantragung	Herstellung bis Übergabe	Anlage ab Übergabe	Betrieb
Fernwärme	Auftraggeber	Netzbetreiber	TGA-Vergabe	Betreiber
Strom	Auftraggeber	Netzbetreiber	TGA-Vergabe	Messstellenbetreiber
Trinkwasser	Auftraggeber	Versorger	TGA-Vergabe	Betreiber
Abwasser	Auftraggeber	Entsorgungsträger	TGA-Vergabe	Betreiber
Regenwasser	Auftraggeber	Entsorgungsträger	TGA-Vergabe und Freianlagen	Betreiber
Telekommunikation	offen	offen	nur Leerrohr	offen

2.1 Lesart der Matrix

Beantragung meint den Antrag beim Netzbetreiber einschließlich der Beibringung der Bemessungsgrundlagen. Herstellung bis Übergabe meint die Leitung vom Netz bis zur Übergabegrenze im Hausanschlussraum. Anlage ab Übergabe meint alle Anlagenteile hinter der Übergabegrenze.

2.2 Bauseitige Vorleistungen für alle Medien

- Hausanschlussraum je Medium und Gebäude, von außen zugänglich und abschließbar
- dichte Wand- und Bodendurchführungen, geeignet für von außen drückendes Wasser
- Erdarbeiten und Schutzrohre auf dem Grundstück bis zur Grundstücksgrenze
- Potentialausgleich, Erdung und Blitzschutzanschluss

3 Wärme: Übergabepunkt und Trassen

Das Quartier erhält einen gemeinsamen Fernwärme-Hausanschluss. Der Übergabepunkt liegt im Hausanschlussraum Fernwärme im Untergeschoss des Hofhauses, an den Anschlussflanschen der Hausanschlusstation. Kontorhaus und Stadthaus werden von dort aus versorgt.

LEI-DOC-10-A02

Gegenstand	Festlegung
Anzahl Hausanschlüsse	1 Stück für das gesamte Quartier
Ort des Übergabepunktes	Hausanschlussraum Fernwärme, Untergeschoss Hofhaus
Technische Grenze	Anschlussflansche der Hausanschlusstation
Zählung durch den Versorger	ein Wärmemengenzähler am Übergabepunkt
Unterzählung	je Gebäude und je Nutzungseinheit, Leistung der TGA-Vergabe
Trasse zum Stadthaus	erdverlegte Nahleitung durch das nicht unterbaute Feld
Trasse zum Kontorhaus	Trasse im Erdgeschoss, oberhalb der Bodenplatte

3.1 Folge des gemeinsamen Anschlusses

Ein gemeinsamer Anschluss verlangt eine Unterzählung je Gebäude, damit die Betriebskosten gebäudeweise abgerechnet werden können. Die Unterzähler sind Leistung der TGA-Vergabe und im Messkonzept geführt.

3.2 Zugänglichkeit

Der Hausanschlussraum ist vom Hof direkt zugänglich und wird nicht über die Stellplatzanlage erschlossen. Diese Anforderung des Netzbetreibers bestimmt die Lage des Raumes im Untergeschoss.

3.3 Risiko des gemeinsamen Anschlusses

Ein gemeinsamer Anschluss bündelt das Risiko: eine Störung an der Hausanschlusstation betrifft alle drei Gebäude. Der Auftraggeber hat diese Lösung wegen der geringeren Anschlusskosten gewählt. Eine Redundanz ist nicht vorgesehen.

3.4 Terminliche Bindung

Der Anschlusstermin des Netzbetreibers muss vor der Abnahmephase liegen, weil die Einregulierung der Heizungsanlagen und die Beheizung während des Ausbaus die Fernwärme voraussetzen. Der Antrag ist Aufgabe des Auftraggebers.

4 Strom: Übergabepunkte und Zählerplätze

Anders als bei der Fernwärme erhält jedes Gebäude einen eigenen Stromhausanschluss. Der Übergabepunkt liegt jeweils an den Hausanschlusskästen im Hausanschlussraum Strom des Gebäudes.

LEI-DOC-10-A03

Gebäude	Ort des Übergabepunktes	Zählerplatz	Getrennte Zählung
Kontorhaus	Hausanschlussraum Erdgeschoss, Nordkante	Erdgeschoss	Allgemeinstrom, Mietflächen
Hofhaus	Hausanschlussraum Untergeschoss	Untergeschoss	Wohnungen, Allgemeinstrom, Ladepunkte
Stadthaus	Hausanschlussraum Teil-Untergeschoss	Teil-Untergeschoss	Wohnungen, Gewerbe, Allgemeinstrom, Ladepunkte

4.1 Anschlussleistung und Lastmanagement

Die Anschlussleistung der Wohnhäuser wird durch die Ladeinfrastruktur bestimmt. Ein dynamisches Lastmanagement ist gefordert, damit die Anschlussleistung nicht auf die Summe der Ladeleistungen bemessen werden muss. Die Anforderung ist in den TGA-Anforderungen geführt.

4.2 Photovoltaik

Die Photovoltaikanlage auf dem Kontorhaus wird auf den Allgemeinstrom dieses Gebäudes geführt. Eine gebäudeübergreifende Nutzung ist wegen der getrennten Hausanschlüsse nicht vorgesehen und würde eine eigene Kundenanlage erfordern.

4.3 Blitzschutz und Potentialausgleich

Jedes Gebäude erhält eine äußere Blitzschutzanlage mit Fundamenterder. Der Potentialausgleich wird im Hausanschlussraum zusammengeführt. Die Anbindung der Klinkerschale des Stadthauses an den Potentialausgleich ist gesondert nachzuweisen.

4.4 Zählerplätze und Messstellenbetrieb

Die Zählerplätze werden nach den technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet und dem Messstellenbetreiber übergeben. Die Zähler selbst sind nicht Bestandteil der Vergabe. Für die Ladepunkte ist eine eichrechtskonforme Messung je Ladepunkt gefordert, die vom Betreiber der Ladeinfrastruktur verantwortet wird.

5 Wasser, Abwasser und Löschwasser

Medium	Anzahl Anschlüsse	Übergabepunkt	Besonderheit	LEI-DOC-10-A04
Trinkwasser	3 Stück	Hausanschlussraum Wasser je Gebäude	Druckerhöhung im Hofhaus	
Schmutzwasser	3 Stück	Revisionsschacht auf dem Grundstück	Hebeanlage im Kontorhaus	
Regenwasser	2 Stück	Drosselschacht auf dem Grundstück	gedrosselte Einleitung, Retention	
Löschwasser	über öffentliche Hydranten	kein eigener Anschluss	Wandhydranten in den Treppenträumen	

5.1 Gedrosselte Einleitung

Die zulässige Einleitmenge für Regenwasser ist eine Vorgabe des Entsorgungsträgers. Die Einhaltung erfolgt über den Retentionsaufbau der Dächer und über Drosselschächte im Freiraum. Die Schnittstelle zwischen Hochbau und Freianlagen liegt am Anschluss der Dachabläufe an die Grundleitung.

5.2 Stellplatzentwässerung

Die Bodenabläufe der Stellplatzanlagen werden über einen Abscheider in das Schmutzwassernetz geführt. Die Rampe des Hofhauses erhält eine Pumpstation mit Rückstauverschluss. Die Wartung des Abscheiders ist Aufgabe des Betreibers.

5.3 Schnittstelle zu den Freianlagen

Die Grundleitungen außerhalb der Gebäudeaußenkante sind Leistung der Freianlagen. Übergabepunkt ist der erste Revisionsschacht außerhalb der Gebäudeaußenkante. Die Höhenlage der Anschlusspunkte ist mit der Freianlagenplanung abzustimmen.

5.4 Rückstauenebene

Die Rückstauenebene liegt auf der Höhe der Straßenoberkante an der Nordkante. Alle Entwässerungspunkte unterhalb dieser Ebene, insbesondere die Stellplatzanlagen und die Rampe, werden über Hebeanlagen mit Rückstauverschluss entwässert.

5.5 Löschwasser im Betrieb

Die Wandhydranten in den Treppenträumen werden aus dem Trinkwassernetz gespeist und über eine Sicherungseinrichtung getrennt. Die jährliche Prüfung ist Aufgabe des Betreibers.

6 Telekommunikation: offener Punkt

Die Telekommunikationsschnittstelle ist der einzige offene Punkt dieses Dokuments und gleichzeitig ein Widerspruch zwischen zwei Quellen. Der Punkt ist nicht entschieden; er wird hier ausdrücklich als OFFEN geführt und nicht durch eine Festlegung ersetzt.

LEI-DOC-10-A05

Quelle	Aussage	Folge
Auftraggeberbrief	Anbindung wird durch den Auftraggeber beauftragt	kein Leistungsanteil, keine bauseitige Technikfläche
Auskunft des Netzbetreibers	bauseitige Leerrohrtrasse und Übergabepunkt je Gebäude erforderlich	Leerrohr, Hausanschlussraum und Stromversorgung erforderlich
TGA-Anforderungen Rev C	Datenanbindung der Gebäudeautomation erforderlich, Verantwortung nicht benannt	Fernauslesung der Zähler ohne Anbindung nicht möglich

6.1 Was entschieden werden muss

- 6.1.1 Wer beantragt den Anschluss beim Netzbetreiber, und bis wann?
- 6.1.2 Ein gemeinsamer Übergabepunkt für das Quartier oder ein Übergabepunkt je Gebäude?
- 6.1.3 Ist aktive Technik im Hausanschlussraum bauseits vorzuhalten, und wer stellt die Stromversorgung dafür?
- 6.1.4 Wer verantwortet die Datenanbindung der Gebäudeautomation?

6.2 Annahme bis zur Entscheidung

Kalkuliert wird eine bauseitige Leerrohrtrasse von der Grundstücksgrenze bis in den Hausanschlussraum je Gebäude sowie ein Übergabepunkt je Gebäude, ohne aktive Technik. Diese Annahme ist identisch mit der Annahme in den TGA-Anforderungen Rev C; die beiden Dokumente widersprechen sich nicht.

6.3 Terminfolge

Die Anbindung liegt auf dem Weg zur Inbetriebnahme: ohne Datenanbindung ist die Fernauslesung der Zähler und die Störmeldung der Gebäudeautomation nicht funktionsfähig. Eine Entscheidung ist vor Beginn der Ausbauphase erforderlich.