

I 간단 사용설명서

UBio-S Counter ?

직전 단말기 연결

등록 단말기 보기

주변 단말기 찾기

- 최초 사용 시, 주변 단말기 찾기 버튼을 터치하여 단말기를 연결하거나 등록할 수 있습니다.

주변 단말기 찾기

등록할 단말기 MAC 주소를 확인해주세요.

00:19:01:94:45:EB

미등록 단말기



00:19:01:94:1E:B2

미등록 단말기




- 주변 단말기 찾기 화면에서는 근처에서 동작 중인 S1 버스 단말기의 신호를 확인할 수 있습니다.
- 연결을 원하는 버스 단말기의 MAC 주소를 확인한 뒤, 리스트에서 터치하면 연결 및 등록 작업을 수행할 수 있습니다.
- 화면을 위로 스와이프하여 새로고침할 수 있습니다.

주변 단말기 찾기

등록할 단말기 MAC 주소를 확인해주세요.

00:19:01:94:45:EB

미등록 단말기



00:19:01:94:1E:B2

미등록 단말기



단말 등록

미등록 단말기입니다.
자주 사용하는 단말기로
등록하시겠습니까?

SKIP

등록하기

- 단말기 등록하기를 선택한 뒤, 등록하고 싶은 이름을 20자 이내로 입력하여 등록할 수 있습니다. 등록된 단말기는 '등록 단말기 화면'에서 확인할 수 있습니다.
- SKIP을 선택할 경우, 등록을 진행하지 않고 연결합니다.

주변 단말기 찾기

등록할 단말기 MAC 주소를 확인해주세요.

00:19:01:94:1E:B2

미등록 단말기



00:19:01:94:45:EB

101번 버스



- 등록한 단말기는 이후 단말기 찾기 화면에서도 등록 이름이 표시됩니다.

UBio-S Counter ?

직전 단말기 연결

101번 버스 00:19:01:94:45:EB
2025-06-09 21:02:51

등록 단말기 보기

주변 단말기 찾기

- 버스 단말기를 한번 이상 연결한 경우, 초기화면의 '직전 단말기 연결' 버튼이 활성화됩니다.
가장 마지막에 연결한 단말기의 등록 이름, MAC 주소, 연결 시간이 표시됩니다.
해당 버튼을 터치하면 표시된 버스 단말기와 연결됩니다.
- 버스 단말기를 1개 이상 등록한 경우, 초기화면의 '등록 단말기 보기' 버튼이 활성화됩니다.

등록 단말기 보기

101번 버스

00:19:01:94:45:EB
2025-06-09 21:02:50



천안 9907번 버스

00:19:01:94:1E:B2
2025-06-09 21:03:24



- 등록 단말기 보기 화면에서는 현재까지 등록한 버스 단말기의 등록 이름, MAC 주소, 등록 일자가 표시됩니다.
원하는 단말기를 터치하면 연결됩니다.

단말기 수정

101번 버스(00:19:01:94:45:EB)

수정할 이름을 입력해주세요.

취소

변경

- 이름 수정 아이콘을 터치하여 단말기 이름을 변경할 수 있습니다.

단말기 삭제

등록된 단말기를 리스트에서 삭제합니다.

취소

삭제

- 삭제 아이콘을 터치하여 등록 단말기를 리스트에서 제거할 수 있습니다.

UBio-S QR Counter

027

101번 버스

최종 동기화 : 2025-06-09 21:02:53

단말기 주소 : 00:19:01:94:45:EB

v1.2.0

- 버스 단말기를 연결하면 계수기(카운터) 화면이 표시됩니다.
하단에는 연결된 단말기의 등록 이름과 MAC 주소, 마지막으로 동기화된 시간이 표시됩니다.

UBio-S QR Counter

009



천안 9907번 버스

최종 동기화 : 2025-06-09 21:21:39
단말기 주소 : 00:19:01:94:1E:B2

v1.2.0

- 버스 단말기 계수가 성공하면 체크 아이콘, 실패하면 엑스 아이콘이 실시간으로 표시됩니다.