

型材/标准件					
料名	数量	用途	备注	米思米参考料号	是否可选
欧标1020铝导轨	4	立柱，手把安装	孔攻丝M5，长度>85mm，建议86/87mm	HFSFIN5-1020	
欧标1040铝导轨	1	立柱	孔攻丝M4，长度>85mm，建议86/87mm，可不安装		√
20滑块螺母 M5 (10x10)	6+X	安装手把，以及挂载自定义配件	至少买6个	LNSN6-20-5-100P	
橡胶垫 2mm厚，20mm宽	合计>6cm	垫高机器底面	多买点吧	RBNMA2-300	
M4 12mm长 6mm头径	8	机器固定，1040立柱锁定	注意为非标头径沉头	TSARA4-12	
M5 12mm长 8mm头径	6	安装手把	注意为非标头径沉头	TSARA5-12	
M5 12mm长 8mm头径	16	1020立柱锁固	注意为非标头径沉头，可以适当选长一点	TSARA5-15	
笔记本电脑支撑脚	2	垫高机器	想买哪款买哪款，基本上都能装		
BNC转接头	X		如选择制作转接板，则需要，推荐法兰转接头		√
4020铝角码	X		用于固定自定义配件，或装载转接板		√
皮卡汀尼导轨	1/2		可不安装，自选合适配件，孔距为3/6（竖装）/8CM（横装）		√

机加工件					
料名	数量	用途	备注		是否可选
手握	2	手把			√
顶板	1	主体结构件			
底板	1	主体结构件			
天线板	1	固定M/N/BNC/SMA四种转接头			√
M头天线架	1	固定M/N四种转接头，二选一			√