

Lista de verificación — Bloqueo y etiquetado de una banda transportadora

Seguridad — Control de energías peligrosas · Versión 0.2-demo · Dueño: Seguridad Industrial con Mantenimiento de la planta (rol custodio). SME_REQUIRED: puesto responsable designado (Seguridad + Mantenimiento). · Aprobación: SIN APROBACIÓN

◇ DEMOSTRACIÓN — NO ES PROCEDIMIENTO APROBADO

⚠ **Aviso de seguridad.** Este entorno de capacitación apoya el aprendizaje y no sustituye procedimientos operativos aprobados, instrucciones de trabajo, permisos, supervisión ni requisitos de seguridad. Este documento **no es un procedimiento aprobado**, no certifica competencia y no debe usarse para operar. Los campos SME_REQUIRED los define el procedimiento aprobado de la planta (Operaciones + Seguridad).

PLANTILLA DE PRÁCTICA — NO ES UN REGISTRO DE PLANTA. No anotes equipos reales ni tu nombre o firma reales, ni la uses como evidencia de bloqueo, de permiso, de inspección ni de capacitación.

Esta es una plantilla de práctica DEMO para aprender; no es la lista de verificación de la planta. En planta solo se usa la lista aprobada por Seguridad y Mantenimiento (⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** lista aprobada). Marca cada punto solo después de verificarlo. Los puntos marcados como críticos no admiten excepción: si uno no se cumple, no intervengas el equipo; detente y avisa a tu supervisor (o a Seguridad Industrial si no te atiende).

Equipo / área: _____ Fecha: _____ Turno: _____

1. Antes de bloquear

Verificación	Sí	No	N/A
▲ CRÍTICO · Cuento con la capacitación y la autorización vigentes que otorga la planta para aplicar bloqueo. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): autorización (Seguridad).	☐	☐	—
▲ CRÍTICO · Tengo el procedimiento de bloqueo de este equipo con sus puntos de aislamiento.	☐	☐	—
▲ CRÍTICO · Identifiqué todas las energías del procedimiento del equipo. En el escenario: eléctrica, gravedad (contrapeso) y mecánica almacenada (banda tensa). En una banda real, también material, inercia, antirretorno y equipos aguas arriba o aguas abajo. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): inventario de energías (Mantenimiento + Seguridad).	☐	☐	—

▲ CRÍTICO · Tengo mi candado personal, su única llave y mi etiqueta.	☐	☐	—
▲ CRÍTICO · Avisé al personal afectado y al operador.	☐	☐	—

2. Aislamiento, bloqueo y etiquetado

Verificación	Sí	No	N/A
Apagué la banda con sus controles normales y esperé a que se detuviera por completo.	☐	☐	☐
▲ CRÍTICO · Aislé en el punto de aislamiento, no en el botón de paro, el paro de emergencia ni la pantalla.	☐	☐	—
▲ CRÍTICO · Mi candado está colocado en el punto de aislamiento y la llave la tengo yo.	☐	☐	—
▲ CRÍTICO · Mi etiqueta tiene nombre, fecha y motivo. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): datos obligatorios de la planta.	☐	☐	—
▲ CRÍTICO · Cada persona que interviene tiene su propio candado. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): bloqueo grupal (Seguridad).	☐	☐	—

3. Energía almacenada

Verificación	Sí	No	N/A
▲ CRÍTICO · Contrapeso soportado o bloqueado. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): método aprobado (Mantenimiento Mecánico + Seguridad).	☐	☐	—
▲ CRÍTICO · Tensión de la banda liberada de forma controlada.	☐	☐	—
▲ CRÍTICO · Verifiqué que la banda quedó sin tensión.	☐	☐	—

4. Verificación de energía cero

Verificación	Sí	No	N/A
▲ CRÍTICO · Punto de aislamiento abierto y con mi candado.	☐	☐	—
▲ CRÍTICO · Antes de la prueba de arranque, verifiqué que nadie está en la banda ni en su zona.	☐	☐	—
▲ CRÍTICO · Intenté arrancar desde un control que sí habría arrancado la banda sin el bloqueo, y nada se movió. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): condiciones válidas de la prueba de arranque (Mantenimiento Eléctrico + Seguridad).	☐	☐	—
▲ CRÍTICO · Regresé el control a paro después de la prueba.	☐	☐	—

▲ CRÍTICO · Prueba de ausencia de tensión hecha cuando aplica.  PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): método (Mantenimiento Eléctrico).	☐	☐	☐
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------

5. Retiro del bloqueo

Verificación	Sí	No	N/A
▲ CRÍTICO · Herramientas retiradas del equipo.	☐	☐	—
▲ CRÍTICO · Guardas colocadas.	☐	☐	—
▲ CRÍTICO · Retiré mordazas y soportes del contrapeso y restablecí la tensión de la banda de forma controlada, con mi candado todavía puesto.  PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): método (Mantenimiento Mecánico + Seguridad).	☐	☐	—
▲ CRÍTICO · Verifiqué que no hay personas en el equipo y avisé que se retira el bloqueo.	☐	☐	—
▲ CRÍTICO · Retiré mi propio candado y mi etiqueta; nadie más lo hizo por mí.	☐	☐	—
▲ CRÍTICO · No retiré ningún candado ajeno; si encontré uno, avisé a mi supervisor.	☐	☐	—
▲ CRÍTICO · Avisé al personal afectado y al operador que se retiró el bloqueo.	☐	☐	—

▲ Si un punto crítico es «No»: NO se inicia. Detente y avisa a tu supervisor.

▲ Un punto crítico no se marca N/A. Si tienes duda, la respuesta es «No».

Firmas (solo para práctica en aula; no son válidas como registro)

Firmas de práctica: en aula escribe «PRÁCTICA»; no anotes tu nombre ni tu firma reales. SME_REQUIRED: quién firma y autoriza en la planta y formato (Seguridad + Mantenimiento). Rol: trabajador autorizado que bloquea.	
Rol: supervisor del área.	
Rol: operador de la banda (enterado del bloqueo y del retiro).	
Rol: Seguridad Industrial (cuando el procedimiento lo pida).	

Revisión y aprobación (obligatoria antes de cualquier uso operativo)

Función	Nombre	Firma	Fecha
Seguridad (veto)			
Operaciones			
Mantenimiento			
Capacitación y Desarrollo			

Generado desde el contenido de la misión «loto-01» (estructura verificada contra el esquema; no es validación de planta).

DEMOSTRACIÓN
NO USAR PARA OPERAR