Manual de Usuario

Comal++ 1.0.0 · 12 de noviembre de 2026

Guía vigente para operar turnos listos, pantalla pública, audio y multimedia local. Las capturas de la interfaz anterior no se utilizan como instrucciones actuales.

Revisado el 12 de noviembre de 2026 para la versión estable 1.0.0. Las reglas de turnos, audio y multimedia no cambiaron desde 0.4.0; esta versión añade el centro de ayuda con búsqueda y recorridos.

1. Antes de atender

Comal++ anuncia pedidos listos. El cobro, la preparación y el ticket se hacen en otro sistema. Se opera en una PC Windows; los turnos, voces y archivos locales funcionan sin internet.

1. Enciende TV y bocinas. Configura Windows para **Extender estas pantallas** y elige la salida de audio correcta.
2. Abre Comal++. La pantalla pública aparece en la TV en pantalla completa; sin segunda pantalla se abre como ventana normal en el monitor principal.
3. Abre **Ayuda** en el encabezado o con **F1**. Al final selecciona **Ver estado y detalles técnicos** para abrir Diagnósticos.
4. Comprueba guardado, pantalla, audio y espacio. Llama un número de prueba acordado, escucha en las bocinas y retíralo antes de empezar.

Diagnósticos se actualiza cada diez segundos mientras está abierto. Sus rutas y detalles técnicos no aparecen en la TV. El acuse de audio confirma la reproducción por el programa; comprueba también el sonido físico.

2. Llamar un pedido listo

En **Turnos**, escribe de **uno a seis dígitos** del ticket y pulsa **Enter**. Solo se anuncian los dos últimos: `213298` se muestra como `98`; `8`, como `08`; un ticket terminado en `00` se muestra como `00`. Letras, signos, decimales y más de seis dígitos se rechazan sin cambiar la pantalla.

La aplicación guarda antes de confirmar la llamada. El número pasa al primer lugar de **En pantalla**, aparece su tarjeta pública y se reproduce el aviso y la voz. La multimedia baja durante el anuncio y luego recupera su volumen. La captura se limpia solo al aceptar la llamada.

Se muestran hasta **seis números recientes**: actual y cinco anteriores. Otro número distinto desplaza al más antiguo; el aviso indica cuál saldrá. Cada número desaparece **cinco minutos después de su última llamada**. Esta lista no es un registro de ventas o entregas.

3. Repetir, corregir y quitar

- **Repetir:** escribe el número y pulsa Enter o usa **Anunciar** en su fila. Repite el actual o mueve al primer lugar un número anterior sin duplicarlo. Su vigencia vuelve a contar cinco minutos.
- **Corregir última captura:** revierte el último cambio de llamada una sola vez, sin anunciar. No restaura números ya vencidos. **Ctrl+Z** solo edita el texto. Al reiniciar se pierde la corrección pendiente.
- **Quitar:** retira un número y elimina la corrección pendiente. No registra una entrega, cancelación o devolución. Descarta sus anuncios pendientes; el audio que ya empezó puede terminar.

Anunciar y **Quitar** piden confirmación. **No volver a mostrar durante esta sesión** aplica a ambas acciones; al reabrir la app se pedirá de nuevo.

4. Audio y avisos

La cola de audio admite **seis anuncios**, incluido el que suena. Repetir ocupa otro lugar. Desde cinco aparece un aviso; con seis, otra llamada se rechaza **sin cambiar el turno**. El ticket permanece en el campo: espera a que termine un anuncio y vuelve a pulsar Enter. El mensaje de espera no significa que la llamada esté aceptada.

Los avisos persistentes se agrupan en una franja compacta desplegable; ábrela para verlos todos. Los resultados breves aparecen junto a la captura o como notificación en Multimedia. Cada fila indica el resultado más reciente:

- **En espera:** no empezó.
- **Anunciando:** la vista pública reproduce el anuncio.
- **Anunciado:** el programa terminó la reproducción.
- **Falló el audio:** revisa archivo, volumen y salida, y vuelve a llamar.
- **No anunciado:** se descartó o venció; revisa si hace falta repetir.

Un anuncio puede esperar hasta 45 segundos para empezar y su tarea dura como máximo 30 segundos. Un fallo no elimina el turno guardado. Al recargar o reiniciar no se repite audio antiguo: vuelve a llamar manualmente si corresponde.

5. Volumen, tamaño, tema y ayuda

El encabezado permite ajustar por separado **voz** y **multimedia** y pulsar **Aplicar**. Voz permite 0-300%; por encima de 100% puede distorsionar. Multimedia permite 0-100%. Una voz en 0% no confirma anuncios correctos. La voz cambia en el siguiente anuncio.

Las lupas ofrecen **70%, 80%, 90%, 100%, 110%, 120% y 130%**. El selector **Azul/Morado** conserva un espacio fijo. El fondo de ondas tiene movimiento suave y respeta movimiento reducido. Ambos relojes muestran **12 horas con am/pm**.

Tema y tamaño se guardan por origen: las dos ventanas Electron comparten preferencias; las vistas del mismo navegador también. **Escritorio y navegador tienen preferencias independientes**. Estos ajustes no forman parte del respaldo JSON.

Ayuda está en el encabezado y **F1**, sin entrada redundante en sidebar. **Escape** cierra la ayuda y devuelve el foco a captura. La ayuda agrupa los procedimientos por tarea y permite buscarlos. Los recorridos guiados son informativos: señalan los controles reales, pero no llaman turnos, no importan archivos ni cambian la configuración. Desde la ayuda también se abre el manual PDF incluido, sin internet.

6. Multimedia

En **Multimedia**, agrega videos **MP4/WebM** e imágenes **JPG/JPEG/PNG/WebP**, revisa tarjetas y quita archivos con confirmación. El selector usa archivos de esta PC o una USB. Espera a que terminen de descargarse antes de importarlos.

En escritorio, YouTube disponible tiene prioridad; si falla, se usan videos locales, luego imágenes y finalmente bienvenida. YouTube necesita internet. **En navegador no está admitido**: se usa contenido local aunque el escritorio tenga un enlace.

Límites: **2 GB por video**, **25 MB por imagen**, y **512 MB libres después de copiar** cuando puede medirse el disco. Nombres repetidos crean copias numeradas sin sobrescribir. Los rechazos muestran motivos. Agregar

imágenes no las hace aparecer mientras se reproduzcan videos o YouTube.

Consulta requisitos multimedia. No hay selector de mostrador ni música por géneros en esta versión.

7. Problemas durante la jornada

- **Guardado fallido:** la llamada no se aplicó ni anunció. Conserva el ticket, revisa espacio/permisos en Diagnósticos y reintenta tras resolverlo.
- **TV desconectada:** revisa energía, HDMI y modo extendido. La vista vuelve cuando Windows detecta la TV; repite los anuncios que el cliente no pudo ver u oír.
- **Sin sonido:** revisa salida, bocinas, voz y archivos. Comprueba el acuse, corrige y repite. Dos vistas públicas abiertas a la vez pueden duplicar sonido.
- **YouTube falla:** usa contenido local; turnos y voces siguen sin internet.
- **Recuperación o jornada vacía inesperada:** revisa Diagnósticos y registro antes de continuar; conserva las copias diagnósticas.

Si una vista se bloquea, la app intenta recargarla; si no vuelve, reinicia y comprueba los números. Solo vuelven los guardados del día que no hayan vencido. No se recuperan audio pendiente ni deshacer. Al cambiar de día se limpia la lista.

8. Cierre, respaldo y actualización

Cierra Comal++ y comprueba que no siga ejecutándose antes de copiar/restaurar datos. La ruta efectiva está en Diagnósticos; normalmente es `%APPDATA%\comal-local\datos`. Desde 0.3.1 los nuevos guardados están fuera de Documentos/OneDrive; la migración conserva originales.

El responsable debe respaldar configuración, estado, contenido y registros. Sigue operación y recuperación y la guía USB. La utilidad necesita repositorio y dependencias; no es un botón del instalador.

Tras actualizar o restaurar, comprueba versión, turnos, multimedia, TV y voz antes de atender. Un respaldo de otro día no reabre turnos anteriores.