

# beispiele für monlist tages-strings

## ganz einfach: ein eintrag

eingabe:

**8,8;12345-000**

ausgabe:

- 8:00-16:00 12345-000

erläuterung:

erste zahl vor dem komma ist die startzeit, gefolgt von der anzahl der stunden und project-position

## mehrere einträge

eingabe:

**8,4;12345-000,4;54321-000**

ausgabe:

- 8:00-12:00 12345-000
- 12:00-16:00 54321-000

erläuterung:

kommasepariert werde die einträge aneinandergereiht

## teilstunden

eingabe:

**8:30,4.25;12345-000,3.75;54321-000**

ausgabe:

- 8:30-12:45 12345-000
- 12:45-16:30 54321-000

erläuterung:

uhrzeiten werden im format **stunde:minute** angegeben. stunden mit **punkt** getrennt

## beschreibungen

eingabe:

**8:30,4.25;12345-000(fehlerbehebung),3.75;54321-000(support)**

ausgabe:

- 8:30-12:45 12345-000 fehlerbehebung
- 12:45-16:30 54321-000 support

erläuterung:

beschreibungen können pro eintrag in **klammern** angegeben werden

## abkürzungen

konfiguration:

**ctb => 12345-000 ktl => 54321-000(spezifikation)**

eingabe:

**8:30,4.25;ctb,3.75;ktl**

ausgabe:

- 8:30-12:45 12345-000
- 12:45-16:30 54321-000 spezifikation

## abkürzungen und beschreibungen

konfiguration:

- **ctb => 12345-000**
- **ktl => 54321-000(spezifikation)**

eingabe:

**8:30,4.25;ctb(support),3.75;ktl(spezifikation schnittstelle)**

ausgabe:

- 8:30-12:45 12345-000 support
- 12:45-16:30 54321-000 spezifikation schnittstelle

erläuterung:

abkürzungen können auch beschreibungen enthalten. wird die abkürzung mit beschreibung eingegeben wird diese angefügt oder ersetzt die beschreibung der

abkürzung

## manuelle pause

eingabe:

**8:00,4;12345-000,!1,4;12345-000**

ausgabe:

- 8:00-12:00 12345-000
- 13:00-17:00 12345-000

erläuterung:

beginnt ein eintrag mit ! dann wird die folgende stundenzahl als pause eingefügt

## automatische pause

konfiguration:

- **pause einfügen**
- **pause um 12:00**
- **pausenlänge 30 min**

eingabe:

**8:00,8;12345-000**

ausgabe:

- 8:00-12:00 12345-000
- 12:30-16:30 12345-000

erläuterung:

es wird automatisch ein pause um 12:00 eingefügt

## endzeit statt stunden anzahl

eingabe:

**8:00,-16;12345-000**

ausgabe:

- 8:00-16:00 12345-000

erläuterung:

statt der stunden anzahl kann auch eine zeit eingegeben werden, diese muß dann mit -  
prefixed werden. automatische pausen werden dabei ebenfalls berücksichtigt