

GestISP

Manual de Usuario

Sistema de gestión para ISP (Internet Service Providers)

Guía completa de todos los módulos

Versión 1.0 — Julio de 2026

Dirigido a administradores, auxiliares administrativos, cajeros y técnicos

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
1. Introducción	4
1.1. Cómo está organizado el sistema	4
1.2. Las partes de la pantalla	4
2. Primeros pasos	5
2.1. Ingresar al sistema	5
2.2. Roles y permisos	5
3. Gestión empresarial	7
3.1. Sucursales	7
3.2. Servicios	8
3.3. Planes de servicios	8
4. Gestión de clientes y contratos	9
4.1. Crear un cliente	9
4.2. Buscar y listar clientes	9
4.3. Contratos	9
4.4. Cargos adicionales	10
5. Facturación	12
5.1. Antes de generar	12
5.2. Generar las facturas del mes	12
5.3. Estados de la factura	13
5.4. Numeración de las facturas	13
5.5. Anular una factura	13
5.6. Imprimir facturas	14
5.7. Reportes de facturación	14
6. Cobranza y caja	15
6.1. La caja es obligatoria	15
6.2. Cobrar	15
6.3. Movimientos de caja	17
6.4. Registro de pagos	17
6.5. Resumen de cajas (cuadre entre puntos de cobro)	17
7. Almacén e inventario	19
7.1. Almacenes	19

7.2. Categorías y materiales.....	19
7.3. Movimientos de material.....	19
8. Gestión técnica (órdenes de trabajo)	21
8.1. El ciclo de una orden.....	21
8.2. Órdenes técnicas (oficina).....	21
8.3. Mis órdenes (técnico)	21
8.4. Verificación de órdenes (oficina)	22
9. Aprovisionamiento de red	23
9.1. Routers.....	23
9.2. Cuentas PPPoE	23
9.3. OLTs.....	23
9.4. ONTs.....	24
10. Gestión del sistema.....	25
10.1. Usuarios	25
10.2. Roles y permisos	25
11. Flujos de trabajo completos (ejemplos)	27
11.1. Alta de un cliente nuevo, desde la venta hasta el primer cobro	27
11.2. Cliente que deja de pagar: mora, corte y reconexión.....	27
11.3. Venta de un equipo diferido a cuotas.....	28
11.4. Cierre del día con varios puntos de cobro	28
11.5. Atención de una falla reportada por el cliente	29
12. Preguntas frecuentes	30
13. Glosario	31

Nota: Si el índice aparece vacío o desactualizado, haga clic derecho sobre él y elija "Actualizar campo" (o presione F9 en Word).

1. Introducción

GestISP es el sistema con el que su empresa administra la operación completa de un proveedor de Internet: los clientes y sus contratos, la facturación y el recaudo, el inventario de materiales y equipos, el trabajo de los técnicos en calle y el aprovisionamiento de la red (routers, OLTs, ONTs y cuentas PPPoE).

Este manual explica, módulo por módulo, para qué sirve cada pantalla y cómo usarla. Al final encontrará ejemplos completos que recorren situaciones reales del día a día, de principio a fin.

1.1. Cómo está organizado el sistema

Todo en GestISP gira alrededor de tres ideas:

- **La sucursal:** cada sede de su empresa es una sucursal independiente, con sus propios clientes, contratos, facturas, cajas, almacenes y equipos de red. Usted siempre trabaja "dentro" de una sucursal.
- **El contrato:** es el servicio instalado en una dirección. Un mismo cliente puede tener varios contratos. Se factura el contrato, no el cliente.
- **El rol:** define qué puede hacer cada persona. Un técnico ve solo sus órdenes; un cajero cobra; un administrador gestiona todo.

1.2. Las partes de la pantalla

Zona	Qué encontrará allí
Menú lateral izquierdo	Todos los módulos, agrupados por área (Gestión empresarial, Clientes, Facturación, Almacén, Gestión Técnica, Aprovisionamiento, Gestión del sistema). Solo verá las opciones que su rol le permite usar.
Barra superior	Datos de su sesión: usuario, sucursal activa y rol con el que ingresó.
Área central	La pantalla del módulo que abrió: listados, formularios y reportes.
Tablas	Casi todos los listados tienen buscador propio, orden por columna, paginación y botones de exportación. Escriba en el buscador de la tabla para filtrar sin recargar la página.

2. Primeros pasos

2.1. Ingresar al sistema

1. Abra la dirección del sistema en su navegador. Verá la pantalla de ingreso.
2. Escriba su **correo electrónico**. Al salir del campo, el sistema carga automáticamente las sucursales a las que usted tiene acceso.
3. Elija la **sucursal** en la que va a trabajar.
4. Escriba su **contraseña** y presione Ingresar.

Importante: La sucursal que elige al entrar determina TODO lo que verá y hará durante la sesión: los clientes, las facturas, la caja, el inventario y los equipos de red serán los de esa sucursal. Si necesita trabajar en otra, cierre sesión y vuelva a entrar eligiéndola.

Junto con la sucursal, el sistema activa el rol que usted tiene asignado en ella. Una misma persona puede ser, por ejemplo, administradora en una sucursal y auxiliar en otra: sus permisos cambian según dónde entre.

2.2. Roles y permisos

El sistema trae cuatro roles predefinidos. Esta tabla resume a qué módulos accede cada uno (los permisos exactos se pueden ajustar en Gestión del sistema → Roles):

Rol	Alcance típico
Superadministrador	Acceso total, incluyendo Sucursales, Usuarios y Roles. Es quien configura el sistema.
Administrador	Toda la operación: clientes, contratos, facturación, cobranza, almacén, órdenes técnicas y aprovisionamiento de red. No administra usuarios ni roles.
Auxiliar administrativo	Atención y caja: clientes, contratos, facturas, pagos, cajas, consulta de almacén y órdenes técnicas. Sin acceso al aprovisionamiento de red.
Técnico	Solo lo que necesita en calle: sus órdenes técnicas asignadas y los movimientos de material de su almacén personal.

Nota: Si una opción no aparece en su menú, es porque su rol no tiene ese permiso. Solicítelo al administrador; no es un error del sistema.

3. Gestión empresarial

Es la configuración base del negocio: dónde opera (sucursales), qué vende (servicios) y cómo lo empaqueta (planes). Se configura una vez y se ajusta ocasionalmente.

3.1. Sucursales

Dónde está: **Gestión empresarial → Sucursales**

Cada sucursal representa una sede o unidad de negocio. Sus datos aparecen en las facturas y en todos los reportes en PDF (encabezado con logo, NIT, dirección y teléfonos).

Crear o editar una sucursal

1. Presione **Nueva sucursal** o el botón **Editar** de una existente.
2. Complete los datos: NIT, nombre, país, departamento, municipio, dirección y teléfonos.
3. Cargue el logo (aparecerá en las facturas y reportes) y, si desea, un mensaje personalizado para las facturas.
4. Configure la sección **Configuración de facturación** (ver abajo) y guarde.

Configuración de facturación de la sucursal

Estas cuatro opciones definen cómo factura y cobra la sucursal, sin necesidad de programación:

Opción	Qué controla	Valor inicial
Facturación del primer mes	Si un contrato que se activa a mitad de mes paga el mes completo o solo los días restantes (prorratio).	Prorratio
Días de plazo	Cuántos días tiene el cliente para pagar desde que se emite la factura.	20 días
Umbral de corte	Cuántas facturas vencidas debe acumular un cliente para que el servicio se suspenda automáticamente.	2 facturas
Días hasta el corte	Cuando se factura a un cliente que ya tiene vencidas, cuántos días faltan para el corte programado.	24 días

Ejemplo: Un cliente se activa el día 20 de un mes de 30 días y su plan cuesta \$100.000. Con "Prorratio" paga $\$100.000 \times 11 \div 30 = \36.667 (los 11 días que tuvo servicio). Con "Mes completo" paga los \$100.000. Del segundo mes en adelante siempre paga el mes completo.

3.2. Servicios

Dónde está: [Gestión empresarial](#) → [Servicios](#)

Un servicio es cada concepto que su empresa cobra mensualmente: Internet 100 Mbps, Televisión, IP pública, Telefonía, etc. Cada servicio tiene un precio base y un porcentaje de IVA que el sistema aplica automáticamente en la factura.

- **Precio base:** valor mensual sin impuestos.
- **Porcentaje de IVA:** use 0 si el servicio está excluido; el sistema calculará el impuesto por separado y lo mostrará discriminado en la factura.

3.3. Planes de servicios

Dónde está: [Gestión empresarial](#) → [Planes de servicios](#)

Un plan agrupa uno o varios servicios y es lo que se asigna al contrato del cliente. Gracias a esto una factura puede incluir varios conceptos automáticamente.

Ejemplo: El plan "Combo Hogar" contiene los servicios "Internet 200 Mbps" (\$80.000, IVA 0%) y "Televisión" (\$30.000, IVA 19%). Todo contrato con ese plan recibirá cada mes una factura con dos líneas detalladas y su IVA calculado.

Nota: Si cambia el precio de un servicio, las facturas ya emitidas no cambian: el nuevo valor se aplica desde la siguiente generación.

4. Gestión de clientes y contratos

4.1. Crear un cliente

Dónde está: [Gestión de clientes](#) → [Creación de cliente](#)

El cliente es la persona o empresa titular. Registre sus datos personales y de contacto: tipo y número de documento, nombres, apellidos, tipo de cliente, teléfonos, correo y fecha de nacimiento.

Nota: El cliente por sí solo no genera cobros. Para que exista servicio y facturación debe crearse un contrato asociado a él.

4.2. Buscar y listar clientes

Dónde está: [Gestión de clientes](#) → [Busqueda de cliente](#) / [Listado de clientes](#)

- **Búsqueda de cliente:** localiza rápidamente a una persona por su documento o nombre para entrar a su ficha.
- **Listado de clientes:** tabla completa con buscador, orden y exportación a Excel para informes.

4.3. Contratos

Dónde está: [Desde la ficha del cliente](#) → [Crear contrato](#)

El contrato representa el servicio instalado en una dirección concreta. Contiene el plan contratado, la dirección y barrio, el tipo de vivienda, el estrato, datos técnicos (puerto NAP, serial del equipo, usuario y clave PPPoE, SSID y clave WiFi) y la cláusula de permanencia.

Importante: Al crear un contrato, el sistema genera automáticamente una orden técnica de instalación en estado Pendiente. No es necesario crearla a mano: ya quedó en la lista de trabajo de Gestión Técnica.

Estados del contrato

El contrato cambia de estado solo, según lo que ocurra con el pago y con las órdenes técnicas:

Estado	Significado	Cómo entra y cómo sale
Por Instalar	Recién creado; el técnico aún no ha instalado.	Sale a "Activo" cuando se cierra la orden de instalación.

Estado	Significado	Cómo entra y cómo sale
Activo	Servicio funcionando y facturándose.	Estado normal de operación.
Pre-suspensión	Tiene facturas vencidas; el servicio sigue activo pero con fecha de corte programada.	Entra al facturarse teniendo vencidas. Sale a "Activo" al pagar.
Suspendido	Servicio cortado por mora. Mientras esté así, no se le generan facturas nuevas.	Entra al alcanzar el umbral de vencidas. Sale a "Por Reconexión" al pagar.
Por Reconexión	El cliente pagó estando cortado; hay una orden técnica de reconexión creada automáticamente.	Sale a "Activo" cuando el técnico reconecta y se cierra la orden.

La ficha del contrato

Al abrir un contrato encontrará pestañas con toda su historia:

- **Estado de cuenta:** sus facturas y el saldo pendiente.
- **Cargos adicionales:** cobros extra pendientes o ya facturados, incluidas las compras diferidas a cuotas.
- **Historial de operaciones:** las órdenes técnicas del contrato.

4.4. Cargos adicionales

Dónde está: [Ficha del contrato](#) → [Agregar Cargo Adicional](#)

Sirve para cobrar algo distinto a la mensualidad: un traslado, materiales, la venta de un equipo, una reconexión. El cargo queda "pendiente" y se incluye automáticamente en la siguiente factura mensual del contrato.

Cargos diferidos a cuotas

Si el cliente no puede pagar el valor completo de una vez, marque la casilla "Diferir a cuotas" e indique en cuántas (de 2 a 36). Cada factura mensual incluirá una cuota hasta completar el valor.

Ejemplo: Un cliente pide un decodificador TDT de \$90.000 y se difiere a 3 cuotas. Su factura de julio incluirá "Decodificador TDT (cuota 1/3) — \$30.000"; la de agosto la cuota 2/3 y la de septiembre la 3/3. Después de esa última, el cargo queda marcado como Facturado y deja de aparecer.

Nota: Cuando el valor no es divisible exacto, la última cuota ajusta los centavos para que la suma sea idéntica al valor pactado. En la pestaña de cargos adicionales verá el avance (por ejemplo 2/3).

5. Facturación

Dónde está: **Facturación → Facturas**

Aquí se generan y consultan todas las facturas de la sucursal. La operación central es la generación mensual, que factura de una sola vez a todos los contratos activos.

5.1. Antes de generar

- Verifique que los contratos nuevos estén activos y con su fecha de activación correcta (de ella depende el prorrateo).
- Registre los cargos adicionales pendientes: se incluirán automáticamente en la factura del mes.

5.2. Generar las facturas del mes

1. Presione **Generar Facturas** y confirme.
2. El sistema primero actualiza la cartera: marca como Vencida toda factura cuyo plazo se cumplió y suspende los contratos que alcanzaron el umbral configurado.
3. Luego emite la factura del período para cada contrato activo o en pre-suspensión, con los servicios del plan (prorrateados si aplica), los cargos adicionales pendientes y el IVA discriminado.
4. Cada factura recibe su número consecutivo y su fecha de vencimiento.
5. Al finalizar verá el resumen: facturas generadas, omitidas y el **total facturado con su IVA**.

Nota: Puede presionar "Generar Facturas" más de una vez sin riesgo: el sistema nunca crea dos facturas del mismo período para un contrato. Las que ya existían se reportan como "omitidas".

Clientes con facturas vencidas

Si el contrato ya tenía facturas vencidas, la nueva factura nace en estado "Pendiente con riesgo de corte" con fecha de corte programada, y el contrato pasa a Pre-suspensión. Las facturas vencidas anteriores NO se suman a la nueva: cada una permanece abierta y se cobra por separado.

Importante: Este es el comportamiento correcto y exigido para facturación electrónica: cada factura es un documento independiente. La deuda total del cliente es la suma de todas sus facturas abiertas, y el sistema se la muestra al cajero al buscarlo.

5.3. Estados de la factura

Estado	Significado	¿Se puede pagar?
Pendiente	Emitida y dentro del plazo.	Sí
Pendiente Parcial	Tiene abonos y aún queda saldo.	Sí
Pendiente con riesgo de corte	Emitida a un cliente que ya tiene vencidas; trae fecha de corte.	Sí
Vencida	Pasó su fecha de vencimiento sin pagarse. Suma para la suspensión.	Sí
Pagada	Saldada en su totalidad.	No
Anulada	Cancelada formalmente con motivo, usuario y fecha.	No

5.4. Numeración de las facturas

Cada factura recibe automáticamente un número único y consecutivo con el formato PREFIJO-NÚMERO (por ejemplo FAC1-25). Cada sucursal tiene su propia secuencia, de modo que los números nunca se repiten ni se saltan.

Nota: El sistema ya está preparado para facturación electrónica DIAN: cuando la empresa obtenga su resolución, basta con registrar el número de resolución, la vigencia y el rango autorizado; el sistema respetará ese rango automáticamente.

5.5. Anular una factura

Las facturas nunca se eliminan. Si hay un error (valor equivocado, cliente equivocado, duplicidad) se anulan: quedan en estado Anulada, dejan de contar como deuda y conservan todo su historial.

1. En el listado de facturas presione el botón gris de **anular** (ícono de prohibido).
2. Escriba el **motivo** (es obligatorio) y confirme.
3. La factura queda anulada; en su detalle se registra quién la anuló, cuándo y por qué.

Importante: No se puede anular una factura que ya tiene pagos registrados. Si el cliente pagó, primero debe reversarse el pago. El sistema rechazará la anulación mientras existan pagos.

5.6. Imprimir facturas

- **Factura individual:** botón rojo de PDF en el listado o en el detalle.
- **PDF masivo:** genera en un solo archivo todas las facturas pendientes de la sucursal, para reparto físico. El proceso corre en segundo plano; no cierre la página hasta que el sistema avise que está listo.

5.7. Reportes de facturación

Dónde está: **Facturación → Facturas → botón Reportes**

Cada vez que se generan facturas queda un registro con sus totales. El reporte muestra el historial de todas las corridas: fecha, período, contratos procesados, facturas generadas y omitidas, subtotal, IVA y total facturado, junto con el usuario que la ejecutó. Es la información base para informes gerenciales.

Indicador "Por recaudar"

En la parte superior del listado de facturas, la etiqueta amarilla muestra cuánto dinero está pendiente de recaudo en la sucursal: la suma de los saldos de todas las facturas abiertas (pendientes, con abonos, con riesgo de corte y vencidas).

6. Cobranza y caja

6.1. La caja es obligatoria

Dónde está: **Facturación → Cobranza → Gestión de caja**

Importante: Ningún cobro se acepta sin una caja abierta a su nombre, sin importar el método de pago (efectivo, tarjeta o transferencia). Así todo el dinero recaudado queda dentro del cuadro de un punto de cobro.

Abrir la caja

1. Al iniciar su turno entre a Gestión de caja.
2. Indique la **base inicial** (el efectivo con el que arranca) y, si desea, una nota de apertura.
3. Confirme. Desde ese momento puede cobrar.

Cerrar la caja

1. Al terminar el turno, cuente el dinero físico que tiene.
2. Entre a Gestión de caja y presione **Cerrar caja**.
3. Escriba el **valor contado** y las observaciones del cierre.
4. El sistema calcula el valor esperado (base + ingresos – egresos) y la diferencia, y genera el comprobante de cierre en PDF.

Ejemplo: Abre con base \$50.000, recauda \$420.000 en el turno y no registra egresos. El sistema espera \$470.000 en caja. Si al contar tiene \$470.000 la diferencia es \$0 (caja cuadrada); si tiene \$460.000 la diferencia será -\$10.000 (faltante) y quedará registrada en el comprobante.

6.2. Cobrar

Dónde está: **Facturación → Cobranza → Cobrar**

En esta pantalla se registran los pagos. Lo primero que verá es una franja que le recuerda si tiene caja abierta: verde con los datos de su caja, o roja advirtiéndole que debe abrirla antes de cobrar.

Buscar al cliente

El buscador es amplio: escriba cualquier dato y el sistema lo busca en todos los campos a la vez.

Puede buscar por	Ejemplo
Identificación del cliente	12345678
Nombre o nombre completo	Pepito Perez
Número de contrato	145
Número de factura	FAC1-25
Teléfono (principal o adicional)	3101234567
Usuario PPPoE	pepito.perez
Dirección o barrio	Calle 19 / El Progreso

Si el término trae demasiados resultados, use el selector "Buscar por" para restringir la búsqueda a un solo criterio.

Registrar el pago

1. Busque al cliente. Verá todas sus facturas abiertas, con las vencidas primero y resaltadas en rojo.
2. Arriba se muestra el resumen: cuántas facturas abiertas tiene y su **deuda total**.
3. Presione **Pagar** en la factura que va a cobrar.
4. Indique el monto (total o abono parcial), el método de pago y, si aplica, el número de referencia y notas.
5. Confirme. El sistema registra el pago, actualiza el saldo, suma el ingreso a su caja y genera el recibo en PDF para imprimir o enviar.

Nota: Si el cliente debe varias facturas, cóbreelas una por una en la misma atención. Cada factura genera su propio recibo.

Qué ocurre automáticamente al pagar

Situación	Efecto automático
Paga el total de la factura	La factura pasa a Pagada.
Abona una parte	La factura pasa a "Pendiente Parcial" y conserva el saldo. Admite tantos abonos como se necesite.
Estaba en Pre-suspensión y saldó	El contrato vuelve a Activo de inmediato.

Situación	Efecto automático
Estaba Suspendido (cortado) y pagó	El contrato pasa a "Por Reconexión" y el sistema crea automáticamente la orden técnica de reconexión.
Intenta pagar más que el saldo	El sistema lo rechaza.
Intenta pagar una factura pagada o anulada	El sistema lo rechaza.

6.3. Movimientos de caja

Dónde está: **Facturación → Cobranza → Movimientos de caja**

Registra y consulta los movimientos de la caja: además de los ingresos automáticos por cobros, puede registrar egresos (por ejemplo, un gasto pagado desde la caja). El historial permite filtrar por fechas y exportar a PDF o Excel.

6.4. Registro de pagos

Dónde está: **Facturación → Cobranza → Registro de pagos**

Historial completo de pagos recibidos, con filtros por cliente y rango de fechas. Por defecto muestra el mes actual; use el filtro de fechas para consultar períodos anteriores. Lo que ve en pantalla es exactamente lo que se exporta a PDF o Excel.

6.5. Resumen de cajas (cuadre entre puntos de cobro)

Dónde está: **Facturación → Cobranza → Resumen de cajas**

Pensado para cuando hay varios puntos de cobro. Elija un rango de fechas y verá todas las cajas de la sucursal en ese período:

- Tarjetas con el total recaudado, egresos, valor esperado y cuántas cajas siguen abiertas.
- Desglose de ingresos por método de pago (efectivo, tarjeta, transferencia) del período completo y de cada caja.
- Tabla con cada caja: responsable, apertura y cierre, base, ingresos, egresos, esperado, contado y diferencia (en rojo si falta dinero).
- Fila de totales generales del período.

Nota: Si quedan cajas sin cerrar, el sistema lo advierte: el cuadro solo es definitivo cuando todas las cajas del período están cerradas.

7. Almacén e inventario

Controla los materiales y equipos de la empresa: cuánto hay, dónde está y quién lo tiene. Es la base para saber qué instaló cada técnico y qué queda en bodega.

7.1. Almacenes

Dónde está: [Almacén](#) → [Almacenes](#)

Un almacén es un lugar donde hay existencias. Además de la bodega principal, cada técnico puede tener su propio almacén personal: el material que carga en su vehículo.

Importante: Para que un técnico pueda reportar materiales en sus órdenes, debe tener un almacén asignado a su usuario. Sin él, el sistema no le permitirá procesar la orden.

Desde el listado puede consultar las existencias de cada almacén y descargar el inventario en PDF, con los seriales de los equipos.

7.2. Categorías y materiales

Dónde está: [Almacén](#) → [Materiales](#) (y su botón [Categorías](#))

Las categorías agrupan los materiales (por ejemplo: Equipos, Cableado, Conectores). Cada material se define como:

- **Equipo (con serial):** se controla unidad por unidad con su número de serie, como ONTs, routers o decodificadores.
- **Consumible:** se controla por cantidad, como metros de cable, conectores o grapas.

Nota: Definir bien esto es importante: los equipos con serial permiten saber exactamente qué aparato quedó instalado en qué cliente.

7.3. Movimientos de material

Dónde está: [Almacén](#) → [Movimientos](#)

Todo cambio de existencias se registra como un movimiento:

Tipo	Cuándo se usa
Entrada	Ingreso de material nuevo al almacén (una compra a proveedor).
Salida	Retiro definitivo del inventario (material dado de baja, dañado o consumido fuera de una orden).
Transferencia	Traslado entre almacenes, por ejemplo de la bodega principal al almacén personal de un técnico.

Al registrar un movimiento indique el tipo, los almacenes de origen y destino, los materiales con su cantidad (y serial si son equipos) y el motivo. El sistema genera un comprobante en PDF con espacio para las firmas de quien entrega y quien recibe.

Historial de movimientos

Dónde está: [Almacén](#) → [Historial de movimientos](#)

Consulta con filtros por fecha de todos los movimientos, con resumen por tipo y exportación a PDF y Excel. Es la trazabilidad completa del inventario.

8. Gestión técnica (órdenes de trabajo)

Coordina el trabajo de los técnicos en calle: instalaciones, reconexiones, cortes, traslados y atención de fallas.

8.1. El ciclo de una orden

Toda orden recorre estos estados:

Estado	Qué significa	Quién actúa
Pendiente	Creada, sin técnico asignado.	Oficina: asigna un técnico.
Asignada	Un técnico la tiene en su lista de trabajo.	Técnico: la ejecuta o la rechaza.
Rechazada	El técnico no pudo ejecutarla e indicó el motivo.	Oficina: la reasigna o la gestiona.
Prefinalizada	El técnico terminó y reportó el trabajo; falta la revisión.	Oficina: verifica y cierra.
Cerrada	Verificada y finalizada. Aplica sus efectos sobre el contrato.	—

Nota: Las órdenes se crean de dos formas: automáticamente (al crear un contrato se genera la orden de instalación, y al pagar un cliente suspendido se genera la de reconexión) o manualmente desde la ficha del contrato.

8.2. Órdenes técnicas (oficina)

Dónde está: [Gestión Técnica](#) → [Órdenes técnicas](#)

Listado de todas las órdenes de la sucursal, con filtros por estado, tipo y fechas, y exportación a Excel. Desde aquí se asigna el técnico responsable: al asignarlo, la orden pasa a "Asignada" y aparece en la lista del técnico.

Cada orden tiene un tipo (Servicio o Incidencia) y un detalle que describe el trabajo (instalación, reconexión, corte, traslado, revisión de falla).

8.3. Mis órdenes (técnico)

Dónde está: [Gestión Técnica](#) → [Mis Órdenes](#)

El técnico ve aquí únicamente las órdenes asignadas a él. Al abrir una puede ejecutarla o rechazarla.

Procesar una orden

1. Abra la orden desde Mis Órdenes.
2. Escriba las **observaciones técnicas**, las **observaciones del cliente** y la **solución** aplicada. Los tres campos son obligatorios.
3. Registre los materiales utilizados: elija el material de su almacén personal, la cantidad y, si es un equipo, su número de serie.
4. Adjunte las fotos de evidencia del trabajo realizado.
5. Guarde. La orden pasa a "Prefinalizada" y queda esperando la verificación de la oficina.

Importante: Los materiales reportados se descuentan automáticamente del almacén personal del técnico. Los equipos con serial se reportan de a una unidad y el serial instalado queda vinculado al contrato del cliente, de modo que siempre se sabe qué aparato tiene cada usuario.

Si el técnico no puede ejecutar la orden (el cliente no estaba, falta material, la dirección es incorrecta), puede rechazarla indicando el motivo. La orden queda en estado "Rechazada" para que la oficina la gestione.

8.4. Verificación de órdenes (oficina)

Dónde está: [Gestión Técnica](#) → [Verificación de órdenes](#)

Aquí llegan las órdenes prefinalizadas por los técnicos. El supervisor revisa el reporte, los materiales usados y las fotos, y decide:

- **Cerrar la orden:** queda finalizada. Si era una instalación o reconexión, el contrato pasa a Activo y se registra su fecha de activación; si era un corte, el contrato pasa a Suspendido.
- **Rechazar el trabajo:** la orden vuelve a Pendiente con el comentario de la verificación, para que se corrija.

Nota: Toda verificación queda registrada con el usuario que la hizo, la fecha y sus comentarios.

9. Aprovisionamiento de red

Módulo técnico para gestionar los equipos de red desde el sistema: routers Mikrotik, cuentas PPPoE, OLTs y ONTs de fibra óptica.

Nota: Estas pantallas se comunican en tiempo real con los equipos. Requieren datos de conexión correctos y que el equipo esté accesible desde el servidor.

9.1. Routers

Dónde está: [Aprovisionamiento](#) → [Routers](#)

Registro de los routers Mikrotik de la sucursal: nombre, dirección IP, puerto de la API, usuario, contraseña y modelo. El listado consulta el estado en vivo de cada equipo y muestra si está en línea, su versión, tarjeta y tiempo encendido.

Nota: Un router no se puede eliminar si tiene cuentas PPPoE asociadas.

9.2. Cuentas PPPoE

Dónde está: [Aprovisionamiento](#) → [PPPoE](#)

Administra los usuarios PPPoE con los que los clientes se autentican. Desde aquí puede:

- Crear una cuenta (usuario, contraseña, perfil de velocidad, IP fija opcional) y asociarla al contrato del cliente. La cuenta se crea también en el router.
- Editar la cuenta, activarla o desactivarla.
- Importar las cuentas que ya existen en un router, para no cargarlas a mano.
- Ver las sesiones activas en tiempo real y reiniciar la sesión de un cliente.

Ejemplo: Un cliente reporta lentitud. Busque su cuenta PPPoE, revise si tiene sesión activa y su perfil asignado, y si es necesario reinicie la sesión para forzar una reconexión limpia.

9.3. OLTs

Dónde está: [Aprovisionamiento](#) → [OLT's](#)

Registro de las OLTs (los equipos de fibra a los que se conectan las ONTs de los clientes). Además de sus datos de conexión, desde la edición puede consultar las VLANs, los perfiles de línea y los perfiles de servicio configurados en el equipo, y crear VLANs nuevas.

9.4. ONTs

Dónde está: **Aprovisionamiento → ONT's → Por Autorizar / Autorizadas**

ONTs por autorizar

Muestra los equipos que están conectados a la fibra pero aún no habilitados. El sistema los detecta automáticamente consultando la OLT.

1. Elija la OLT y presione buscar: el sistema lista las ONTs detectadas con su número de serie.
2. Ubique la ONT del cliente que acaba de instalarse (el técnico le indicará el serial).
3. Busque el contrato del cliente escribiendo su documento, nombre o número de contrato.
4. Indique la VLAN, el perfil de línea y el perfil de servicio que corresponden al plan contratado.
5. Confirme la activación. El sistema configura la ONT en la OLT y la deja registrada y asociada al contrato.

ONTs autorizadas

Listado de las ONTs ya activas con su cliente, contrato y ubicación. Desde aquí puede:

- Consultar el estado y la potencia óptica en tiempo real (útil para diagnosticar fallas de señal).
- Activar o desactivar el servicio de televisión (CATV) del cliente.
- Reubicar la ONT a otro puerto de la OLT.
- Eliminar la ONT cuando el cliente se retira.

Ejemplo: Un cliente reporta que no tiene servicio. Ubique su ONT en "Autorizadas" y consulte la potencia en tiempo real: si la señal es muy baja o no responde, es un problema físico de fibra y debe generarse una orden técnica de incidencia.

10. Gestión del sistema

Configuración de quién usa GestISP y qué puede hacer. Normalmente solo el superadministrador entra aquí.

10.1. Usuarios

Dónde está: [Gestión del sistema](#) → [Usuarios](#)

Listado de los usuarios del sistema con sus sucursales y roles asignados.

Crear un usuario

1. Presione **Crear usuario**.
2. Complete los datos personales: identificación, nombre, apellido, teléfono, dirección, correo y contraseña (mínimo 6 caracteres).
3. Asigne al menos una **sucursal con su rol**. Use "Agregar otra sucursal" si la persona trabaja en varias sedes.
4. Guarde.

Nota: Una persona puede tener roles distintos en cada sucursal (por ejemplo, administradora en la principal y auxiliar en otra). Al ingresar, sus permisos serán los del rol de la sucursal que elija.

Al editar un usuario, deje la contraseña vacía si no desea cambiarla. Los usuarios no se eliminan si tienen registros asociados (pagos, órdenes, movimientos); tampoco puede eliminarse a sí mismo.

10.2. Roles y permisos

Dónde está: [Gestión del sistema](#) → [Roles](#)

Un rol es un conjunto de permisos. El listado muestra cuántos permisos tiene cada rol y cuántos usuarios lo usan.

Crear o editar un rol

1. Presione Crear rol, o Editar en uno existente.
2. Escriba el nombre del rol.
3. Marque los permisos. Están **agrupados por módulo**: puede marcar un módulo completo con la casilla de su encabezado, o usar "Seleccionar todos" y "Quitar todos".

4. Guarde. Los cambios aplican de inmediato a todos los usuarios que tengan ese rol.

Importante: El rol superadministrador no puede eliminarse, y ningún rol con usuarios asignados puede borrarse: primero hay que reasignar esos usuarios.

Nota: Los permisos siguen el patrón "módulo.acción" (por ejemplo facturas.index para ver facturas, facturas.destroy para anularlas). Si un usuario no ve una opción del menú, revise si su rol tiene el permiso correspondiente.

11. Flujos de trabajo completos (ejemplos)

Esta sección recorre situaciones reales de principio a fin, indicando quién hace cada paso y en qué pantalla.

11.1. Alta de un cliente nuevo, desde la venta hasta el primer cobro

Paso	Quién	Dónde y qué hace
1	Auxiliar	Gestión de clientes → Creación de cliente. Registra los datos de la persona.
2	Auxiliar	Ficha del cliente → Crear contrato. Elige el plan, la dirección y los datos técnicos. Al guardar, el sistema crea sola la orden de instalación.
3	Oficina	Gestión Técnica → Órdenes técnicas. Asigna la orden a un técnico.
4	Bodega	Almacén → Movimientos. Transfiere al almacén del técnico la ONT y el material necesario.
5	Técnico	Mis Órdenes. Instala, reporta el trabajo, registra los materiales usados (con el serial de la ONT) y sube las fotos. La orden queda Prefinalizada.
6	Técnico/Oficina	Aprovisionamiento → ONT's → Por Autorizar. Activa la ONT del cliente indicando VLAN y perfiles. Si el plan usa PPPoE, crea la cuenta en Aprovisionamiento → PPPoE.
7	Oficina	Verificación de órdenes. Revisa y cierra la orden: el contrato pasa a Activo con su fecha de activación.
8	Sistema	En la siguiente generación mensual, el contrato se factura (prorrateado o mes completo, según la configuración de la sucursal).
9	Cajero	Abre su caja y cobra la factura en Cobranza → Cobrar. Entrega el recibo impreso.

11.2. Cliente que deja de pagar: mora, corte y reconexión

Con la configuración inicial (plazo 20 días, corte con 2 vencidas), la secuencia es:

Momento	Qué pasa
Día 1	Se emite la factura del mes. Vence en 20 días.
Día 21	No pagó: la factura pasa a Vencida.
Mes siguiente	Al generar facturas, la nueva nace "con riesgo de corte" y el contrato pasa a Pre-suspensión. El cliente ahora tiene 2 facturas abiertas.

Momento	Qué pasa
Al acumular 2 vencidas	El contrato se Suspende automáticamente. Deja de facturársele mientras esté cortado.
El cliente paga	Al saldar, el contrato pasa a "Por Reconexión" y el sistema crea la orden técnica de reconexión.
Reconexión	El técnico reconecta, la oficina cierra la orden y el contrato vuelve a Activo.

Nota: En el buscador de cobro, este cliente aparecerá con sus facturas abiertas ordenadas por vencimiento y con su deuda total sumada, para que el cajero sepa de inmediato cuánto debe.

11.3. Venta de un equipo diferido a cuotas

Paso	Dónde y qué hace
1	El cliente pide un decodificador TDT de \$90.000 y solicita pagarlo en 3 cuotas.
2	Abra la ficha del contrato → Agregar Cargo Adicional. Descripción "Decodificador TDT", monto \$90.000, marque "Diferir a cuotas" e indique 3.
3	Entregue el equipo. Regístrelo como salida o transferencia en Almacén → Movimientos para descontarlo del inventario.
4	En la factura del mes aparecerá la línea "Decodificador TDT (cuota 1/3) — \$30.000" junto a la mensualidad.
5	Los dos meses siguientes se incluyen las cuotas 2/3 y 3/3. Al facturar la última, el cargo queda marcado como Facturado y deja de sumarse.

11.4. Cierre del día con varios puntos de cobro

Paso	Quién	Qué hace
1	Cada cajero	Cuenta su efectivo y cierra su caja indicando el valor contado. El sistema calcula su diferencia y genera el comprobante en PDF.
2	Supervisor	Cobranza → Resumen de cajas. Consulta el día y revisa todas las cajas: recaudo total, desglose por método de pago y diferencias de cada punto.
3	Supervisor	Verifica que no queden cajas abiertas (el sistema lo advierte) y confirma que los faltantes o sobrantes estén justificados en las observaciones de cierre.
4	Administración	Cobranza → Registro de pagos, o Facturación → Reportes, para conciliar el recaudo contra lo facturado.

11.5. Atención de una falla reportada por el cliente

Paso	Dónde y qué hace
1	El cliente llama reportando que no tiene servicio.
2	Verifique primero desde la oficina: en Aprovisionamiento → ONT's → Autorizadas consulte la potencia en tiempo real de su ONT; si usa PPPoE, revise si tiene sesión activa.
3	Si es un problema de sesión, reinicie la sesión PPPoE. Muchas fallas se resuelven sin visita.
4	Verifique también que no esté suspendido por mora: revise su estado de cuenta en la ficha del contrato.
5	Si la señal óptica está mal o el equipo no responde, cree una orden técnica de tipo Incidencia desde la ficha del contrato y asígnela a un técnico.
6	El técnico atiende, reporta la solución y los materiales usados; la oficina verifica y cierra la orden.

12. Preguntas frecuentes

¿Por qué no veo una opción del menú? Porque su rol no tiene ese permiso. Solicítelo al administrador, quien puede asignarlo en Gestión del sistema → Roles.

¿Puedo trabajar en dos sucursales a la vez? No en la misma sesión. Debe cerrar sesión y volver a ingresar eligiendo la otra sucursal.

¿Puedo presionar "Generar Facturas" dos veces? Sí, sin riesgo: el sistema nunca crea dos facturas del mismo período para un contrato.

¿Por qué no me deja cobrar? Porque no tiene una caja abierta. Ábrala en Cobranza → Gestión de caja; la franja superior de la pantalla de cobro se lo indica.

Facturé un valor equivocado, ¿cómo lo corrijo? Anule la factura indicando el motivo. Nunca se eliminan. Si ya tenía pagos, primero debe reversarse el pago.

El cliente pagó pero sigue sin servicio. Si estaba cortado, quedó en "Por Reconexión": el sistema ya creó la orden y un técnico debe ejecutarla. Si estaba en Pre-suspensión, la reactivación es inmediata.

¿Por qué no se generó la factura de un contrato? Revise su estado: los contratos Suspendidos o Por Instalar no se facturan. También pudo haberse facturado ya ese período.

El técnico no puede reportar materiales. Necesita un almacén asignado a su usuario. Créelo en Almacén → Almacenes y transfírale el material.

¿Puedo cambiar los días de plazo o el umbral de corte? Sí, por sucursal, en Gestión empresarial → Sucursales → Editar → Configuración de facturación. Aplica desde la siguiente generación.

¿Los reportes reflejan lo que veo en pantalla? Sí. Los filtros que aplica en el listado son exactamente los que se exportan a PDF o Excel.

13. Glosario

Término	Definición
Abono	Pago parcial aplicado a una factura.
Anulación	Cancelación formal de una factura, con motivo, usuario y fecha. La factura no se borra.
Cargo adicional	Cobro extra de un contrato que se incluye en la siguiente factura; puede diferirse a cuotas.
Contrato	El servicio instalado en una dirección. Es la unidad que se factura.
CPE	Equipo del cliente (ONT, router) identificado por su número de serie.
Cuadre de caja	Comparación entre el dinero esperado y el contado físicamente al cerrar el turno.
DIAN	Autoridad tributaria colombiana; regula la facturación electrónica.
Estado de cuenta	Conjunto de facturas abiertas de un contrato y su saldo total.
OLT	Equipo central de la red de fibra al que se conectan las ONTs de los clientes.
ONT	Equipo de fibra instalado en casa del cliente.
Orden técnica	Trabajo asignado a un técnico: instalación, reconexión, corte o atención de falla.
PPPoE	Método de autenticación con usuario y contraseña con el que el cliente se conecta a la red.
Prorratio	Cobro proporcional a los días de servicio del mes de activación.
Saldo	Lo que falta por pagar de una factura (total menos pagos).
Sucursal	Sede o unidad de negocio; delimita todo lo que se ve y se hace en la sesión.
Umbral de corte	Cantidad de facturas vencidas que dispara la suspensión automática del servicio.
VLAN	Identificador de red usado al activar una ONT, según el plan contratado.

Este manual describe GestISP en su versión de julio de 2026. Para el detalle ampliado del ciclo de facturación, consulte el documento complementario "Manual del Módulo de Facturación".