



采购

Contrinex 电感式接近传感器 DW-DS-626-M8-001

搜 索

快速询价

EFFBE Hydrotechnik burkert 史陶比尔 Powernet bimba气缸 继电器 流量计 KN开关

- 首页
- 品牌大全
- 现货直销
- 供求信息
- 资料下载
- 工业品资讯
- 商家入驻
- 设备出租

首页 > 工业品百科 > 转速传感器

转速传感器

进入商城转速传感器

转速传感器是将旋转物体的转速转换为电量输出的传感器。转速传感器属于间接式测量装置，可用机械、电气、磁、光和混合式等方法制造。按信号形式的不同，转速传感器可分为模拟式和数字式两种。

转速传感器目录		
i. 概述	ii. 工作原理	iii. 分类
iv. 功能应用	v. 主要品牌	vi. 常见问题

概述

转速传感器是将旋转物体的转速转换为电量输出的传感器。转速传感器属于间接式测量装置，可用机械、电气、磁、光和混合式等方法制造。按信号形式的不同，转速传感器可分为模拟式和数字式两种。

工作原理

大多数都输出脉冲信号（近似正弦波或矩形波）。对于脉冲信号测转速的办法有：频率积分法（也即是F/V转换法，其直接结果是电压或电流），和频率运算法（其直接结果是数字）。

在自动化技能中，旋转运动速度丈量较多，并且直线运动速度也常常经过旋转速度间接丈量。直流测速发电机能够将旋转速度转变成电信号。测速机请求输出电压与转速间坚持线性关系，并请求输出电压陡度大，时刻及温度稳定性好。

测速机一般可分为直流式和交流式两种。旋转式速度传感器与运动物体直接接触。当运动物体与旋转式速度传感器触摸时，摩擦力带动传感器的滚轮滚动。装在滚轮上的滚动脉冲传感器，发送出一连串的脉冲。每个脉冲代表着一定的间隔值，从而就能测出线速度。电磁感应式，在滚动的轴上装置齿轮，外侧是电磁线圈，滚动是因为轮齿空隙经过，得到方波改变的电压，再推算出转速。

旋转式速度传感器与运动物体无直接接触摸，叶轮的叶片边际贴有反射膜，流体活动时带动叶轮旋转，叶轮每滚动一周光纤传输反光一次，发生一个电脉冲信号。可由检测到的脉冲数，计算出速度。

分类

- 1、磁敏式
- 2、激光式
- 3、磁电式
- 4、电容式
- 5、变磁阻式

功能应用

风力发电机轴转动速度的测量，在微小风力下，发电机的轴会发生转动，ZLS-Px转角传感器可对其实时非接触监控，反馈数据，确保稳定。

工件加工转速监控，在数控机床上实时监控工件的速度，有助于工件的精密加工。钢管涂装转速监控。实时监控钢管的涂装速度，保证喷漆的均匀。

主要品牌

JAQUET MEMSIC Maxon motor

常见问题

磁敏式

4.检测距离：0.5-2.0mm（A3钢、电工钢）

外置磁铁:0.5--10mm

5.齿轮模数：m≥1

齿轮材料：A3钢、电工钢120℃

6.输出信号：

波形：矩形波

幅值：近电源电压

同级类别百科

- 液位传感器
- 振动传感器
- 扭矩传感器
- 位移传感器
- 称重传感器
- 电容式传感器
- 超声波传感器
- 光纤传感器
- 旋转传感器
- 电流传感器
- 流量传感器
- 磁感应传感器
- 压力传感器
- 光电传感器
- 温度传感器
- 接近传感器
- 角度传感器
- 距离传感器
- 电感式传感器
- 磁性传感器
- 真空传感器
- 真空传感器
- 气体传感器
- 倾斜传感器
- 安全传感器

热门品牌百科

- SIBRE
- SIBA
- PEPPERL+FUCHS
- RUBSAMEN HILTI
- ROBOHAND
- MURPHY
- KSB
- Contrinex
- VMI
- Bimba
- Staubli
- PIMATIC
- Midland-acs
- Dwyer
- BECKHOFF
- Badger Meter
- OTT-Jakob
- Csunitec
- Schiedrum Hydac
- ECKARDT
- Crouzet
- GEMS

7.环境条件:

温度: -40℃~125℃[1]

相对湿度: ≤85%

4、选型指南:

PR-970-B□□-C□□-D□□-E□□

说明:

B: 壳体长度 C: 螺纹规格 D: 引线方式 E: 线缆长度

传感器长度: B□□

0 1: 65mm 0 2: 80mm 0 3: 120mm 04: 定做

安装螺纹: C□□

01: M16*1. 02: 客户指定

03: M12*1 04: M10*1

05: M18*1.5

引线方式 D□□

00: 直接引线(防水型) 01: 航空插头

线缆长度 E□□

01: 线长一米 02: 线长二米

03: 三米 以此类推

示例:

PR970-B02-C02-D00-E02

表示117mm长,M16*1的螺纹, 直接引线, 线长2米

5、接线方式: 航插或直接出线

红色: 24V DC (12-25V DC)

黑色: COM

色线: 信号输出

激光式

主要功能及特点

普林斯顿光学是世界著名的光学仪器; PR-870是利用激光反射原理, 获得转子转动的信号, 可测量转子的转速。特点是分辨率高, 距离远, 实用范围广, 频响宽, 可靠性高。内装放大整形电路, 输出为幅度稳定的方波信号, 能实现远距离传输。

外型

传感器外壳用 不锈钢材料 制成。

防水结构简单, 耐压能力强、密封可靠, 未使用任何防水胶剂。

产品应用

由于传感器外壳采用不锈钢材料制做, 传感器坚固耐用, 主要应用于测试环境较差、振动剧烈(如: 发动机等)。用于测量转速、周期、速度。

技术指标

工作电压: + 10-36v

使用温度: -40 至 +80

输出信号: 高电平近似于电源电压; 低电平<0.3V, 方波。

响应频率: 0.1HZ 至 20KHz

分辨膜数: >0.5

使用湿度: <95%RH

输出电流: <30毫安

保护形式: 有限性和短路保护

触发形式: 反光条

绝缘电阻: >50MΩ

应用距离: 2mm-600mm

外壳材料: 不锈钢

长度65mm, 直径18mm, 接线方式: 棕色 24V,蓝色 负极, 黑色 信号

磁电式

1、概述:

航振HZ-860磁电转速传感器, 能将转角位移转换成电信号供计数器计数, 只要非接触就能测量各种导磁材料如: 如齿轮、叶轮、带孔(或槽、螺钉)圆盘的转速及线速度。

传感器具有: 体积小、结实可靠、寿命长、不需电源和润滑油等优点, 与一般二次仪表均可配用。

2、技术参数

· burkert	
· Sprecher+Sch	
· Sun Hydraulics	
· BERNSTEIN	
· NOVOTECHNIK	
· Hydro Leduc	
· Buhler	
· simalube	
· OHM ELECTRIC	
· Ebmpapst	
· 3M	
· BOWMAN	
· Cewe	
· Weka	
· Steidle	
· SMC	
· Sheffer	
· SCHMALZ	
· SAMSON	
· POWERNET	
· Phytron	
· Multi-Contact	
· MOBREY	
· Microsonic	
· Meister	
· Matrix	0
· LENZE	—
· Kraus Nai	—
· IFM	—
· IGUS	—
· Humphre..	—
· HOKUYO	
· Hedland	
· HAHN+KOLB	
· GAI-TRONICS	
· EFFBE	
· Elektror	
· Electro Cam	
· Dunkermotore	
· Cosmotec	
· AMCI	
· FLEX	
· Bender	
· FESTO	
· DURGO	
· ATI	
· spohn+burkha	
· GEFRAN	
· RICKMEIER	
· Compur Monit	
· Honsberg	
· Durr Technik	
· Gessmann	
· MAC	
· Carlo Gavazzi	
· LAPP	
· newport	—
· Menneke:	

1、输出波形：近似正弦波（≥50r/min时）
2、输出信号幅值：
50r/min时≥300mv 传感器铁芯和被测齿轮齿顶间隙 δ=0.5~1.2mm
被测齿轮模数 m = 2
齿轮 Z = 60
材料 电工钢

信号幅值大小，与转速成正比，与铁芯和齿顶间隙的大小成反比。

- 3、测量范围：20~10000Hz
4、使用时间：连续使用
5、工作环境：温度 -20~+180℃
6、输出形式：X12K4P四芯插头
7、外形尺寸：外径:M12X1, M16×1 ; M18×1.5总长80mm ;M20X1.5
8、重量：约120g（不计输出导线）
3、外形图：

插头端子1、4接信号输出线

4、使用注意事项

- 1、安装时传感器外壳M20×1.5或其他规格螺纹不得损伤，六角螺母旋转应自如，六角螺母并紧后，不得有松动现象。
2、安装时应以被测齿轮不与传感器接触为宜。并希望能尽量减少间隙δ以提高输出信号幅值。

5、单机成套

- 1、磁电转速传感器 1只
2、电缆线 2米
3、说明书 1份
4、合格证 1份

- magnet schult
- Spring
- AXXAIR
- VALBIA
- Delta-mobrey
- ACECO

资料下载

转速传感器资料下载

100%正品保证
原厂原装，进口新品

型号齐全
类目齐全，50W+商品

价格实惠
原厂直销，拼货更省

全场包邮
全场包邮，送货上门

购物指南

购物流程

会员介绍

常见问题

德国RICKMEIER齿

轮泵油泵

Murphy 压力变送器

PXT-

配送方式

上门自提

配送服务说明

配送费收取标准

支付方式

货到付款

在线支付

信用支付

售后服务

关于发票

验收及质保说明

退换货说明

招商加盟

合作伙伴

分销商加盟

商家入驻

微信小程序



联系我们 | 版权声明 | 人才招聘 | 应用案例 | 产品目录 | 行业方案 | 德普瑞优势 | 技术问答 | 网站地图 | 工业品百科

© 2010-2025 深圳德普瑞工控工程有限公司 版权所有 | 客户服务/采购热线：0755-27219112

德普瑞 工业品商城 MRO 工业品 GfG 压力传感器 备案号：粤ICP备15055877号

若商城平台内容涉及到您的权益或版权问题，请与我们联系删除处理