UTP-1 - ÜRETİM TALİ PANOSU 1 YÜKLEME CETVELİ										
LİNYE	AÇIKLAMA	AYD. (ad)	PRİZ/ÇIKIŞ (ad)	GÜÇ (W)	R (W)	S (W)	T (W)	SİGORTA	K.AKIM	KABLO
A1	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200	1.200			B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A2	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200		1.200		B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A3	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200			1.200	B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A4	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200	1.200			B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A5	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	3		450		450		B10A	30 mA	NYM 4x1,5 mm²
AC6	Acil aydınlatma / yönlendirme	2		6			6	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
AC7	Acil aydınlatma / yönlendirme	2		6			6	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
AC8	Acil aydınlatma / yönlendirme	1		3			3	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
G9	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G10	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G11	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G12	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G13	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G14	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G15	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
K16	Aydınlatma kumanda (kontaktör/saat rölesi)		1	50			50	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
K17	Seksiyonel kapı motoru (L≈25 m kabul)		1	750	250	250	250	C10A	300 mA	NYM 5x1,5 mm²
	KURULU GÜÇ			41.065	14.317	13.567	13.182			
	TALEP GÜCÜ			26.218						
	BESLEME: NYY 3x25+16 + 1x16 (PE) mm², giriş 63 A + 300 mA S									
	Ik3 ≈ 4,2 kA → şalter Icu ≥ 6 kA									
	Faz dengesizliği %7,9									

UTP-2 - ÜRETİM TALİ PANOSU 2 YÜKLEME CETVELİ										
LİNYE	AÇIKLAMA	AYD. (ad)	PRİZ/ÇIKIŞ (ad)	GÜÇ (W)	R (W)	S (W)	T (W)	SİGORTA	K.AKIM	KABLO
A1	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	3		450		450		B10A	30 mA	NYM 4x1,5 mm²
A2	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200	1.200			B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A3	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200		1.200		B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A4	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200			1.200	B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A5	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200	1.200			B16A	30 mA	NYM 4x2,5 mm²
A6	Aydınlatma (yüksek tavan)	1		150			150	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
AC7	Acil aydınlatma / yönlendirme	2		6			6	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
AC8	Acil aydınlatma / yönlendirme	1		3			3	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
G9	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G10	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G11	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G12	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G13	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G14	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G15	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
K16	Aydınlatma kumanda (kontaktör/saat rölesi)		1	50			50	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
K17	Seksiyonel kapı motoru (L≈25 m kabul)		1	750	250	250	250	C10A	300 mA	NYM 5x1,5 mm²
	KURULU GÜÇ			41.209	14.317	13.567	13.326			
	TALEP GÜCÜ			26.348						
	BESLEME: NYY 3x25+16 + 1x16 (PE) mm², giriş 63 A + 300 mA S									
	Ik3 ≈ 5,2 kA → şalter Icu ≥ 6 kA									
	Faz dengesizliği %6,9									

IDP-ZK - İDARİ BÖLÜM ZEMİN KAT PANOSU YÜKLEME CETVELİ										
LİNYE	AÇIKLAMA	AYD. (ad)	PRİZ/ÇIKIŞ (ad)	GÜÇ (W)	R (W)	S (W)	T (W)	SİGORTA	K.AKIM	KABLO
A1	Aydınlatma	7		186			186	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
AC2	Acil aydınlatma / yönlendirme	6		18			18	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
P3	Priz		5	1.500		1.500		B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
K4	Sığınak havalandırma cihazı		1	750			750	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
K5	Elektrikli termosifon 80 L 2 kW		1	2.000	2.000			B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
	KURULU GÜÇ			4.454	2.000	1.500	954			
	TALEP GÜCÜ			3.563						
	BESLEME: NYY 5x10 mm², giriş 32 A + 300 mA S (acil bara)									
	Ik3 ≈ 6,7 kA → şalter Icu ≥ 10 kA									
	Faz dengesizliği %52,3									

IDP-1K - İDARİ BÖLÜM 1. KAT PANOSU YÜKLEME CETVELİ										
LİNYE	AÇIKLAMA	AYD. (ad)	PRİZ/ÇIKIŞ (ad)	GÜÇ (W)	R (W)	S (W)	T (W)	SİGORTA	K.AKIM	KABLO
A1	Aydınlatma	10		162			162	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A2	Aydınlatma	3		54			54	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
AC3	Acil aydınlatma / yönlendirme	2		6			6	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
P4	Priz		6	1.800			1.800	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
K5	Ani su ısıtıcı 3,5 kW		1	3.500	3.500			B25A	30 mA	NYM 3x4 mm²
K6	Ani su ısıtıcı 3,5 kW		1	3.500		3.500		B25A	30 mA	NYM 3x4 mm²
K7	VRF iç üniteleri besleme		2	220			220	B10A	30 mA A tipi	NYM 3x1,5 mm²
	KURULU GÜÇ			9.242	3.500	3.500	2.242			
	TALEP GÜCÜ			7.394						
	BESLEME: NYY 5x10 mm², giriş 40 A + 300 mA S (acil bara)									
	Ik3 ≈ 5,8 kA → şalter Icu ≥ 10 kA									
	Faz dengesizliği %35,9									

ADP - ANA DAĞITIM PANOSU YÜKLEME CETVELİ					
ÇIKIŞ	AÇIKLAMA	KURULU (W)	TALEP (W)	KORUMA	KABLO
MKP	MEKANİK PANOSU	13.745	10.996	25 A + B tipi 300 mA S	NYY 5x6 mm²
UTP-1	ÜRETİM TALİ PANOSU 1	41.065	26.218	63 A + 300 mA S	NYY 3x25+16 + 1x16 (PE) mm²
UTP-2	ÜRETİM TALİ PANOSU 2	41.209	26.348	63 A + 300 mA S	NYY 3x25+16 + 1x16 (PE) mm²
IDP-ZK	İDARİ BÖLÜM ZEMİN KAT PANOSU (acil bara)	4.454	3.563	32 A + 300 mA S	NYY 5x10 mm²
IDP-1K	İDARİ BÖLÜM 1. KAT PANOSU (acil bara)	9.242	7.394	40 A + 300 mA S	NYY 5x10 mm²
BARA-1	Makine besleme bara kanalı 160 A (3P+N+PE)	60.580	36.348	160 A + 1 A S (ayarlı toroid)	NYY 3x120+70 + 1x70 (PE) mm²
BARA-2	Makine besleme bara kanalı 160 A (3P+N+PE)	60.318	36.191	160 A + 1 A S (ayarlı toroid)	NYY 3x120+70 + 1x70 (PE) mm²
CEPHE	Cephe projektörleri	1.400	1.400	16 A + 300 mA	NYY 5x2,5 mm²
KMP	Kompanzasyon 90 kVAr			200 A	
	TOPLAM (yangın pompası hariç)	232.012	148.458	ANA: 400 A	Trafo 250 kVA
YPP	Yangın pompa panosu - ANA ŞALTER ÖNCESİ ayrı devre	6.600	6.600	aM sigorta 32 A (ana şalter öncesi), KAKR yok (yalnız alarm)	NHXH-FE180/E90 5x10 mm²

NOTLAR

1- Aydınlatma eşzamanlılığı 0,9, priz ve kuvvet 0,6, idari panolar 0,8, makine bara kanalları 0,6 alınmıştır.
2- Priz başına 300 W, endüstriyel priz grubu 5 kW, özel çıkışlar cihaz etiket gücü ile hesaplanmıştır.
3- Faz dağılımı en yüklü linyeden başlayarak en az yüklü faza atanmış, takas ile iyileştirilmiştir; birkaç büyük tek fazlı yükü olan küçük panolarda dengesizlik %10 u aşabilir.
4- Tali pano ana şalterleri en büyük çıkış sigortasının en az 1,6 katı seçilmiştir (seçicilik).
5- Yangın pompası yangın anında üretim durduğu için trafo talep gücüne eklenmemiş, ana şalter öncesinden beslenmiştir.

HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

YÜKLEME CETVELLERİ (PANO YÜK DAĞILIMLARI) - Ölçeksiz

İŞİN ADI	YÜKLEME CETVELLERİ (PANO YÜK DAĞILIMLARI)
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 2
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 07-01
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....