UTP-1 - ÜRETİM TALİ PANOSU 1 YÜKLEME CETVELİ										
LİNYE	AÇIKLAMA	AYD. (ad)	PRİZ/ÇIKIŞ (ad)	GÜÇ (W)	R (W)	S (W)	T (W)	SİGORTA	K.AKIM	KABLO
A1	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	7		1.050	1.050			B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A2	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200	1.200			B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A3	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	7		1.050		1.050		B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A4	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200		1.200		B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A5	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200			1.200	B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A6	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	2		300			300	B10A	30 mA	NYM 4x1,5 mm²
A7	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	6		900			900	B10A	30 mA	NYM 4x2,5 mm²
AC8	Acil aydınlatma / yönlendirme	1		3		3		B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
G9	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G10	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G11	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G12	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G13	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G14	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G15	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G16	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G17	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G18	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
K19	Aydınlatma kumanda (kontaktör/saat rölesi)		1	50	50			B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
K20	Seksiyonel kapı motoru (L≈25 m kabul)		1	750	250	250	250	C10A	300 mA	NYM 5x1,5 mm²
	KURULU GÜÇ			57.703	19.217	19.170	19.317			
	TALEP GÜCÜ			36.693						
	BESLEME: NYY 3x35+25 + 1x16 (PE) mm², giriş 80 A + 300 mA S									
	Ik3 ≈ 5,2 kA → şalter Icu ≥ 6 kA									
	Faz dengesizliği %0,8									

UTP-2 - ÜRETİM TALİ PANOSU 2 YÜKLEME CETVELİ										
LİNYE	AÇIKLAMA	AYD. (ad)	PRİZ/ÇIKIŞ (ad)	GÜÇ (W)	R (W)	S (W)	T (W)	SİGORTA	K.AKIM	KABLO
A1	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	2		300			300	B10A	30 mA	NYM 4x1,5 mm²
A2	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	7		1.050		1.050		B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A3	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200	1.200			B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A4	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200		1.200		B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A5	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200			1.200	B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A6	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200	1.200			B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A7	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	6		900			900	B10A	30 mA	NYM 4x2,5 mm²
AC8	Acil aydınlatma / yönlendirme	1		3		3		B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
AC9	Acil aydınlatma / yönlendirme	1		3		3		B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
AC10	Acil aydınlatma / yönlendirme	1		3		3		B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
G11	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G12	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G13	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G14	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G15	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G16	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G17	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G18	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G19	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G20	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
K21	Aydınlatma kumanda (kontaktör/saat rölesi)		1	50		50		B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
K22	Seksiyonel kapı motoru (L≈25 m kabul)		1	750	250	250	250	C10A	300 mA	NYM 5x1,5 mm²
	KURULU GÜÇ			57.859	19.317	19.226	19.317			
	TALEP GÜCÜ			36.833						
	BESLEME: NYY 3x35+25 + 1x16 (PE) mm², giriş 80 A + 300 mA S									
	Ik3 ≈ 9,5 kA → şalter Icu ≥ 15 kA									
	Faz dengesizliği %0,5									

IDP-ZK - İDARİ BÖLÜM ZEMİN KAT PANOSU YÜKLEME CETVELİ										
LİNYE	AÇIKLAMA	AYD. (ad)	PRİZ/ÇIKIŞ (ad)	GÜÇ (W)	R (W)	S (W)	T (W)	SİGORTA	K.AKIM	KABLO
A1	Aydınlatma	10		162		162		B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A2	Aydınlatma	10		150	150			B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A3	Aydınlatma	10		336	336			B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A4	Aydınlatma	10		312	312			B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A5	Aydınlatma	8		126			126	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A6	Aydınlatma	10		222			222	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A7	Aydınlatma	10		360		360		B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A8	Aydınlatma	10		342			342	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A9	Aydınlatma	4		48		48		B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
AC10	Acil aydınlatma / yönlendirme	15		45	45			B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
P11	Priz		6	1.800			1.800	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P12	Priz		6	1.800	1.800			B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P13	Priz		6	1.800		1.800		B16A	30 mA	NYM 3x4 mm²
P14	Priz		6	1.800			1.800	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P15	Priz		6	1.800	1.800			B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P16	Priz		3	900			900	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P17	Priz		6	1.800		1.800		B16A	30 mA	NYM 3x4 mm²
P18	Priz		5	1.500		1.500		B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P19	Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı)		6	1.800			1.800	B16A	30 mA A tipi	NYM 3x2,5 mm²
P20	Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı)		6	1.800	1.800			B16A	30 mA A tipi	NYM 3x4 mm²
K21	Ani su ısıtıcı 3,5 kW		1	3.500	3.500			B25A	30 mA	NYM 3x4 mm²
K22	Ani su ısıtıcı 3,5 kW		1	3.500		3.500		B25A	30 mA	NYM 3x4 mm²
K23	Sığınak havalandırma cihazı		1	750			750	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
K24	Elektrikli termosifon 80 L 2 kW		1	2.000			2.000	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
K25	VRF iç üniteleri besleme		8	580		580		B10A	30 mA A tipi	NYM 3x1,5 mm²
	KURULU GÜÇ			29.233	9.743	9.750	9.740			
	TALEP GÜCÜ			23.386						
	BESLEME: NYY 5x16 mm², giriş 50 A + 300 mA S (acil bara)									
	Ik3 ≈ 5,0 kA → şalter Icu ≥ 6 kA									
	Faz dengesizliği %0,1									

IDP-1K - İDARİ BÖLÜM 1. KAT PANOSU YÜKLEME CETVELİ										
LİNYE	AÇIKLAMA	AYD. (ad)	PRİZ/ÇIKIŞ (ad)	GÜÇ (W)	R (W)	S (W)	T (W)	SİGORTA	K.AKIM	KABLO
A1	Aydınlatma	10		126			126	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A2	Aydınlatma	10		162		162		B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A3	Aydınlatma	10		324	324			B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A4	Aydınlatma	10		360			360	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A5	Aydınlatma	10		360	360			B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A6	Aydınlatma	10		360			360	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
AC7	Acil aydınlatma / yönlendirme	8		24	24			B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
P8	Priz		6	1.800		1.800		B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P9	Priz		6	1.800			1.800	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P10	Priz		6	1.800		1.800		B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P11	Priz		6	1.800			1.800	B16A	30 mA	NYM 3x4 mm²
P12	Priz		6	1.800	1.800			B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P13	Priz		6	1.800		1.800		B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P14	Priz		2	600			600	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P15	Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı)		6	1.800			1.800	B16A	30 mA A tipi	NYM 3x2,5 mm²
P16	Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı)		6	1.800	1.800			B16A	30 mA A tipi	NYM 3x4 mm²
P17	Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı)		4	1.200		1.200		B16A	30 mA A tipi	NYM 3x2,5 mm²
K18	Elektrikli termosifon 80 L 2 kW		1	2.000	2.000			B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
K19	VRF iç üniteleri besleme		6	460	460			B10A	30 mA A tipi	NYM 3x1,5 mm²
	KURULU GÜÇ			20.376	6.768	6.762	6.846			
	TALEP GÜCÜ			16.301						
	BESLEME: NYY 5x10 mm², giriş 40 A + 300 mA S (acil bara)									
	Ik3 ≈ 2,5 kA → şalter Icu ≥ 6 kA									
	Faz dengesizliği %1,2									

ADP - ANA DAĞITIM PANOSU YÜKLEME CETVELİ					
ÇIKIŞ	AÇIKLAMA	KURULU (W)	TALEP (W)	KORUMA	KABLO
MKP	MEKANİK PANOSU	30.813	24.650	50 A + B tipi 300 mA S	NYY 5x16 mm²
UTP-1	ÜRETİM TALİ PANOSU 1	57.703	36.693	80 A + 300 mA S	NYY 3x35+25 + 1x16 (PE) mm²
UTP-2	ÜRETİM TALİ PANOSU 2	57.859	36.833	80 A + 300 mA S	NYY 3x35+25 + 1x16 (PE) mm²
IDP-ZK	İDARİ BÖLÜM ZEMİN KAT PANOSU (acil bara)	29.233	23.386	50 A + 300 mA S	NYY 5x16 mm²
IDP-1K	İDARİ BÖLÜM 1. KAT PANOSU (acil bara)	20.376	16.301	40 A + 300 mA S	NYY 5x10 mm²
BARA-1	Makine besleme bara kanalı 250 A (3P+N+PE)	86.400	51.840	250 A + 1 A S (ayarlı toroid)	NYY 3x240+120 + 1x120 (PE) mm²
BARA-2	Makine besleme bara kanalı 250 A (3P+N+PE)	82.020	49.212	250 A + 1 A S (ayarlı toroid)	NYY 3x240+120 + 1x120 (PE) mm²
CEPHE	Cephe projektörleri	1.400	1.400	16 A + 300 mA	NYY 5x2,5 mm²
KMP	Kompanzasyon 150 kVAr			315 A	
	TOPLAM (yangın pompası hariç)	365.804	240.315	ANA: 630 A	Trafo 400 kVA
YPP	Yangın pompa panosu - ANA ŞALTER ÖNCESİ ayrı devre	6.600	6.600	aM sigorta 32 A (ana şalter öncesi), KAKR yok (yalnız alarm)	NHXH-FE180/E90 5x10 mm²

NOTLAR

1- Aydınlatma eşzamanlılığı 0,9, priz ve kuvvet 0,6, idari panolar 0,8, makine bara kanalları 0,6 alınmıştır.
2- Priz başına 300 W, endüstriyel priz grubu 5 kW, özel çıkışlar cihaz etiket gücü ile hesaplanmıştır.
3- Faz dağılımı en yüklü linyeden başlayarak en az yüklü faza atanmış, takas ile iyileştirilmiştir; birkaç büyük tek fazlı yükü olan küçük panolarda dengesizlik %10 u aşabilir.
4- Tali pano ana şalterleri en büyük çıkış sigortasının en az 1,6 katı seçilmiştir (seçicilik).
5- Yangın pompası yangın anında üretim durduğu için trafo talep gücüne eklenmemiş, ana şalter öncesinden beslenmiştir.

HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

YÜKLEME CETVELLERİ (PANO YÜK DAĞILIMLARI) - Ölçeksiz

İŞİN ADI	YÜKLEME CETVELLERİ (PANO YÜK DAĞILIMLARI)
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 3
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 07-01
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....