

Multímetro digital Sanwa CD771

Sanwa CD771 · Japón

Multímetro digital de 4000 cuentas con rango automático que mide tensión y corriente CA/CC, resistencia, capacitancia y frecuencia, además de prueba de diodos y continuidad con zumbador y LED. Herramienta básica en mantenimiento biomédico para el diagnóstico eléctrico de fuentes de alimentación, cables, fusibles y circuitos de equipos médicos.

Normas: IEC 61010-1 · CAT III 600 V / CAT II 1000 V

TENSIÓN

Rangos CC 400 mV · 4 · 40 · 400 · 1000 V

Precisión CC $\pm (0,5\% \text{ de lectura} + 2 \text{ dígitos})$

Rangos CA 4 · 40 · 400 · 1000 V

Precisión CA (40 Hz a 400 Hz) $\pm (1,2\% \text{ de lectura} + 7 \text{ dígitos})$

CORRIENTE

Rangos CC y CA 400 μ A · 4000 μ A · 40 mA · 400 mA · 4 A · 10 A

Precisión CC $\pm (1,4\% \text{ de lectura} + 3 \text{ dígitos})$

Precisión CA $\pm (1,8\% \text{ de lectura} + 5 \text{ dígitos})$

RESISTENCIA, CAPACITANCIA Y FRECUENCIA

Resistencia 400 Ω a 40 M Ω · $\pm (1,2\% \text{ de lectura} + 5 \text{ dígitos})$

Capacitancia 50 nF a 100 μ F · $\pm (5\% \text{ de lectura} + 10 \text{ dígitos})$

Frecuencia 5 Hz a 100 kHz · $\pm (0,3\% \text{ de lectura} + 3 \text{ dígitos})$

CONTINUIDAD, DIODOS Y FUNCIONES

Continuidad Zumbador y LED rojo

Prueba de diodos Tensión en circuito abierto aprox. 1,5 V

Pantalla LCD de 4000 cuentas con retroiluminación

Funciones Rango automático, retención de datos, medición relativa y apagado automático

DATOS FÍSICOS

Dimensiones 166 x 82 x 44 mm

Peso 360 g

Baterías 2 pilas AA (R6)

Autonomía Aprox. 400 h continuas en DCV

INCLUYE EN EL ALQUILER

- Multímetro Sanwa CD771
- Puntas de prueba TL-23a
- Manual de instrucciones