

现场维护检查与交接记录

CenoBots L4 | 常规维护与功能检查

01 / 设备信息与水路维护

服务单号	维护日期	开始 / 结束时间	技术人员
客户 / 现场名称		现场联系人	
地址 / 维护区域			
型号 / 硬件版本	设备序列号	软件版本 / 运行小时	

本次约定范围

☐ 常规维护 ☐ 故障检查 ☐ 年度项目（须另附适用维护计划及执行记录）

每项仅选一项：OK = 已执行且正常；NOK = 已检查但有异常；NP = 未完成/待核实；NA = 不适用。NOK、NP 和 NA 必须在第 3 页说明原因；整改后复检结果另记，不覆盖原记录。

A 作业准备与设备确认

编号	检查项目 / 完成条件	OK	NOK	NP	NA	动作 / 记录号
A01	型号、序列号、现场配置与工单一致；维护范围已记录。	☐	☐	☐	☐	
A02	记录维护前报警、外观与已有损伤；保存照片编号。	☐	☐	☐	☐	
A03	按需升起刷盘/吸水扒，再完成正常关机；接水与清洁工具准备就绪。	☐	☐	☐	☐	
A04	拆水路滤件前排空对应水箱；接头、水路和配置已确认。	☐	☐	☐	☐	

B 水箱、滤芯与管路

编号	检查项目 / 完成条件	OK	NOK	NP	NA	动作 / 记录号
B01	污水箱、箱盖及密封面清洁；无明显破损，箱盖可正确就位。	☐	☐	☐	☐	
B02	黄色框垃圾滤袋清空、清洗并装回；网袋无破口。	☐	☐	☐	☐	
B03	污水箱灰色滤芯清洗、检查并复装；滤网无堵塞或破损。	☐	☐	☐	☐	
B04	蓝色浮球罩及液位部件按视频原位清洁；未采用未经核实的拆法。	☐	☐	☐	☐	
B05	清水箱及箱内灰色滤芯清洁；接口与密封检查，滤芯复装。	☐	☐	☐	☐	
B06	底部蓝边网芯：先确认本机配置与拆杯方法；清洗网芯/杯体，检查密封。未确认则选 NP。	☐	☐	☐	☐	
B07	如装有 V1.3 同款污水滤杯：依对应方法清洗、复装并恢复阀位；与 B06 分开确认。	☐	☐	☐	☐	
B08	吸水管按手动吸水流程冲洗；排水管、堵头及连接处通畅、完好。	☐	☐	☐	☐	

B06 执行条件：照片中的底部蓝边网芯与污水箱蓝色浮球罩不同。未确认 L4 适配、拆杯方法或外壳拆法时，记 NP 并登记待办，不能直接套用 L3 或另一滤杯的阀门操作。

现场维护检查与交接记录

CenoBots L4 | 常规维护与功能检查

02 / 机械、电气与功能检查

服务单号

设备序列号

每项仅选一项：OK 正常；NOK 异常；NP 未完成/待核实；NA 不适用。NOK、NP、NA 在第 3 页说明。

C 刷盘、吸水扒与机械部件

编号	检查项目 / 完成条件	OK	NOK	NP	NA	动作 / 记录号
C01	刷盘/清洁垫清洁；检查磨损标记、均匀磨损及缠绕物。	☐	☐	☐	☐	_____
C02	刷盘连接处清洁并正确入位；如更换，记录成对更换的规格与数量。	☐	☐	☐	☐	_____
C03	吸水扒及胶条清洁；检查缺口、硬化和变形，记录翻面/更换。	☐	☐	☐	☐	_____
C04	吸水扒固定旋钮、卡扣与吸水管连接正确、牢固。	☐	☐	☐	☐	_____
C05	裙边无妨碍作业的破损/变形；如有防静电带，检查固定及接地接触。	☐	☐	☐	☐	_____
C06	可见轮子、轮毂与活动区域无缠绕物、明显损伤或松动。	☐	☐	☐	☐	_____
C07	外壳、盖板和可见线束检查；无缺失紧固件、夹线或干涉。	☐	☐	☐	☐	_____

D 传感器、供电与软件状态

D01	雷达/相机表面用干燥超细纤维布清洁；无明显遮挡或损伤。	☐	☐	☐	☐	_____
D02	充电触点及可见电池/供电部位检查；记录污损、腐蚀、异常状态。	☐	☐	☐	☐	_____
D03	记录当前软件版本与报警；升级仅按已确认方案执行并另附记录。	☐	☐	☐	☐	_____

E 复装与现场功能验证

E01	滤件、密封、盖板、堵头及阀门均恢复正确工作位置。	☐	☐	☐	☐	_____
E02	补水后静态查漏；滤杯、接头、排水管和水箱无可见渗漏。	☐	☐	☐	☐	_____
E03	手动测试刷盘区出水；记录出水异常或左右明显不均。	☐	☐	☐	☐	_____
E04	刷盘转动、刷头及吸水扒升降正常；无卡滞或异常声响。	☐	☐	☐	☐	_____
E05	短程清洁测试：吸水有效，无明显拖痕、残水；填写测试记录。	☐	☐	☐	☐	_____
E06	在安全空旷区域检查低速行走、转向和停止响应。	☐	☐	☐	☐	_____
E07	如有工作站：回站、充电、补水和排污测试；缺失功能逐项写明。	☐	☐	☐	☐	_____
E08	复查报警、异响和遗留问题；工具已清点，设备与现场恢复整洁。	☐	☐	☐	☐	_____

现场维护检查与交接记录

CenoBots L4 | 常规维护与功能检查

03 / 测试记录、异常与交接

服务单号

设备序列号

现场测试记录

测试区域 / 地面 / 模式

测试时长 / 出水 / 吸水结果

电量（前→后） / 充电状态

照片 / 日志 / 附件编号

异常、未完成项与不适用原因

记录号 / 项目	现场情况 / 原因	处理措施 / 复检结果	负责人 / 期限
M01			
M02			
M03			

耗材与更换件

名称 / 零件号	数量	处理方式 / 原因	装后检查 / 记录号

周期项目核对与本次结论

周期/年度项目核对：☐ 本次不含 ☐ 已依附表完成 ☐ 尚有到期/待确认项目（见记录）。适用计划/附件编号：_____

清洗完成不等于年度维保完成；到期电机、升降机构等项目须依适用手册由合格人员另行处理。

- ☐ 约定项目完成，无已知遗留异常
☐ 完成，但有已交接跟踪事项
☐ 未完成 / 存在使用限制（必须说明）

遗留事项 / 使用限制 / 下次建议

签字确认本次记录的工作、测试结果和待办事项已交接；未检项目不视为合格。

技术人员姓名 / 签字 / 日期

客户代表姓名 / 签字 / 日期

依据：L4 图文指南及所列视频；L4 用户手册 2024.07、维护卡 V1.3；参考 ERC 既有年度检查表结构。本表不提供未核实拆装方法。

<https://xw-tech.de/erc/cenobots/guides/l4-maintenance/>