

MANUAL OPERACIONAL DO COLABORADOR

Sistema de Auditoria Solutions Samsung — Guia Oficial Passo a Passo (v1.2.0)

' 100% Offline | ' NF Obrigatória | ' 3 Fotos no Fechamento | ' Bloqueio de Lote |

Sistema:	Auditoria Solutions Samsung	Versão Oficial:	v1.2.0 (Compilação Set/2026)
Perfil Destinado:	Operador / Colaborador de Campo	Modo de Operação:	100% Offline (com Sync Online)
Dispositivos:	Desktop Windows / Coletor / Celular	Responsável Técnico:	Coordenação de TI & Operações

1 Visão Geral do Sistema & Operação Offline

O Sistema de Auditoria Solutions Samsung é a ferramenta oficial desenvolvida para conferência, controle de qualidade, validação de lacres e rastreabilidade total de aparelhos eletrônicos nas operações de recebimento, triagem e expedição.

PRINCÍPIO FUNDAMENTAL: OPERAÇÃO 100% INDEPENDENTE DE INTERNET (OFFLINE)

- O colaborador NÃO precisa de internet na bancada para trabalhar, bipar, conferir e fechar lotes.
- O sistema utiliza um banco de dados local autônomo (SQLite de alta performance embutido).
- Quedas de sinal ou oscilações de Wi-Fi NÃO interrompem a operação e NÃO causam perda de dados.
- A sincronização com a central online pode ser feita no final do turno ou quando houver conexão.

2 Download e Instalação do Aplicativo Desktop

Para postos de trabalho fixos em computadores com Windows, o sistema possui um instalador oficial autônomo (.EXE) que não necessita de configurações complexas:

Etapas	Ação do Colaborador	Comportamento do Sistema
1. Obter Instalador	Clicar no botão "Baixar Instalador" na tela de login web ou acessar o link da TI.	O download do arquivo "Sistema-Auditoria-Solutions-Setup.exe" (15 MB) é iniciado.
2. Executar o Setup	Dar dois cliques no arquivo baixado e clicar em "Instalar Agora".	O instalador descompacta o aplicativo em %LOCALAPPDATA% e cria o atalho oficial na Área de Trabalho.
3. Abrir o Sistema	Clicar no ícone "Sistema de Auditoria Solutions" na Área de Trabalho.	O aplicativo inicia o servidor local ultraleve e abre a janela do sistema pronta para uso imediato.
4. Atualizações	Se surgir uma nova versão, clicar no AQUI PARA ATUALIZAR".	O sistema baixa os novos módulos em segundo plano, instala silenciosamente e reinicia atualizado.

3 Login e Identificação Obrigatória do Colaborador

A identificação rigorosa do operador é requisito essencial de conformidade para auditoria externa e rastreabilidade total das movimentações:

NOVA REGRA OBRIGATÓRIA: IDENTIFICAÇÃO DE NOME COMPLETO APÓS LOGIN

1. Na tela inicial, selecione o CLIENTE / REGIONAL (Exemplo: "Via Varejo SP", "Magalu", etc.).
2. Digite seu Usuário e Senha cadastrados e clique em "ENTRAR".
3. Em seguida, surgirá uma tela obrigatória exigindo: "DIGITE SEU NOME COMPLETO: [_____]".
4. REGRA: É proibido colocar apenas o primeiro nome ou apelido. Digite Nome e Sobrenome completos.
5. O sistema NÃO permite avançar sem preencher este campo.
6. RASTREABILIDADE: Seu nome será gravado em cada IMEI bipado, em cada caixa e no fechamento do lote.

Após confirmar seu nome, você verá no cabeçalho superior do sistema um crachá permanente contendo seu Nome Completo, Perfil (Operador) e a Filial/Regional selecionada.

4 Seleção do Lote, Caixa e Modos de Visualização

Antes de iniciar a bipagem física, o colaborador deve organizar a estrutura da bancada de trabalho:

Elemento	Como Preencher / Selecionar	Instrução Operacional
Número do Lote	Ex.: 01, 02, 03...	Informe o número do lote ativo. Lotes já finalizados ficam bloqueados e ocultos para operadores.
Número da Caixa	Ex.: 01, 02, 03...	Inicie sempre na Caixa 01. Ao atingir a capacidade, utilize a função de troca automática de caixa.
Modo Celular / Coletor	Botão "Modo Celular"	Interface simplificada com foco vertical, botões grandes de toque rápido e tela de bipagem limpa.
Modo Planilha / Desktop	Botão "Modo Planilha"	Interface em grade completa, ideal para monitores maiores com visualização de todos os produtos.

5 Bipagem de Produtos, Lacre e Conferência de NF

A tela de lançamento conta com os seletores de conformidade posicionados lado a lado para agilidade máxima:

CAMPOS DE CONFORMIDADE OPERACIONAL (LADO A LADO)

- **PRODUTO LACRADO:** [☐ SIM (LACRADO)] ou [☐ NÃO (ABERTO)]
 -> Marque "SIM" se a embalagem original estiver com todos os selos Samsung intactos.
 -> Marque "NÃO" se o lacre estiver rompido, aberto ou avariado.
- **NF FOI CONFERIDA:** [☐ SIM (CONFERIDA)] ou [☐ NÃO]
 -> Marque "SIM" se a Nota Fiscal / DANFE deste produto foi conferida fisicamente.
 -> O valor padrão inicia como "SIM" e salva automaticamente com o produto bipado.
 -> O cursor retorna automaticamente ao campo de IMEI após cada bipagem.

Métodos de Bipagem Aceitos: (1) Leitor de Código de Barras Físico USB/Bluetooth (mais recomendado); (2) Câmera integrada do dispositivo; (3) Digitação manual do serial/IMEI seguida de Enter.

Validação Automática	Comportamento do Sistema em Caso de Erro / Sucesso
Identificação de Modelo	O sistema identifica automaticamente a descrição do aparelho e memória através do EAN/PartNumber.
Bloqueio de Duplicidade	Se você bipar o mesmo IMEI duas vezes no mesmo lote, o sistema emite um alerta sonoro e bloqueia.
Contadores em Tempo Real	O total de produtos na caixa e no lote é incrementado instantaneamente no topo da tela.

6

Gestão, Troca e Encerramento de Caixas

Quando a caixa física atingir a capacidade máxima estipulada pela operação (por exemplo, 10, 20 ou 30 unidades), execute a troca organizada da caixa:

PASSO A PASSO PARA TROCA DE CAIXA NA BANCADA

1. Confira visualmente se o número de aparelhos na caixa física confere com o total exibido na tela.

2. Clique no botão "TROCAR CAIXA" ou "FINALIZAR CAIXA".

3. O sistema fecha a numeração atual e avança automaticamente para a próxima caixa (ex: Caixa 02).

4. O número do Lote permanece o mesmo, mantendo a continuidade do processo.

5. Aplique o lacre físico na caixa pronta e anote o número do lacre para a etapa final de fotos.

7

Sincronização: Enviar para o Online

A sincronização transfere as informações salvas no banco de dados local para os servidores em nuvem da matriz:

Quando Sincronizar?	Como Fazer?	O Que Acontece?
Ao finalizar um lote de caixas ou sempre que houver conexão com internet disponível.	Basta clicar no botão "E ONLINE" na barra de ferramentas superior.	O sistema envia os produtos. O status muda de "Pendente" para "Sincronizado" n

8

Fechamento Oficial do Lote com 3 Fotos Obrigatórias

O encerramento do lote é o ato formal de entrega da auditoria. Para garantir conformidade com a Samsung, o fechamento exige evidências fotográficas inegociáveis:

REGRA INFLEXÍVEL: VALIDAÇÃO DE 100% DA NOTA FISCAL ANTES DO FECHAMENTO

• O sistema verifica automaticamente todos os produtos lançados no lote.

• Se houver QUALQUER PRODUTO sem a conferência de NF registrada, o sistema BLOQUEIA o fechamento.

• O colaborador deve regularizar os itens pendentes antes de prosseguir para as fotos.

Ao clicar no botão "FECHAMENTO DE LOTE", anexe obrigatoriamente as 3 fotograf

Evidência Fotográfica	Descrição Obrigatória da Foto	Critério de Validação
1ª Foto	Foto da Caixa Fechada	Visão geral da caixa física totalmente montada, fechada e com fita adesiva aplicada.
2ª Foto	Foto do Espelho da Caixa	Enquadramento nítido da etiqueta/documento com a relação de modelos e quantidades da caixa.
3ª Foto	Foto do Lacre de Segurança	Foto em close com foco perfeito permitindo ler claramente a numeração do lacre físico.

Após anexar as 3 fotos e revisar o resumo geral (Total de Caixas, Total de Aparelhos e 100% NF Conferida), clique no botão verde "CONFIRMAR E FINALIZAR LOTE".

9

Bloqueio do Lote e Proteção contra Alterações

ESTADO DO LOTE APÓS FINALIZAÇÃO: "STATUS: LOTE FINALIZADO / BLOQUEADO"

1. O lote não poderá mais ser utilizado por nenhum colaborador na bancada.
2. Novos lançamentos ficam terminantemente proibidos e bloqueados.
3. O colaborador NÃO pode editar, alterar nem excluir nenhum produto do lote finalizado.
4. O lote é automaticamente ocultado da lista de seleção operacional para operadores.
5. REABERTURA EXCLUSIVA ADMIN: Se houver necessidade de retificação, solicite ao Administrador, que avaliará e registrará a justificativa formal na Trilha de Auditoria Permanente.

10 Perguntas Frequentes & Resolução de Problemas (FAQ)

Dúvida Operacional	Procedimento Correto
A internet caiu durante a bipagem. Preciso parar?	NÃO! O sistema foi construído para funcionar 100% offline. Continue bipando normalmente.
O sistema exibiu "Nova Atualização Obrigatória":	Clique em "CLIQUE AQUI PARA ATUALIZAR" e aguarde 15 segundos. O app reinicia sozinho.
Apareceu o erro "IMEI já bipado neste lote":	Confira se o aparelho já não foi bipado por engano ou se a etiqueta já foi conferida.
Esqueci de bipar um aparelho e fechei o lote:	Comunique seu Coordenador/Admin. Somente ele possui a chave de reabertura com justificativa.
A câmera não foca o código de barras no celular:	Aproxime uma fonte de luz, posicione o código no retângulo ou digite o número no teclado.

GRUPO SOLUTIONS — EXCELÊNCIA EM AUDITORIA E TECNOLOGIAManual Operacional Oficial v1.2.0 • Suporte de TI: suporte@grupolutions.com.br