

PURIX X1 · XRF गोल्ड एनालाइज़र

कैरेट का अंदाज़ा नहीं लगता। कैरेट मापा जाता है।

PURIX X1 सोने में अधिकतम 20 तत्वों को 30–60 सेकंड में, ± 0.05 % सटीकता के साथ और पीस को नुकसान पहुँचाए बिना मापता है। न कटाई, न कसौटी, न एसिड।



सटीकता

± 0.05 %

डिजिटल मल्टी-चैनल विश्लेषण

मापने का समय

30–60 से.

प्रति पीस

जाँच की रेंज

0.01 % – 99.99 %

Au, Ag, Pt, Pd, Rh और 15 अन्य तत्व

पीस पर असर

कोई नहीं

न कटाई, न खुरचना, न एसिड

चार चरणों में माप

1

रखें

पीस को चैंबर में माप विंडो पर रखें।

2

शुरू करें

ढक्कन बंद करें और START दबाएँ।

3

X-रे और फ़्लोरेसेंस

ट्यूब नीचे से पीस पर X-रे किरणें भेजती है। हर तत्व अपनी विशिष्ट ऊर्जा पर किरणें छोड़ता है: सोना 9.71 keV पर, चाँदी 22.16 keV पर।

4

नतीजा

डिटेक्टर इन किरणों को गिनता है और सॉफ़्टवेयर इन्हें अनुपात में बदलता है। कैरेट, शुद्धता और सभी 20 तत्व 30–60 सेकंड में स्क्रीन पर दिखते हैं।

बस, इतना आसान।

कैरेट, शुद्धता और 20 तत्व – सब एक ही टैप में।

XRF क्यों?

मानदंड	कसौटी पत्थर	एसिड टेस्ट	PURIX XRF
पीस पर असर	खरोंच छोड़ता है	सतह को गलाता है	कोई नहीं
नतीजा	अंदाज़न कैरेट	कैरेट रेंज (जैसे 14–18)	सभी 20 तत्वों का प्रतिशत
समय	1–2 मिनट	2–5 मिनट	30–60 सेकंड
प्लेटिंग की पहचान	नहीं	सीमित	पतली प्लेटिंग उजागर करता है

तकनीकी स्पेसिफिकेशन

डिटेक्टर
कस्टमाइज़्ड Si-PIN

सटीकता
±0.05 %

मापने का समय
30-60 से.

डिस्प्ले
12" IPS कैपेसिटिव टचस्क्रीन

रेटेड पावर
<150 W

ट्यूब टारगेट और फोकस
टंगस्टन, $\phi 0.5$ mm

कोलिमेटर
 $\phi 2.5$ mm

संचालन तापमान
5-30 °C

सुरक्षा
एक्स-रे ट्यूब ओवरहीटिंग सुरक्षा · हाई-वोल्टेज सुरक्षा · वार्म-अप और एंटी-इंटरफेरेंस प्रक्रिया

मापे जा सकने वाले तत्व
Au, Ag, Pt, Pd, Re, Ir, W, Cd, Cu, Ni, Zn, Rh, Ru, Fe, Co, Os, Pb, Sn, In, Mn

सभी मान निर्माता की टेस्ट स्थितियों में मापे गए हैं और सैंपल के आकार और सतह के अनुसार बदल सकते हैं।

विश्लेषण
डिजिटल मल्टी-चैनल

जाँच की रेंज
0.01 % - 99.99 %

सैंपल का प्रकार
ठोस, तरल, पाउडर

पावर सप्लाई
AC 220 V, 50 Hz

एक्स-रे ट्यूब
50 kV / 1 mA

हाई-वोल्टेज सप्लाई
50 kV / 1 mA, डिजिटल

शोर
≤50 dB

आद्रता
15-85 % (संघनन रहित)



बॉडी
पोर्सिलेन-सफ़ेद बॉडी, ग्रेफ़ाइट-काला ढक्कन, शैम्पेन-गोल्ड डिस्प्ले फ्रेम

ढक्कन
ब्रशड गोल्ड हैंडल; गैस स्ट्रट ढक्कन को खुला रखते हैं और बिना आवाज़ के बंद होने देते हैं

वेंटिलेशन और स्टेटस लाइट
साइड पैनल पर छिद्रित वेंटिलेशन ग्रिल; डिस्प्ले के पास खड़ी सुनहरी स्टेटस लाइट

किनके लिए

ज्वैलर्स

पुराना सोना खरीदते समय ग्राहक के सामने कैरेट मापें, और अपनी क्रीमत को ऑकड़ों से साबित करें।

रिफ़ाइनरी

आने वाले माल और बाहर जाने वाले बार को एक ही उपकरण पर सत्यापित करें, और अशुद्धियों पर नज़र रखें।

गिरवी व्यापारी और गोल्ड लोन कंपनियाँ

गिरवी रखे गए हर पीस को मापें; पतली प्लेटिंग को काउंटर पर ही पहचानें।

होलसेलर और वर्कशॉप

उत्पादन से पहले और बाद में मिश्रधातु का फ़ॉर्मूला जाँचें; व्हाइट गोल्ड में पैलेडियम मापें।

बुलियन और सिक्कों के डीलर

बार और निवेश वाले सिक्कों की सतह की संरचना सेकंडों में, बिना नुकसान पहुँचाए जाँचें।

परीक्षण केंद्र और लैब

कैरेट जाँचें।

सर्विस और सहायता

इंस्टॉलेशन और ट्रेनिंग

इंस्टॉलेशन, स्टॉफ़ ट्रेनिंग और पहले कैलिब्रेशन में सहायता; दायरा कोटेशन में बताया जाता है।

1 साल की वारंटी

1 साल की निर्माता वारंटी; वारंटी के बाद सर्विस सपोर्ट।

रेफ़रेंस सैंपल

डिवाइस के साथ एक रेफ़रेंस कैलिब्रेशन सैंपल दिया जाता है; अतिरिक्त कैरेट सेट अनुरोध पर उपलब्ध हैं।

कोटेशन या अपने यहाँ डेमो माँगें

QR कोड स्कैन करें या हमारी वेबसाइट पर कोटेशन फ़ॉर्म भरें; हम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेंगे।

वेबसाइट
www.purixxrf.com

कोटेशन फ़ॉर्म
purixxrf.com/#teklif

Instagram
@purixxrf

