

PURIX X1 · เครื่องวิเคราะห์ทอง XRF

กะรัตไม่ใช่การเดา แต่คือการวัด

PURIX X1 วัดธาตุในเนื้อทองได้สูงสุด 20 ธาตุภายใน 30-60 วินาที ด้วยความแม่นยำ ± 0.05 % โดยไม่ทำให้ชิ้นงานเสียหาย ไม่ต้องตัด ไม่ต้องฝน ไม่ต้องใช้กรด



ความแม่นยำ

± 0.05 %

การวิเคราะห์แบบดิจิทัล
หลายช่องสัญญาณ

เวลาในการวัด

30-60 วินาที

ตัวอย่าง

ช่วงการวิเคราะห์

0.01 % – 99.99 %

Au, Ag, Pt, Pd, Rh
และธาตุอื่นอีก 15 ธาตุ

ผลต่อชิ้นงาน

ไม่มี

ไม่ต้องตัด ขูด หรือใช้กรด

4 ขั้นตอนการวัด

ง่ายเพียงเท่านี้

กะรัต ความบริสุทธิ์ และ 20 ธาตุ ทั้งหมดด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว

1

วางชิ้นงาน

วางชิ้นงานบนหน้าต่างวัดในช่องวัด

2

เริ่มวัด

ปิดฝาแล้วแตะ START

3

รังสีเอกซ์และการเรืองรังสี

หลอดเอกซเรย์ส่งรังสีเอกซ์เข้าสู่ชิ้นงาน จากด้านล่าง แต่ละธาตุปล่อยรังสีที่พลังงานเฉพาะตัว: ทองที่ 9.71 keV เงินที่ 22.16 keV

4

ผลลัพธ์

ตัวตรวจวัดนับรังสีเหล่านี้ และซอฟต์แวร์แปลงเป็นสัดส่วน ค่ากะรัต ความบริสุทธิ์ และธาตุทั้ง 20 ธาตุจะแสดงบนหน้าจอภายใน 30-60 วินาที

ทำไมต้อง XRF?

เกณฑ์	หินฟองทอง	ทดสอบด้วยกรด	PURIX XRF
ผลต่อชิ้นงาน	ทิ้งรอยขีด	กัดกร่อนผิว	ไม่มี
ผลลัพธ์	ประเมินกะรัตด้วยตา	ช่วงกะรัต (เช่น 14-18)	เปอร์เซ็นต์ของธาตุทั้ง 20 ธาตุ
เวลา	1-2 นาที	2-5 นาที	30-60 วินาที
ตรวจสอบข้อบกพร่อง	ไม่ได้	จำกัด	เผยให้เห็นข้อบกพร่องบาง

ข้อมูลจำเพาะ

ตัวตรวจวัด Si-PIN แบบกำหนดเอง	การวิเคราะห์ ดิจิทัลหลายช่องสัญญาณ
ความแม่นยำ ±0.05 %	ช่วงการวิเคราะห์ 0.01 % – 99.99 %
เวลาในการวัด 30–60 วินาที	ประเภทตัวอย่าง ของแข็ง ของเหลว ผง
หน้าจอ หน้าจอสัมผัสแบบ capacitive IPS 12"	แหล่งจ่ายไฟ AC 220 V, 50 Hz
กำลังไฟฟัก <150 W	หลอดเอกซเรย์ 50 kV / 1 mA
เป้าหมายและโฟกัส กึ่งอัตโนมัติ, Ø0.5 มม.	แหล่งจ่ายไฟแรงสูง 50 kV / 1 mA แบบดิจิทัล
คอลลิเมเตอร์ Ø2.5 mm	ระดับเสียงรบกวน ≤50 dB
อุณหภูมิใช้งาน 5–30 °C	ความชื้น 15–85 % (ไม่ควบแน่น)
ระบบป้องกัน ป้องกันหลอดเอกซเรย์ร้อนเกิน · ป้องกันไฟแรงสูง · ขั้นตอนวอร์มอัพและป้องกันสัญญาณรบกวน	
ธาตุที่วัดได้ Au, Ag, Pt, Pd, Re, Ir, W, Cd, Cu, Ni, Zn, Rh, Ru, Fe, Co, Os, Pb, Sn, In, Mn	

คำทั้งหมดวัดภายใต้สภาวะการทดสอบของผู้ผลิต และอาจแตกต่างกันไปตามรูปทรงและพื้นผิวของชิ้นงาน

เหมาะสำหรับใคร

ร้านทอง

วัดครีตต่อหน้าลูกค้าเมื่อรับซื้อทองคำ และยืนยันราคาด้วยตัวเลข

โรงหลอมทอง

ตรวจสอบวัตถุดิบขาเข้าและทองแท่งขาออกด้วยเครื่องเดียวกัน พร้อมติดตามสิ่งเจือปน

โรงรับจำนำและผู้ให้สินเชื่อทองคำ

วัดทุกชิ้นที่รับเป็นหลักประกัน และตรวจพบชิ้นขุ่นบางได้ตั้งแต่ที่เคาน์เตอร์

ผู้ค้าส่งและโรงงานผลิต

ตรวจสอบสูตรโลหะผสมก่อนและหลังการผลิต และวัดเพลเลียมในทองคำขาว

ผู้ค้าทองคำแท่งและเหรียญ

ตรวจสอบองค์ประกอบที่ผิวของทองคำแท่งและเหรียญลงทุนได้โดยไม่รีรอ โดยไม่ทำให้เสียหาย

หน่วยตรวจสอบและห้องปฏิบัติการ

ตรวจกะรัต

บริการและการสนับสนุน

ติดตั้งและอบรม

สนับสนุนการติดตั้ง การอบรมพนักงาน และการสอบเทียบครั้งแรก โดยขอเขตงานระบุไว้ในใบเสนอราคา

รับประกัน 1 ปี

รับประกันจากผู้ผลิต 1 ปี และมีบริการสนับสนุนหลังหมดระยะรับประกัน

ตัวอย่างอ้างอิง

มาพร้อมตัวอย่างอ้างอิงสำหรับการสอบเทียบ ส่วนชุดตัวอย่างกะรัตเพิ่มเติมให้ตามคำขอ



ตัวเครื่อง

ตัวเครื่องสีขาวพอร์ซเลน ฝาปิดกราไฟต์ กรอบหน้าจอสีทองแซมเปลาย

ฝาเครื่อง

มือจับสีทองขัดลาย ใช้แกะสกรูให้เปิดค้างได้และปิดได้เรียบ

การระบายอากาศและสถานะ

ตะแกรงระบายอากาศแบบเจาะรูที่แผ่ด้านข้าง ไฟแสดงสถานะสีทองแนวตั้งที่ด้านข้างของหน้าจอ

ขอใบเสนอราคาหรือนัดสาริตถึงที่

สแกน QR โค้ดหรือกรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาบนเว็บไซต์ของเรา แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

เว็บไซต์
www.purixxrf.com

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
purixxrf.com/#teklif

Instagram
[@purixxrf](https://www.instagram.com/purixxrf)

