

PURIX X1 · Analizzatore XRF per oro

Il carato non si indovina. Si misura.

PURIX X1 misura fino a 20 elementi presenti nell'oro in 30–60 secondi, con un'accuratezza di $\pm 0,05\%$ e senza danneggiare il pezzo. Niente tagli, niente pietra di paragone, niente acidi.



Accuratezza

$\pm 0,05\%$

RSD $\leq 0,05\%$ (Au $\geq 90\%$)

Tempo di misura

30–60 s

Per pezzo

Campo di analisi

1 ppm – 99,99 %

Au, Ag, Pt, Pd, Rh e altri 15 elementi

Effetto sul pezzo

Nessuno

Niente tagli, graffi o acidi

La misura in quattro passaggi

È così semplice.

Carati, millesimi e 20 elementi – tutto con un solo tocco.

1

Posizionamento

Appoggi il pezzo sulla finestra di misura nella camera. La telecamera mostra sullo schermo il punto di misura.

2

Avvio

Chiuda il coperchio e tochi START. Il tubo a raggi X non si attiva finché il coperchio non è chiuso.

3

Raggi X e fluorescenza

Il tubo invia dal basso raggi X sul pezzo. Ogni elemento risponde con una propria energia: l'oro a 9,71 keV, l'argento a 22,16 keV.

4

Risultato

Il rivelatore conta questi raggi e il software li converte in percentuali. Carati, millesimi e tutti i 20 elementi compaiono sullo schermo in 30–60 secondi.

Perché l'XRF?

Criterio	Pietra di paragone	Test all'acido	PURIX XRF
Effetto sul pezzo	Lascia un graffio	Intacca la superficie	Nessuno
Risultato	Carati a occhio	Intervallo di carati (es. 14–18)	Percentuale di tutti i 20 elementi
Tempo	1–2 minuti	2–5 minuti	30–60 secondi
Rileva placcature	No	Limitato	Rivela le placcature sottili
Documentazione	Nessuna	Nessuna	Rapporto di misura salvato

Specifiche tecniche

Principio di funzionamento
XRF a dispersione di energia (EDXRF)

Rivelatore
Si-PIN

Accuratezza
±0,05 %

Ripetibilità (RSD)
≤ 0,05 % (Au ≥ 90 %)

Campo di analisi
1 ppm – 99,99 %

Limite di rilevabilità
~2–5 ppm

Tempo di misura
30–60 s

Schermo
Touchscreen da 12,1"

Telecamera del campione
A colori

Alimentazione
110 / 220 / 240 V

Grado di protezione IP
IP55

Garanzia
1 anno

Elementi misurabili

Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Cu, Zn, Ni, Cr, Co, Fe, Sn, Sb, Cd, Pb, Mn, Ga, In

Tutti i valori sono misurati nelle condizioni di prova del produttore e possono variare in base alla forma e alla superficie del campione.



Scocca

Scocca bianco porcellana, coperchio nero grafite, cornice del display oro champagne

Coperchio

Maniglia in oro spazzolato; i pistoni a gas tengono il coperchio aperto e lo chiudono senza rumore

Aerazione e spia di stato

Griglia di aerazione forata sul fianco; spia di stato dorata verticale accanto al display

A chi si rivolge

Gioiellieri e compro oro

Misuri il titolo dell'oro usato davanti al cliente che lo vende e giustifichi il prezzo con i numeri.

Banchi dei pegni e prestiti su oro

Alleggi un rapporto di misura a ogni pezzo ricevuto in pegno; individui al banco le placcature sottili.

Commercianti di lingotti e monete

Controlli in pochi secondi la composizione superficiale di lingotti e monete da investimento, senza danneggiarli.

Affinerie e banchi metalli

Verifichi il materiale in entrata e i lingotti in uscita con lo stesso strumento e tenga sotto controllo le impurità.

Ingrosso e laboratori orafi

Verifichi le leghe prima e dopo la produzione; misuri il palladio nell'oro bianco.

Laboratori di saggio e analisi

Controlli il titolo.

Assistenza e supporto

Installazione e formazione

Supporto per installazione, formazione del personale e prima calibrazione; ambito del servizio indicato nel preventivo.

Garanzia di 1 anno

Garanzia del produttore di 1 anno; assistenza tecnica anche dopo la scadenza della garanzia.

Campione di riferimento

In dotazione un campione di riferimento per la calibrazione; set aggiuntivi a diversi carati su richiesta.

Sicurezza radiologica Il tubo si spegne appena si apre il coperchio. Su richiesta è disponibile un rapporto di misura del rateo di dose.

Richieda un preventivo o una demo in sede

Scansioni il codice QR o compili il modulo preventivo sul nostro sito; La ricontatteremo il prima possibile.

Sito web
www.purixxrf.com

Modulo preventivo
purixxrf.com/#teklif

Instagram
[@purixxrf](https://www.instagram.com/purixxrf)

