

PURIX X1 · XRF गोल्ड एनालाइज़र

कैरेट का अंदाज़ा नहीं लगता। कैरेट मापा जाता है।

PURIX X1 सोने में अधिकतम 20 तत्वों को 30-60 सेकंड में, $\pm 0.05\%$ सटीकता के साथ और पीस को नुकसान पहुँचाए बिना मापता है। न कटाई, न कसौटी, न एसिड।



सटीकता

$\pm 0.05\%$

RSD $\leq 0.05\%$ (Au $\geq 90\%$)

मापने का समय

30-60 से.

प्रति पीस

जाँच की रेंज

1 ppm – 99.99 %

Au, Ag, Pt, Pd, Rh और 15 अन्य तत्व

पीस पर असर

कोई नहीं

न कटाई, न खुरचना, न एसिड

चार चरणों में माप

1

रखें

पीस को चैंबर में माप विंडो पर रखें। कैमरा स्क्रीन पर माप का बिंदु दिखाता है।

2

शुरू करें

ढक्कन बंद करें और START दबाएँ।
ढक्कन बंद होने तक X-रे ट्यूब चालू नहीं होती।

3

X-रे और फ़्लोरेसेंस

ट्यूब नीचे से पीस पर X-रे किरणें भेजती है।
हर तत्व अपनी विशिष्ट ऊर्जा पर किरणें छोड़ता है: सोना 9.71 keV पर, चाँदी 22.16 keV पर।

4

नतीजा

डिटेक्टर इन किरणों को गिनता है और सॉफ़्टवेयर इन्हें अनुपात में बदलता है। कैरेट, शुद्धता और सभी 20 तत्व 30-60 सेकंड में स्क्रीन पर दिखाते हैं।

बस, इतना आसान।

कैरेट, शुद्धता और 20 तत्व – सब एक ही टैप में।

XRF क्यों?

मानदंड	कसौटी पत्थर	एसिड टेस्ट	PURIX XRF
पीस पर असर	खरोंच छोड़ता है	सतह को गलाता है	कोई नहीं
नतीजा	अंदाज़न कैरेट	कैरेट रेंज (जैसे 14-18)	सभी 20 तत्वों का प्रतिशत
समय	1-2 मिनट	2-5 मिनट	30-60 सेकंड
प्लेटिंग की पहचान	नहीं	सीमित	पतली प्लेटिंग उजागर करता है
रिकॉर्ड	कोई नहीं	कोई नहीं	सेव की गई माप रिपोर्ट

तकनीकी स्पेसिफिकेशन

कार्य सिद्धांत
एनर्जी डिस्पर्सिव XRF (EDXRF)

डिटेक्टर
Si-PIN

सटीकता
±0.05 %

रिपीटेबिलिटी (RSD)
≤ 0.05 % (Au ≥ 90 %)

जाँच की रेंज
1 ppm – 99.99 %

डिटेक्शन सीमा
~2-5 ppm

मापने का समय
30-60 से.

डिस्प्ले
12.1" टचस्क्रीन

सैंपल कैमरा
फुल कलर

पावर सप्लाई
110 / 220 / 240 V

IP रेटिंग
IP55

वारंटी
1 साल

मापे जा सकने वाले तत्व
Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Cu, Zn, Ni, Cr, Co, Fe, Sn, Sb, Cd, Pb, Mn, Ga, In

सभी मान निर्माता की टेस्ट स्थितियों में मापे गए हैं और सैंपल के आकार और सतह के अनुसार बदल सकते हैं।



बॉडी
पोर्सिलेन-सफ़ेद बॉडी, ग्रेफ़ाइट-काला ढक्कन, शैम्पेन-गोल्ड डिस्प्ले फ्रेम

ढक्कन
ब्रशड गोल्ड हैंडल; गैस स्ट्रट ढक्कन को खुला रखते हैं और बिना आवाज़ के बंद होने देते हैं

वेंटिलेशन और स्टेटस लाइट
साइड पैनल पर छिद्रित वेंटिलेशन ग्रिल; डिस्प्ले के पास खड़ी सुनहरी स्टेटस लाइट

किनके लिए

ज्वेलर्स

पुराना सोना खरीदते समय ग्राहक के सामने कैरेट मापें, और अपनी क्रीमत को आँकड़ों से साबित करें।

गिरवी व्यापारी और गोल्ड लोन कंपनियाँ

गिरवी रखे गए हर पीस की माप रिपोर्ट फ़ाइल में रखें; पतली प्लेटिंग को काउंटर पर ही पहचानें।

बुलियन और सिक्कों के डीलर

बार और निवेश वाले सिक्कों की सतह की संरचना सेकंडों में, बिना नुकसान पहुँचाए जाँचें।

रिफ़ाइनरी

आने वाले माल और बाहर जाने वाले बार को एक ही उपकरण पर सत्यापित करें, और अशुद्धियों पर नज़र रखें।

होलसेलर और वर्कशॉप

उत्पादन से पहले और बाद में मिश्रधातु का फ़ॉर्मूला जाँचें; व्हाइट गोल्ड में पैलेडियम मापें।

हॉलमार्किंग केंद्र और लैब

कैरेट जाँचें, हॉलमार्क सत्यापित करें, ppm स्तर पर अशुद्धियों का पता लगाएँ और माप रिपोर्ट जारी करें।

सर्विस और सहायता

इंस्टॉलेशन और ट्रेनिंग

इंस्टॉलेशन, स्टाफ़ ट्रेनिंग और पहले कैलिब्रेशन में सहायता; दायरा कोटेशन में बताया जाता है।

लाइसेंस में सहायता

रेडिएशन लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी तकनीकी दस्तावेज़ तैयार करने में सहायता।

1 साल की वारंटी

1 साल की निर्माता वारंटी; वारंटी के बाद सर्विस सपोर्ट।

रेफ़रेंस सैंपल

डिवाइस के साथ एक रेफ़रेंस कैलिब्रेशन सैंपल दिया जाता है; अतिरिक्त कैरेट सेट अनुरोध पर उपलब्ध हैं।

रेडिएशन सुरक्षा ढक्कन खुलते ही ट्यूब बंद हो जाती है। डोज़ रेट माप रिपोर्ट और लाइसेंस के लिए तकनीकी फ़ाइल अनुरोध पर उपलब्ध हैं।

कोटेशन या अपने यहाँ डेमो माँगें

QR कोड स्कैन करें या हमारी वेबसाइट पर कोटेशन फ़ॉर्म भरें; हम एक कार्यदिवस के भीतर आपसे संपर्क करेंगे।

वेबसाइट
www.purixxrf.com

कोटेशन फ़ॉर्म
purixxrf.com/#teklif

Instagram
[@purixxrf](https://www.instagram.com/purixxrf)

