Название: Добавление адреса доставки в личном кабинете (приоритеты)
Описание:
КП7
Аббревиатура: sevn
Регулярность прохождения: Не указано
Тип чек-листа: Проверки и результаты
Статус:

Название мастер-группы: Поле "Город"

Описание: p{color:red}. Обязательное поле, не отмечено звездочкой. от 3 до 30 символов

Название группы: Название Описание: Нет описания		
Номер	Проверка	Ожидаемый результат
sevn 1	Допустимое название Обычное ввести "Казань"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 2	Иноязычное ввести "Стерлитамак"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 3	В 2 слова ввести "Нижний Новгород"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 4	В 2 слова через дефис ввести "Ханты-Мансийск"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 5	В 3 слова через дефис ввести "Ростов-на-Дону" (город)	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете. Название города корректно и полностью отображается в сохраненной форгадреса.
sevn 6	С цифрой через дефис ввести "2-е Брагино"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете. Название корректно отображается сохраненной форме адреса.
sevn 7	С символом и цифрой ввести деревня Тепличный комбинат №1	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете. Название корректно и полностью отображается в сохраненной форме адреса.
sevn 8	Аббревиатура ввести поселок ЦДК	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете. Название корректно отображается сохраненной форме адреса.

Название группы: Тип		
Описание: Нет описания		
Номер	Проверка	Ожидаемый результат
sevn 9	Допустимый тип Поселок ввести Матвеевское	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 10	Деревня ввести Девятское	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 11	Столица ввести Москва	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 12	Город ввести "Сочи"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 13	Село ввести Ильинка (г. Новокузнецк)	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете

Название группы: Регистр			
Описание: Н	Описание: Нет описания		
Номер	Проверка	Ожидаемый результат	
sevn 14	Допустимый Смешанный ввести "ЖуКоВка"	Адрес сохранен и корректно отображается в личном кабинете	
sevn 15	Нижний ввести "пермь"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете	
sevn 16	Верхний ввести "СМОЛЕНСК"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете	

-	уппы: Длина Іет описания	
Номер	Проверка	Ожидаемый результат
sevn 17	Допустимая длина Min (нижняя произвольная граница) ввести 3 символа — "Уфа"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 18	Min+1 (нижняя произвольная граница +1) ввести 4 символа – "Омск"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 19	Мах (верхняя произвольная граница) ввести 30 символов — "поселок 3-го Кирпичного завода"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете. Название города корректно и полностью отображается в сохраненной форме адреса.
sevn 20	Мах-1 (верхняя произвольная граница) ввести 29 символов — "поселок 3-го Кирпичного завод"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете. Название города корректно и полностью отображается в сохраненной форме адреса.
sevn 21	Недопустимая длина Оставить пустым (логическая граница)	Сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: поле не может быть пустым. Название, подчеркивание поля и тек сообщения подсвечиваются красным.
sevn 22	Мах+1 (верхняя произвольная граница+1) ввести 31 символ – "поселок 3-го Кирпичного завода"	Сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: поле не может содержать больше 30 символов. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным.
sevn 23	Min-1 (нижняя произвольная граница-1) ввести 2 символа – "Яр"	Сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: минимальная длина названия 3 символа. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным.
sevn 24	Ввести текст объемом 10 тыс знаков (поиск технологической границы)	Сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: поле не может содержать больше 30 символов. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным.

Название группы: Население Описание: Нет описания		
sevn 25	Допустимый класс Крупнейшие (> 1 млн) выбрать "Омск"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 26	Крупные (от 250 тыс. чел. до 500 тыс чел) выбрать "Сургут"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 27	Крупные (от 500 тыс. чел. до 1 млн чел) выбрать "Владивосток"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 28	Большие (от 100 до 250 тыс. чел) выбрать "Нефтекамск"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 29	Средние (от 50 до 100 тыс. чел) выбрать "Когалым"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 30	Малые (до 50 тыс) выбрать "Котельники"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 31	Исключения Выбрать "Иннополис" (самый маленький город – 407 чел)	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 32	выбрать "Каневская" (самый большой сельский населенный пункт – 44 386 чел)	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете

Название группы: Административное положение		
Описание: Нет описания		
Номер	Проверка	Ожидаемый результат
sevn 33	ПОричестной пентр	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете

Номер	Проверка	Ожидаемый результат
sevn 34	Не областной центр выбрать "Нефтеюганск"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 35	Город федерального значения выбрать "Санкт-Петербург"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 36	Недопустимый класс Город федерального значения Севастополь	Сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: доставка по данному адресу не осуществляется. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным.

łазвание гр	уппы: История названий	
Описание: Нет описания		
Номер	Проверка	Ожидаемый результат
sevn 37	Допустимый класс Не переименовывались выбрать "Курск"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 38	Переименовывались неоднократно выбрать "Железнодорожный" (Обираловка=> Сергеевка+Обираловка=> Железнодорожный)	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 39	Переименовывались выбрать "Иваново" (ранее "Иваново- Вознесенск")	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете

Название мастер-группы: Поле "Улица"
Описание: p{color:red}. Обязательное поле, не отмечено звездочкой. От 4 до 35 символов

	уппы : Название ет описания	
Номер	Проверка	Ожидаемый результат
sevn 40	Распространенное ввести "Центральная"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 41	Редкое ввести "Гримау"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 42	Составное ввести "Лево-Булачная" полностью вручную, без клика на название улицы в выпадающем поле (Казань)	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 43	С цифрой через дефис ввести 2-й Средне-Профинтеровский переулок (в Смоленске)	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 44	С числом через дефис и аббревиатурой 21-го съезда КПСС (г. Салават)	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 45	Иноязычное ввести "Кави Наджми" (казань)	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 46	С цифрой и буквой без пробела 11П западный пром узел (нижневартовск)	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 47	Транслитерация ввести "Lenskaya"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 48	С буквой ё Ввести "Лётчика Бабушкина" (москва)	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 49	С цифрой ввести "1"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 50	С четырехзначной цифрой Ввести "1905 года"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 51	С пропущенной буквой ввести "Агррная"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете

Номер	Проверка	Ожидаемый результат
sevn 52	С опечаткой ввести "Бабкшкина"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете

Название гр	уппы: Тип	
Описание: ⊦	Тет описания	
Номер	Проверка	Ожидаемый результат
sevn 53	Допустимый тип Бульвар Ввести "бульвар Энтузиастов" "Волжский бульвар квартал 113А"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 54	Переулок Ввести "Банный переулок" "Большой Лёвшинский переулок"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 55	Аллея Ввести "аллея Витте"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 56	Проспект Ввести "Зеленый проспект" "проспект 40 лет Октября"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 57	Тупик Ввести "Левый тупик"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 58	Шоссе Ввести "Варшавское шоссе"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 59	Микрорайон Ввести "микрорайон Ленинские Горы"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 60	Площадь Ввести "Лубянская площадь"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 61	Просек Ввести "1-й Казанский просек"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 62	Проезд Ввести "проезд Дежнева"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 63	Набережная Ввести "Пресненская набережная"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете

-	Название группы: Длина		
Описание: Н	Проверка	Ожидаемый результат	
sevn 64	Мах (верхняя произвольная граница) ввести 35 символов – "Старый петровскоразумовский проезд"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете	
sevn 65	Мах-1 (верхняя произвольная граница-1) ввести 34 символов — "Старый петровскоразумовский проез"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете	
sevn 66	Min+1 (нижняя произвольная граница+1) ввести 5 символов "Зорге"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете	
sevn 67	Min (нижняя произвольная граница) ввести 4 символа – "Лазо"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете	
sevn 68	Недопустимая длина Оставить пустым (логическая граница)	Сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: поле не может быть пустым. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным.	
sevn 69	Min-1 (нижняя произвольная граница-1) ввести 3 символа "Лен"	Сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: минимальная длина 4 символа. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются	
sevn 70	Мах+1 (верхняя произвольная граница+1) ввести 36 символов – "Старый петровскоразумовский проезд "	Сохранение адреса невозможно. Приложение исправно работает. Сообщение об ошибке: поле не может содержать больше 35 символов. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются	

Номер	Проверка	Ожидаемый результат
sevn 71	Ввести текст объемом 10 тыс знаков (поиск технологической границы)	Сохранение адреса невозможно. Приложение исправно работает. Сообщение об ошибке: поле не может содержать больше 35 символов. Название, подчеркивание поля и текст
22821140 FD	ALLE CLONGAMDOUR	сообщения подсвечиваются
	уппы: Спецсимволы ет описания	
		0
Номер	Проверка	Ожидаемый результат
sevn 72	Недопустимые символы (*#&^\$@+=) ввести "#"	Сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: недопустимое значение. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным.
	уппы: Протяженность улицы	
	ет описания	
Номер	Проверка	Ожидаемый результат
sevn 73	Допустимый класс Самая длинная ввести "Восточный Обход" (г. Пермь)	Адрес сохранен в личном кабинете
sevn 74	Самая короткая ввести "переулок Титова" (г. Ростов-на-Дону)	Адрес сохранен в личном кабинете
азвание гру	уппы: Форма улицы	
писание: Н	ет описания	
Номер	Проверка	Ожидаемый результат
sevn 75	Допустимый класс Извилистая ввести "Дорога на Большой Ахун" (г. Сочи)	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 76	Кривая ввести "Октябрьская" (п. Октябрьский)	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 77	Круглая ввести "Садовое кольцо"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
	уппы: Регистр ет описания	
Номер	Проверка	Ожидаемый результат
1 IOWICH	Допустимый класс	
sevn 78	Смешанный ввести "ЖуКоВка"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 79	Нижний ввести "островитянова"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 80	Верхний ввести "АРБАТ"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
	уппы: Имена известных людей ет описания	
	1	Owngoom in poorts for
Номер	Проверка	Ожидаемый результат
sevn 81	Революционер ввести "Ленина"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 82	Писатель ввести "Пушкина"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 83	Ученый ввести "Ломоносов"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете

Название мастер-группы: Поле "Дом\корпус\строение"
Описание: p{color:red}. Обязательное поле, не отмечено звездочкой. Выпадающий список, зависит от поля "Улица". от 1 до 14 символов

Название группы: Длина		
Описание: Не	т описания	
Номер Проверка Ожидаемый результат		

Номер	Проверка	Ожидаемый результат
sevn 84	"Допустимая длина" (в поле Улица выбрать Миклухо-маклая) Min (нижняя граница) Выбрать 1 символ – "3"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 85	Мах (верхняя произвольная граница) Выбрать 14 символов – "29 кор 2 стр 1"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 86	Min+1 (нижняя граница+1) Выбрать 2 символа "8А"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 87	Мах-1 (верхняя произвольная граница-1) выбрать 13 символов — "вл 65 кор 1-3"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 88	Недопустимая длина Min-1 (нижняя граница-1 — 0 символов) Оставить пустым (логическая граница)	Сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: поле не может быть пустым. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным.
sevn 89	Мах+1 (верхняя произвольная граница+1) Выбрать 15 символов – "29 кор 2 стр 1\"	Сохранение адреса невозможно. Нет возможности выбрать данное значение в выпадающем списке.
sevn 90	Поиск технологической границы ввести 10 тыс знаков	Сохранение адреса невозможно. Нет возможности ввести данное значение при выпадающем списке.
Название гру	ппы: положение	
Описание: Не	т описания	
Номер	Проверка	Ожидаемый результат
sevn 91	верхний крайний номер в списке выбрать "1\133"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 92	нижний крайний номер в списке выбрать "вл 65 кор 1-3"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
Название гру Описание: Не		
Номер	Проверка	Ожидаемый результат
sevn 93	Допустимый регистр Нижний выбрать "15 кор 1"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете. Значение полностью и корректно отображается в сохраненной форме адреса.
sevn 94	Верхний выбрать "11A"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 95	Смешанный выбрать "21Б стр 2"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете. Значение полностью и корректно отображается в сохраненной форме адреса.
Название гру Описание: Не	ппы: Сокращенное слово ет описания	
Номер	Проверка	Ожидаемый результат
sevn 96	Допустимое сокращение Выбрать "16\10 кор 10"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
Название гру Описание: Не		
Номер	Проверка	Ожидаемый результат
sevn 97	Допустимые символы Дробь Выбрать "47\102"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 98	Дефис выбрать "вл 65 кор 1-3"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете. Значение полностью и корректно отображается в сохраненной форме адреса.

Название мастер-группы: Поле "Подъезд" **Описание:** Поле без подсказки, ручной ввод, заполнение необязательно. Числа от 0 до 99\ от 1 до 3 символов

Название группы: Название		
Описание: Не	Описание: Нет описания	
Номер	Проверка	Ожидаемый результат

Номер	Проверка	Ожидаемый результат
sevn 99	Допустимый № Буква ввести "Б"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 100	Цифра ввести "7"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 101	Цифра+буква ввести "10а"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете

Название группы: Длина Описания: Нет описания Номер Допустимая длина Мип (нижняя граница: числа) вести "99" (верхняя произвольная граница: числа) вести "99" (верхняя произвольная граница: числа) вести "99" (верхняя произвольная граница: длина поля) вести "10" мип (нижняя граница: длина поля) вести "10" мип (нижняя граница: длина поля) масти 10" мип (нижняя граница: длина поля) мип (нижняя граница: длина поля) масти 10" мип (нижняя граница: длина поля) мип (нижняя граница: длина поля) масти 10" мип (нижняя граница: длина поля) мип (нижняя граница: флина поля) масти 2 символа — "15" (верхняя произвольная граница: длина поля) мип (нижняя граница-1: числа) м	sevn 101	Цифра+оуква ввести "10а"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете	
вечп 102 Міл (нижняя граница: числа) вести "09" (верхняя произвольная граница: числа) вести "10" міл (нижняя граница: длина поля) вести "10" міл (нижняя граница: длина поля) вести "10" міл (нижняя граница: длина поля) вести "114" (верхняя произвольная граница: длина поля) вести "114" (верхняя произвольная граница: длина поля) вести "10" міл+1 (нижняя граница +1: числа) вести "10" міл+1 (нижняя граница +1: длина поля) вести "20" міл+1 (нижняя граница +1: длина поля) вести "20 міл+1 (нижняя граница +1: длина поля) вести "20 міл+1 (нижняя граница +1: длина поля) вести "20 міл+1 (нижняя граница +1: длина поля) міл+1 (нижняя граница +1: длина поля – о символа — "15" (верхняя произвольная граница +1: длина поля) міл+1 (нижняя граница +1: длина поля – о символа — "110" міл+1 (нижняя граница +1: длина поля – о символов) оставить пустым (погическая граница) міл+1 (нижняя граница +1: длина поля – о символов) міл+1 (нижняя граница +1: длина поля – о символов) міл+1 (нижняя граница +1: длина поля – о символов) міл+1 (нижняя граница +1: длина поля – о символов) міл+1 (нижняя граница +1: длина поля – о символов) міл+1 (нижняя граница +1: длина поля – о символов) міл+1 (нижняя граница +1: длина поля – о символов) міл+1 (нижняя граница +1: длина поля – о символов) міл+1 (нижняя граница +1: длина поля – о символов) міл+1 (нижняя граница +1: длина поля – о символов) міл+1 (нижняя граница +1: длина поля – о символов) міл+1 (нижняя граница +1: длина поля – о символов) міл+1 (нижняя граница +1: длина поля – о символов) міл+1 (нижняя граница +1: длина поля – о символов) міл+1 (нижняя граница +1: длина поля – о символов) міл+1 (нижняя граница +1: длина поля – о символов польчение объщьом полученивание поля и текст сообщения подсечиваются красным. Сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчерживание поля и				
можем 102 можем 103 можем 104 можем 105 можем 105 можем 106 можем 106 можем 107 можем 107 можем 108 можем 108 можем 109 можем 108 можем 109 можем 108 можем 109			Ожидаемый результат	
вести "99" (верхняя произвольная граница: кабинете вето 104 ми (нижняя граница: длина поля) вето 105 вето 106 мах вето 106 мах 1 вести 107 вето 107 вето 107 мах 1 вето 107 вето 108 мах 1 вето 107 мах 1 вето 108 мах 1 мах	sevn 102	Min (нижняя граница: числа)		
вести 1 символ — "Б" кабинете мах вести 1 символа — "11A" (верхняя произвольная граница: длина поля) вести 107 вести 108 мах.1 вести 2 символа — "11A" (верхняя произвольная граница: насинете мах.1 вести 2 символа — "15" (верхняя произвольная граница: насинете мах.1 вести 2 символа — "16" (верхняя произвольная граница: насинете мах.1 вести 2 символа — "16" (верхняя произвольная граница: насинете мах.1 вести 2 символа — "16" (верхняя произвольная граница: длина поля) мах.1 вести 2 символа — "16" (верхняя произвольная граница: длина поля) мах.1 вести 2 символа — "16" (верхняя произвольная граница: длина поля) мах.1 вести 100 мах.1 вести 100 мах.1 вести 2 символа — "16" (верхняя произвольная граница: длина поля — 0 символов) оставить пустым (логическая граница) оставить пустым (логическая граница) оставить пустым (логическая граница) мах.1 (верхняя произвольная граница.1: длина поля) вести 4 символа — "110а" мах.1 (верхняя произвольная граница.1: числа) вести "-1" мах.1 (верхняя произвольная граница.1: числа) вести "-100" мах.1 (верхняя произвольная граница.1: числа) собщение об ошибке: поле не может сорержать число больше вузычать число больше вузычать число б	sevn 103	ввести "99" (верхняя произвольная граница:		
вести 3 символа — "11A" (верхняя произвольная граница: длина поля) вести 106 міп-1 (нижняя граница +1: числа) вести "38" (верхняя произвольная граница: числа) вести "38" (верхняя произвольная граница: числа) вести "38" (верхняя произвольная граница: числа) вести 108 міп-1 (нижняя граница +1: длина поля) детаница-1: длина поля) детаница-1: длина поля (верхняя произвольная граница-1: длина поля) вести 2 символа — "16" (верхняя произвольная граница-1: длина поля) детаница-1: длина поля) домение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: поле не может объть подъевчиваются красным. Осорения подсвечиваются красным. Осорение поля и текст сообщения подсвечиваются красным. Осорение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст собещения подсвечиваютс	sevn 104			
	sevn 105	ввести 3 символа – "11А" (верхняя	1 1 1	
вести "98" (верхняя произвольная граница: Sevn 108	_			
вести 2 символа – "14" мих-1 ввести 2 символа – "15" (верхняя произвольная граница-1: длина поля) мих-1 ми-1 (нижняя граница-1: длина поля – 0 символов) Оставить пустым (логическая граница+1: Собщение об ошибке: поле не может быть пустым название, подчеркивание поля и текст сообщение об ошибке: поле не может общения подсвечиваются красным. мих+1 (верхняя произвольная граница+1: Собщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным. мих+1 (нижняя граница-1: числа) ввести "-1" мих+1 (верхняя произвольная граница+1: Собщение об ошибке: поле не может содержать данный символ. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным. мих+1 (верхняя произвольная граница+1: Собщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным. мих+1 (верхняя произвольная граница+1: Собщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным. мих+1 (верхняя произвольная граница+1: Собщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным. мих+1 (верхняя произвольная граница+1: Собщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным. мих+1 (верхняя произвольная граница+1: Сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщение об ошибке: поле не может сорержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщение об ошибке: поле не может сорержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщение 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщение об ошибке: поле не может сорержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщение об ошибке: поле не может соре	sevn 107	ввести "98" (верхняя произвольная граница:		
вести 2 символа — "15" (верхняя произвольная граница-1: длина поля) недопустимая длина міп-1 (нижняя граница-1: длина поля — 0 символов) Оставить пустым (логическая граница) вести 111 вести 112 вести 112 вести 113 вести "118 вести "119 вести "110" вести "110" вести "110" вести "110" вести "110" вести "110" вести "1100" вести "1100" вести "1000" вести "1000" вести 1100 О00 знаков (поиск технологической граница) вести 110 О00 знаков (поиск технологической граница) вести 110 Ооо знаков (поиск технологической граница) вести "100 ооо знаков (поиск технологической граница) вести 110 Ооо знаков (поиск технологической граница) вести 110 Ооо знаков (поиск технологической граница) сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным. Сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным. Сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным. Сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщение подчеткующение подчеткующение подчеткующение подчеткующение подчеткующение подче	sevn 108			
мin-1 (нижняя граница-1: длина поля — 0 символов) Оставить пустым (логическая граница) sevn 111 sevn 112 sevn 112 мin-1 (нижняя граница-1: числа) ввести "-1" sevn 113 sevn 114 sevn 115 sevn 115 sevn 115 Sevn 115 Sevn 116 мin-1 (нижняя граница-1: числа) ввести "100" мина полу в текст сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным. Сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным. Сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: поле не может содержать данный символ. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным. Сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным. Сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным. Сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным. Сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным. Сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщени		ввести 2 символа – "1Б" (верхняя произвольная		
мах+1 (верхняя произвольная граница+1: длина поля) ввести 4 символа — "110а" подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным. зevn 112 міп-1 (нижняя граница-1: числа) ввести "-1" сообщение об ошибке: поле не может содержать данный символ. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным. міп-1 (нижняя граница-1: числа) ввести "-1" сообщение об ошибке: поле не может содержать данный символ. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным. мах+1 (верхняя произвольная граница+1: сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным. многозначное число ввести "100" сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным. сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным. сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст	sevn 110	Min-1 (нижняя граница-1: длина поля – 0 символов)	Сообщение об ошибке: поле не может быть пустым. Название, подчеркивание поля и текст	
міп-1 (нижняя граница-1: числа) ввести "-1" міп-1 (нижняя граница-1: числа) ввести "-1" мах+1 (верхняя произвольная граница+1: числа) ввести "100" мах+1 (верхняя произвольная граница+1: сообщение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным. многозначное число ввести "10000" многозначное число ввести "10000" многозначное число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным. сохранение адреса невозможно. Приложение исправно работает. Сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст	sevn 111	длина поля)	Сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщения	
мах+1 (верхняя произвольная граница+1: числа) ввести "100" Сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным. Сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным. вечи 115 Ввести 100 000 знаков (поиск технологической границы) Сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст	sevn 112		Сообщение об ошибке: поле не может содержать данный символ. Название, подчеркивание поля и текст сообщения	
sevn 114 Многозначное число ввести "10000" Сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным. sevn 115 Ввести 100 000 знаков (поиск технологической границы) Сохранение адреса невозможно. Приложение исправно работает. Сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст	sevn 113	числа)	Сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщения	
sevn 115 Ввести 100 000 знаков (поиск технологической границы) исправно работает. Сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст	sevn 114		Сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст сообщения	
	sevn 115	· ·	исправно работает. Сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 99. Название, подчеркивание поля и текст	

Название группы: Символы		
Описание: Не	Описание: Нет описания	
Номер	Проверка	Ожидаемый результат

Номер	Проверка	Ожидаемый результат
	Недопустимые символы ввести "@№\$%^&*()_+-="	Сохранение адреса невозможно. Приложение исправно работает. Сообщение об ошибке: недопустимые символы. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным.

Название мастер-группы: Поле "Этаж" Описание: числа от 0 до 100\ от 1 до 3 символов

Название гру Описание: Не		
Номер	Проверка	Ожидаемый результат
sevn 117	Допустимая длина Min (нижняя граница: числа) Ввести "0"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 118	Мах (верхняя произвольная граница: числа) ввести "100"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 119	Min (нижняя граница: длина поля) Ввести 1 символ – "4"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 120	Мах (верхняя произвольная граница: длина поля) ввести 3 символа – "100"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 121	Min+1 (нижняя граница+1: числа) Ввести "1"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 122	Мах-1 (верхняя произвольная граница-1: числа) ввести "99"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 123	Min+1 (нижняя граница+1: длина поля) ввести 2 символа – "55"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 124	Мах-1 (верхняя произвольная граница-1: длина поля) ввести 2 символа – "20"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 125	Недопустимая длина Min-1 (нижняя граница-1: длина поля – 0 символов) Оставить пустым (логическая граница)	Сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: поле не может быть пустым. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным.
sevn 126	Мах+1 (верхняя произвольная граница+1: длина поля) ввести 4 символа – "1000"	Сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: поле не может содержать больше 3 символов. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным.
sevn 127	Min-1 (нижняя граница-1: числа) ввести "-1"	Сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: поле не может содержать данный символ. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным.
sevn 128	Мах+1 (верхняя произвольная граница +1: числа) ввести "101"	Сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 100. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным.
sevn 129	Копипаст огромного значения (поиск технологической границы) 10 тыс девяток	Сохранение адреса невозможно. Приложение исправно работает. Сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 100. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным.

Название группы: Спецсимволы		
Описание: Нет описания		
Номер	Проверка	Ожидаемый результат
sevn 130	T="	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете

Номер	Проверка	Ожидаемый результат
SEVN 131	Недопустимые ввести "@№\$%^&*()_+="	Сохранение адреса невозможно. Приложение исправно работает. Сообщение об ошибке: недопустимые символы. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным.

Название мастер-группы: Поле "Квартира\офис"

Описание: Поле без подсказки, ручной ввод, заполнение обязательно. Числа от 0 до 999\ от 1 до 5 символов

Название группы: Длина Описание: Нет описания		
Номер	Проверка	Ожидаемый результат
sevn 132	Допустимая длина Мах (верхняя произвольная граница: числа) Ввести "999"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 133	Min (нижняя граница: числа) ввести "0"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 134	Min (нижняя граница: длина поля) ввести 1 символ – "3"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 135	Мах (верхняя произвольная граница: длина поля) ввести 5 символов — "10-2A"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 136	Min+1 (нижняя граница+1: числа) ввести "1"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 137	Мах-1 (верхняя произвольная граница-1: числа) Ввести "998"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 138	Min+1 (нижняя граница+1: длина поля) ввести 2 символа – "7а"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 139	Мах-1 (верхняя произвольная граница-1: длина поля) Ввести 4 символа "10\2"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 140	Недопустимая длина Min-1 (нижняя граница-1: длина поля) Оставить пустым (логическая граница)	Сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: поле не может быть пустым. Название, подчеркивание поля и текс сообщения подсвечиваются красным.
sevn 141	Мах+1 (верхняя произвольная граница+1: длина поля) Ввести 6 символов "1000в"	Сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: поле не может содержать больше 5 символов. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным.
sevn 142	Min-1 (нижняя граница-1: числа) ввести "-1"	Сохранение адреса невозможно. Приложение исправно работает. Сообщение об ошибке: поле не может содержать данный символ. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным.
sevn 143	Мах+1 (верхняя произвольная граница+1: числа) ввести "1000"	Сохранение адреса невозможно. Приложение исправно работает. Сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 999. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным.
sevn 144	Копипаст огромного значения (поиск технологической границы) вставить 100000 символов	Сохранение адреса невозможно. Приложение исправно работает. Сообщение об ошибке: поле не может содержать число больше 999. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным.

Название группы: Спецсимвол		
Описание: Нет описания		
Номер	Проверка	Ожидаемый результат
sevn 145	питра+символ	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете

	Проверка	Ожидаемый результат
sevn 146	Недопустимые символы ввести любую комбинацию (@#\$%&*()+) "@#\$"	Сохранение адреса невозможно. Приложение исправно работает. Сообщение об ошибке: недопустимые символы. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным.
азвание гру	/ппы: Регистр	
писание: Не		
Номер	Проверка	Ожидаемый результат
sevn 147	Допустимый регистр Нижний ввести "5a"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 148	Верхний ввести "500A"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
азвание гру писание: Не	/ппы: Числа ет описания	
Номер	Проверка	Ожидаемый результат
sevn 149	Допустимые числа Однозначное число ввести "1" (приграничное значение)	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете.
sevn 150	Двузначное число ввести "77"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 151	Недопустимые числа Многозначное число ввести "10000"	Сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: поле не может содержать больше 5 символов. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным.
азвание гру	/ппы: Буквы	
писание: Не		
Номер	Проверка	Ожидаемый результат
· · ·	Допустимые буквы Цифра+буква	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете

Назі

Номер

Проверка

łазвание гр <u>у</u>	/ппы: Текст	
) писание: Н	ет описания	
Номер	Проверка	Ожидаемый результат
sevn 153	Допустимые классы Простой текст ввести "доставка до 21.00"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
Название гр у	/ппы: Символы	
)писание: H		
Номер	Проверка	Ожидаемый результат
sevn 154	Допустимые символы Текст+цифры+символы ввести "После 18:00 подъезд #7 ⊚"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 155	Недопустимые символы ввести пробел	Сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: минимальная длина поля 10 символов. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются
Название гр у	иппы: Эмодзи	
Описание: Н	ет описания	
Номер	Проверка	Ожидаемый результат
sevn 156	Допустимые классы ввести текст + любой эмодзи "доставка до 21.00 ⊚"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
Іазвание гру	/ппы: Цифры	
)писацию: Н	ет описания	

Ожидаемый результат

Номер	Проверка	Ожидаемый результат
sevn 157	LEKCT+IIIMMDEI	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 158	ввести 1234567890	Сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: некорректно заполнено поле. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются

Название группы: Регистр			
Описание: Нет описания			
Номер	Проверка	Ожидаемый результат	
sevn 159	Допустимый Верхний ввести "ТЕСТИРОВАНИЕ ТЕСТОВОЕ"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете	
sevn 160	Нижний ввести "тестирование тестовое"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете	
sevn 161	*Недопустимый * Смешанный ввести "ТеСТоВоЕ ТесТиРоВаНиЕ"	Сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: некорректно заполнено поле. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным.	

		сообщения подсвечиваются красным.
Название гру		
Описание: Н		
Номер	Проверка	Ожидаемый результат
sevn 162	Допустимая Оставить пустым (логическая граница)	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 163	Min (нижняя произвольная граница) ввести 10 символов "не звонить"	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 164	Min+1 (нижняя произвольная граница+1) ввести 11 символов "не звонить "	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 165	Мах (верхняя произвольная граница) вставить текст объемом в 500 символов	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 166	Мах-1 (верхняя произвольная граница-1) вставить текст объемом в 499 символов	Адрес сохранен и отображается в личном кабинете
sevn 167	Недопустимая Огромное значение (поиск технологической границы) вставить 50 тыс символов (буквы, числа, символы)	Сохранение адреса невозможно. Приложение исправно работает. Сообщение об ошибке: поле не может содержать больше 500 символов. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным.
sevn 168	1 символ ввести "0"	Сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: минимум 10 символов. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным.
sevn 169	Мах+1 (верхняя произвольная граница + 1) вставить текст объемом в 501 символ	Сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: поле не может содержать больше 500 символов. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются красным.
sevn 170	Min-1 (нижняя произвольная граница-1) ввести 9 символов "код домоф"	Сохранение адреса невозможно. Сообщение об ошибке: минимум 10 символов. Название, подчеркивание поля и текст сообщения подсвечиваются