

FICHE REFLEXE

Lancer l'exercice cadre HÉLIOS NOIR 26

ADRASEC 77 / FNRASEC — simulation d-IA v1.11.11 — à conserver au poste du DIRANIM

Exercice	HÉLIOS NOIR 26 — exercice CADRE	Doctrine	Guide DSC 2011, exercices Cadre et Terrain
Durée	Une demi-séance — 30 à 40 prises de parole	DIRANIM	Le formateur devant d-IA
Preset	formation_helios_noir_26_3llm ou _operateur (stagiaire au PCO)	Chronogramme	chronogramme_helios_noir_26.csv 9 injects + 5 incidents de réserve

Les trois premières pages se déroulent dans l'ordre. La quatrième ne sert qu'en cas de problème.

1. À J-7 — le montage

- Compléter le cahier des charges (*chapitre 5 de la note de conformité*) : DIREX, évaluateurs, observateurs, heures de DEBEX et de FINEX, communication dans l'exercice.
- Relire `chronogramme_helios_noir_26.csv` et l'adapter aux objectifs du jour.
- Vérifier que **chaque ligne porte une réaction attendue**, et chaque réaction attendue un motif de détection. Une ligne sans réaction attendue n'a rien à faire dans un chronogramme.
- Vérifier que les lignes qui comptent portent un texte de relance : c'est lui qui évite le constat d'échec.
- Convoquer les joueurs, l'animateur d'appoint et les observateurs. Un acteur qui n'a jamais joué vient en observateur.

2. À J-1 — le poste

- d-IA v1.11.11 démarre, Ollama répond, les trois modèles sont chargés.
- Le dossier `plugins_dia\` contient les quatre fichiers :
`meteo_3x30.py` · `meteo_3x30_collecte.py` · `chronogramme.py` · `chronogramme_helios_noir_26.csv`
- Le relevé météo de Nangeville est frais. *Depuis le plugin météo v2.2, un relevé pris à un autre point que celui du site est refusé et signalé : si le message apparaît, lancer le collecteur, il se corrige tout seul.*
- Essai à blanc d'une dizaine de tours, puis **relancer d-IA** — le chronogramme reprend alors à sa première ligne.

Ce qui se prépare et ne s'improvise pas

Le chronogramme est le seul document qui fasse la différence entre un exercice et une conversation. Tout le reste de cette fiche est de la mise en œuvre ; celui-là est du montage, et il se fait à froid, en équipe.

3. À H-15 — armement du poste

Dans cet ordre. Chaque étape se vérifie, aucune ne se suppose.

- 1  **Preset de sujet ▼** →  **Importer un preset...** → formation_helios_noir_26_311m (ou ..._operateur si un stagiaire tient le PCO).
- 2  **Plugins E/S ▼** → cocher **Activer les plugins et variables de situation**.
- 3  **Plugins E/S ▼** →  **Recharger les plugins**.
- 4  **Plugins E/S ▼** →  **Actions demandées par les LLM** → « **Ne rien exécuter (exercice fictif)** ».
Le preset l'impose, mais on le lit à l'écran. C'est une convention d'exercice, pas un réglage de confort.
- 5  **Plugins E/S ▼** →  **Variables de session...** → écrire une ligne :
`CHRONOGRAMME = helios noir 26`
Sans cette ligne, le chronogramme ne se charge pas et la séance se joue comme avant.
- 6  **Plugins E/S ▼** →  **Diagnostic plugins...** → contrôler trois choses :
· Meteo 3x30 v2.2 chargé · Chronogramme (DIRANIM) v1.0 chargé
· la variable TEMPERATURE_C porte un nombre
- 7 Si TEMPERATURE_C manque, lancer le collecteur puis recharger les plugins :
`python meteo_3x30_collecte.py --site nangeville`

Point d'arrêt

Si le mode d'actions n'est pas sur « **Ne rien exécuter** », on ne démarre pas. Un COD fictif placé en mode automatique peut, en formulant une consigne parfaitement normale pour son scénario, actionner du matériel réel.

4. DEBEX

- Si un stagiaire tient le PCO : lui lire les **conventions d'exercice** avant de démarrer (elles sont en fin du sujet du preset).
- Noter l'heure réelle du DEBEX sur la main courante papier.
- Cliquer ► **Démarrer**.
- Contrôler le premier tour : la **mise en ambiance** part d'elle-même, HEURE_JEU affiche 11/07 13h45 (H-15), et la température est un nombre — pas {TEMPERATURE_C}.

À partir d'ici, le chronogramme déroule seul. Le DIRANIM regarde et n'intervient que pour les trois raisons de la page suivante.

5. Pendant — le pupitre du DIRANIM

Situation	Commande	Effet
Le jeu traîne, les joueurs tournent en rond	DIRANIM_AVANCE = 1	Pousse l'inject suivant sans attendre l'heure. Changer la valeur à chaque fois : 1, puis 2, puis 3.
Le jeu va plus vite que le chronogramme	DIRANIM_RESERVE = 2	Injecte l'incident de réserve n° 2 (liste ci-dessous).
Il faut reprendre la main, expliquer, souffler	DIRANIM_PAUSE = oui	Fige l'horloge de jeu. Effacer la ligne pour repartir.
La cadence ne colle pas au rythme des joueurs	MINUTES_PAR_TOUR = 10	Change le pas de l'horloge (5 minutes par défaut).
Il faut arrêter avant la fin du chronogramme	DIRANIM_FINEX = oui	Prononce le FINEX et affiche le bilan de pointage.

Les incidents de réserve

N°	Émetteur	Incident
1	ANIBAS — le maire	Le maire de Nangeville, très mécontent, invective le COD sur le délai du carburant.
2	ANIBAS — hôpital de jour	Quatre patients en attente d'évacuation, groupe électrogène en défaut.
3	ANIBAS — le PCO	Départ de feu sur végétation desséchée à deux kilomètres du PCO.
4	ANIHAUT — le COGIC	Le COGIC demande un point de situation national sous trente minutes.
5	DIRANIM	L'opérateur du PCO doit être relevé, aucun remplaçant avant six heures.

Ce qu'il faut surveiller dans le fil

Ce que vous voyez	Ce que vous faites
Une réaction attendue ne vient pas	Rien. Le plugin relance de lui-même au bout de quatre tours, par un autre vecteur. Ne jamais le reprocher en débriefing.
Un joueur cite une valeur météo qui n'est pas dans les données de situation	Le rappeler à l'ordre par radio, au titre de la discipline de trafic. Ne pas corriger hors jeu.
Les joueurs demandent des renforts et considèrent le problème réglé	C'est l'écueil des « joueurs trop imaginatifs ». Sortir l'incident de réserve n° 1 ou n° 4.
Un message est coupé en plein milieu	Le fil affiche le diagnostic. Si c'est num_ctx, monter à 16384 — le preset le fait déjà.
{TEMPERATURE_C}	Le relevé météo manque : lancer le collecteur, l'inject suivant sera correct.
L'avertissement « récepteur jamais entendu »	Un destinataire du chronogramme ne prend pas la parole. Vérifier la colonne receptrice du CSV.

6. FINEX

Le *FINEX* tombe de lui-même quand le chronogramme est épuisé et qu'aucune relance ne reste possible. Sinon, le prononcer.

- ___ Le fil affiche le bilan : FINEX - 9 inject(s), 6 réaction(s) obtenue(s) sur 9 pointable(s), 2 relance(s).
- ___ Le noter, il ouvre le débriefing.
- ___  Exporter la conversation ▼ → Markdown (.md, lisible) — c'est la **main courante** de l'exercice.
- ___ Récupérer la grille de pointage : logs\retex_chronogramme_AAAAMMJJ.csv.

7. RETEX à chaud — 15 minutes, sur deux documents

Le CSV de pointage porte, pour chaque ligne du chronogramme, la réaction attendue et son pointage. C'est lui qui structure le débriefing — et il n'existait pas avant.

On regarde	On demande
Les réactions attendues non obtenues	Qu'est-ce qui a manqué pour que le message soit compris ? Le vecteur ? La formulation ? La charge du moment ?
Les relances déclenchées	Chacune signale un message passé inaperçu. Combien, et à quel moment de la séance ?
La cohérence des horodatages	Les messages portent-ils l'heure de jeu, ou l'heure réelle ?
Les accusés de réception	Tout message reçu a-t-il été accusé ? Les points de situation ont-ils été réclamés quand ils tardaient ?
Les demandes de moyens	Étaient-elles chiffrées ? Hiérarchisées ? Les mesures différées ont-elles été prévues à côté des immédiates ?
La rubrique « évolution possible »	A-t-elle été renseignée, ou le point de situation s'est-il arrêté au constat ?

La règle du débriefing

Un exercice ne doit pas aboutir à un constat d'échec. Ses vertus pédagogiques sont de faire prendre conscience aux joueurs des réactions attendues de leur part — pas d'énumérer les erreurs commises.

Les exercices n'ont pas pour vocation de sanctionner ou de contrôler, mais d'élever le niveau de compétence de ceux qui s'entraînent.

Guide DSC 2011, § 3.1.1 et conclusion

8. Dépannage

Symptôme	Cause et remède
Aucun inject ne part, jamais	La variable CHRONOGRAMME manque, ou son nom ne correspond à aucun fichier. Le diagnostic plugins affiche le chemin cherché.
Les accolades {TEMPERATURE_C} s'affichent telles quelles	Le plugin météo n'a pas de relevé. Lancer meteo_3x30_collecte.py --site nangeville, puis recharger.
Les injects partent tous au même joueur	La colonne receptrer du CSV. LLM1 = COD, LLM2 = opérateur, TOUS = les deux.
Le FINEX tombe trop tôt	Le chronogramme est épuisé. Ajouter des lignes, ou allonger la cadence avec MINUTES_PAR_TOUR.
Le FINEX ne tombe jamais	Une relance reste possible sur une ligne dont la réaction n'est pas venue. Prononcer DIRANIM_FINEX = oui.
Un modèle invente un événement qui n'est pas dans le fil	Vérifier que le preset chargé est bien la v2.0 : le persona doit contenir « Quand INJECT est absent, tu n'as rien reçu de nouveau ».
Un modèle annonce ce qui va se passer	Divulgarion. Vérifier que le sujet chargé est bien la mise en ambiance, et non l'ancien scénario complet.
Le plugin se plaint à chaque tour	Il ne le fait qu'une fois par fichier. Si l'avertissement revient, c'est que le CSV est réécrit à chaque tour.

— Fiche réflexe HÉLIOS NOIR 26, version 1.1 du 14 septembre 2026 — ADRASEC 77, F1GBD / F4JHW —

Département de la Vannerie, commune de Nangeville, personnages et indicatifs : tout est fictif.