

POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	EMPRESA:
INSPEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS NAS ÁREAS COMUNS	
Profissional Responsável:	Data:

1. DEFINIÇÃO

Procedimento que estabelece as etapas para a inspeção periódica, detecção de lâmpadas queimadas ou com mau funcionamento e sua respectiva substituição, garantindo iluminação adequada e segurança nas áreas comuns do condomínio.

2. OBJETIVO

- Garantir iluminação eficiente nas áreas comuns, proporcionando segurança aos moradores e visitantes.
- Prevenir acidentes causados por iluminação insuficiente.
- Manter a conservação e estética das áreas do condomínio.
- Assegurar o funcionamento contínuo das instalações elétricas.

3. EXECUTANTES

- Zelador ou encarregado de manutenção do condomínio.
- Funcionário de empresa terceirizada especializada em elétrica, quando necessário.
- Síndico, na função de supervisão e autorização.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Lâmpadas de reposição compatíveis (LED, fluorescentes, etc.).
- Chave de fenda e alicates apropriados.
- Escada ou andaime portátil (conforme altura da luminária).
- Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): luvas isolantes, capacete, óculos de proteção e calçado antiderrapante.
- Multímetro ou detector de tensão.
- Fita isolante.
- Relatório ou check-list de inspeção.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Inspeção

1. **Planejar a inspeção periódica**, conforme cronograma definido (sugere-se semanal ou quinzenal).
2. **Realizar a inspeção visual** das áreas comuns, como corredores, escadas, portaria, garagem e áreas de lazer, verificando o funcionamento das luminárias.
3. **Registrar as luminárias defeituosas** no relatório de manutenção, indicando localização exata.
4. Avaliar necessidade de substituição ou ajustes (por exemplo, mau contato).

5.2. Substituição

1. **Isolar a área**, sinalizando o local com fita ou placas de advertência.
2. **Desligar a energia elétrica** do circuito correspondente, sempre que possível, para garantir a

segurança.

3. Utilizando **EPIs adequados**, posicionar a escada de maneira estável e segura.
 4. **Remover a lâmpada defeituosa** com cuidado, verificando se há necessidade de limpeza da luminária ou troca de reator.
 5. **Instalar a nova lâmpada**, assegurando o correto encaixe e fixação.
 6. **Ligar novamente o circuito elétrico** e realizar teste de funcionamento.
 7. **Descartar a lâmpada queimada** conforme normas ambientais de descarte de resíduos eletrônicos.
-

5.3. Finalização

1. Atualizar o **relatório de manutenção**, registrando data, horário, local, tipo de lâmpada substituída e responsável pela execução.
 2. Comunicar ao síndico a conclusão do serviço e eventuais necessidades de manutenção elétrica complementar.
-

6. OBSERVAÇÕES

- Priorizar o uso de lâmpadas de LED, que possuem maior durabilidade e eficiência energética.
 - Evitar realizar substituições durante períodos de grande circulação de pessoas.
 - Caso o ponto de iluminação apresente falhas persistentes, solicitar avaliação de profissional eletricista habilitado.
 - Manter estoque de lâmpadas padronizadas para reposição rápida.
 - Seguir as normas de segurança do trabalho, especialmente a **NR-10** (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade).
-

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Norma Regulamentadora NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade:

<https://www.gov.br/pt-br/servicos/nr-10-seguranca-em-instalacoes-e-servicos-em-eletricidade>

ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão:

<https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=32756>

SindicoNet – Como fazer a manutenção da iluminação do condomínio:

<https://www.sindiconet.com.br/informese/como-fazer-a-manutencao-da-iluminacao-do-condominio>

Manual de Boas Práticas em Manutenção Predial – CBIC:

<https://cbic.org.br/publicacoes/manual-de-boas-praticas-em-manutencao-predial>