LEMBAR KERJA MURID (LKM)

Gambar Teknik Manufaktur (Autodesk Inventor)

SIKLUS 1 (Pertemuan 1: Place Component & Grounded Component)

Nama Murid: _____	No. Absen: _____	Kelas: _____	Tanggal: _____

A. INFORMASI PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran	Murid dapat menempatkan seluruh 8 komponen Tool Post pada Assembly Environment (.iam) dan menetapkan Grounded Component dengan benar.
Alat & Bahan	Komputer/laptop dengan Autodesk Inventor 2022, file .ipt 8 komponen Tool Post, PDF referensi Tool Post 3 lembar
Perhatian	Simpan file .iam setiap 10 menit sekali! Nama file: Tool_Post_[NamaKamu].iam

B. LANGKAH KERJA

Ikuti langkah-langkah berikut dengan teliti. Tempel screenshot di kolom kanan setiap selesai 1 langkah penting.

No.	Langkah Kerja	Hasil / Screenshot
1	Buka Autodesk Inventor 2022. Klik New → pilih Standard (mm).iam → klik Create.	*[Tempel screenshot / gambar di sini]*
2	Klik File → Save As → beri nama: Tool_Post_[NamaKamu].iam → pilih folder di Desktop.	*[Tempel screenshot / gambar di sini]*
3	Klik Place Component (ikon kotak biru) atau tekan shortcut P. Pilih file Tool_Holder.ipt → klik di area kerja → tekan Esc untuk berhenti menempatkan.	*[Tempel screenshot / gambar di sini]*
4	Di Browser Panel (kiri layar), klik kanan pada "Tool_Holder:1" → pilih Grounded. Perhatikan muncul tanda jepitan (pin) 📌 di sebelah nama komponen.	*[Tempel screenshot / gambar di sini]*
5	Tempatkan sisa 7 komponen satu per satu menggunakan Place Component: • Base_Plate.ipt • Stud.ipt • Clamping_Nut.ipt • Handle.ipt • Knob.ipt	*[Tempel screenshot / gambar di sini]*

	• Set_Screw.ipt (tempatkan 8 kali) • Grub_Screw.ipt (tempatkan 4 kali)	
6	Verifikasi: Buka Browser Panel → pastikan semua komponen terdaftar sesuai PDF referensi. Hitung total: minimal 24 komponen.	*[Tempel screenshot / gambar di sini]*
7	Simpan file .iam. Buka File → Save (Ctrl+S). Upload screenshot Browser Panel ke Google Classroom folder "Pertemuan 1".	*[Tempel screenshot / gambar di sini]*

C. SELF-ASSESSMENT — CENTANG YANG SUDAH KAMU LAKUKAN

No.	Indikator Ketercapaian	✓ / ✗
1	File .iam baru berhasil dibuat dan disimpan dengan nama yang benar	
2	Tool Holder berhasil ditempatkan sebagai komponen pertama	
3	Grounded Component sudah diterapkan pada Tool Holder (ada tanda pin di Browser)	
4	Base Plate berhasil ditempatkan	
5	Stud berhasil ditempatkan	
6	Clamping Nut berhasil ditempatkan	
7	Handle berhasil ditempatkan	
8	Knob berhasil ditempatkan	
9	8× Set Screw berhasil ditempatkan	
10	4× Grub Screw berhasil ditempatkan	
11	Total komponen di Browser Panel = 24 (sudah diverifikasi)	
12	Screenshot Browser Panel sudah di-upload ke Google Classroom	

D. PERTANYAAN REFLEKSI

Pertanyaan Refleksi	Jawaban Kamu
1. Mengapa Tool Holder harus dijadikan Grounded Component, bukan komponen lain seperti Stud atau Base Plate?	
2. Apa yang terjadi jika TIDAK ada komponen yang di-Grounded sebelum constraint diterapkan?	
3. Saat kamu menempatkan Set Screw sebanyak 8 kali, apakah posisinya langsung benar? Jelaskan apa yang kamu amati!	

E. CATATAN / KENDALA YANG DIHADAPI

Tuliskan kendala atau pertanyaan yang muncul selama praktik: