

ISO 22716

Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) Produits Cosmétiques

Référence	Édition	Statut	Domaine
ISO 22716:2007	Première — 2007-11-15	En vigueur	Cosmétiques

Ce document présente une synthèse structurée de la norme internationale ISO 22716 relative aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) des produits cosmétiques. Il couvre l'ensemble des exigences applicables aux fabricants, sous-traitants et donneurs d'ordre du secteur cosmétique.



TABLE DES MATIÈRES

1	Domaine d'application	3
2	Termes et définitions	3
3	Personnel	4
3.1	Direction et organisation	4
3.2	Hygiène du personnel	4
3.3	Formation	5
4	Locaux	5
4.1	Conception et construction	5
4.2	Entretien et nettoyage	6
5	Équipements	6
5.1	Conception et installation	6
5.2	Maintenance et nettoyage	7
6	Matières premières et articles de conditionnement	7
6.1	Réception et contrôle	7
6.2	Stockage	8
7	Production	8
7.1	Opérations de fabrication	8
7.2	Contrôle en cours de fabrication	9
8	Produits finis	9
9	Contrôle de la qualité	10
10	Sous-traitance	10
11	Réclamations et rappels	11
12	Audits internes	11
13	Documentation	12

1 DOMAINE D'APPLICATION

La norme ISO 22716:2007 fournit des lignes directrices pour la production, le contrôle, le stockage et l'expédition des produits cosmétiques. Elle ne couvre pas les aspects relatifs à la santé et à la sécurité des travailleurs, ni les aspects réglementaires et environnementaux.

L'ISO 22716 s'applique à l'ensemble de la filière cosmétique et concerne :

- Les fabricants de produits cosmétiques finis
- Les fabricants d'ingrédients et de matières premières cosmétiques
- Les sous-traitants intervenant dans la production ou le contrôle
- Les donneurs d'ordre faisant appel à des façonniers
- Les distributeurs qui conditionnent ou reconditionnent des produits

Les produits cosmétiques concernés incluent : les crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la peau ; les masques de beauté ; les fonds de teint ; les poudres pour maquillage ; les produits de soins pour les lèvres ; les dentifrices et produits d'hygiène buccale ; les produits capillaires (shampooings, colorations, laques) ; les produits de rasage ; les parfums et eaux de toilette ; ainsi que les produits solaires et autobronzants.

2 TERMES ET DÉFINITIONS

Terme	Définition
BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication)	Ensemble des mesures prises pour s'assurer que les produits sont fabriqués et contrôlés de façon cohérente selon des normes de qualité adaptées à leur utilisation prévue.
Lot	Quantité définie d'une matière première ou d'un produit fini fabriquée en une seule opération ou en une série d'opérations, homogène et traçable.
Numéro de lot	Combinaison distinctive de chiffres et/ou de lettres qui identifie de façon spécifique un lot et permet la traçabilité de sa fabrication et de ses contrôles.
Quarantaine	Statut de matières ou de produits isolés physiquement ou par d'autres moyens efficaces dans l'attente d'une décision quant à leur approbation, rejet ou retraitement.
Validation	Établissement de la preuve, conformément aux principes des BPF, qu'une procédure, un procédé, un équipement ou une méthode conduit effectivement aux résultats attendus.
Déviation	Tout écart par rapport aux spécifications, aux procédures ou aux instructions établies constaté pendant ou après la fabrication.
Sous-traitant	Toute entreprise extérieure réalisant une ou plusieurs activités de fabrication ou de contrôle pour le compte d'un donneur d'ordre, en vertu d'un contrat.

3

PERSONNEL

3.1 Direction et organisation

La direction doit définir clairement les responsabilités de chaque personne impliquée dans la fabrication des produits cosmétiques. Un organigramme doit être établi et maintenu à jour. Les postes clés incluent notamment le Responsable de Production et le Responsable Qualité, qui doivent être des personnes distinctes.

Exigence	Statut
Organigramme documenté et à jour	Obligatoire
Désignation d'un Responsable Qualité	Obligatoire
Séparation des fonctions Production/Qualité	Obligatoire
Revue de direction périodique	Recommandé
Plan de succession pour postes clés	Recommandé

3.2 Hygiène du personnel

Des procédures d'hygiène documentées doivent être établies et appliquées à l'ensemble du personnel accédant aux zones de production. Ces procédures doivent couvrir l'état de santé, les tenues vestimentaires, le lavage des mains, l'interdiction de manger, boire ou fumer dans les zones de production, et le comportement à adopter en cas de maladie.

- Port obligatoire de tenues propres adaptées au secteur (combinaisons, gants, masques, coiffes)
- Lavage et désinfection des mains selon procédure définie avant accès aux zones de fabrication
- Déclaration obligatoire de toute maladie cutanée, infectieuse ou contagieuse à la hiérarchie
- Absence de bijoux, montres et autres accessoires susceptibles de contaminer les produits
- Formation à l'hygiène dès l'intégration et rappels réguliers documentés
- Visites médicales périodiques pour le personnel en contact direct avec les produits

3.3 Formation

Tout le personnel doit recevoir une formation initiale et continue adaptée aux tâches qu'il effectue. La formation doit couvrir les principes des BPF, les procédures internes, l'hygiène et la sécurité. L'efficacité des formations doit être évaluée et documentée.

Exigence	Statut
Programme de formation documenté par poste	Obligatoire
Enregistrement des formations suivies par employé	Obligatoire
Évaluation de l'efficacité des formations	Obligatoire
Formation aux BPF pour tout nouveau personnel	Obligatoire

Exigence	Statut
Formation aux situations d'urgence et de crise	Recommandé
Habilitation formelle avant travail autonome	Recommandé

4

LOCAUX

4.1 Conception et construction

Les locaux doivent être conçus, construits, adaptés et maintenus de façon à convenir aux opérations à y réaliser. Leur agencement doit permettre un flux logique des matières et des personnes afin de minimiser les risques de contamination croisée. Les zones de production doivent être séparées physiquement des zones de stockage, des laboratoires de contrôle et des zones administratives.

Zone	Fonction	Exigences principales
Zone de réception	Réception et vérification des matières entrantes	Quai couvert, zone de quarantaine identifiée
Zone de stockage MP	Conservation des matières premières	T° et HR contrôlées, éclairage adapté, FIFO
Zone de fabrication	Production des produits cosmétiques	Surfaces lisses, lavables, résistantes, drainage
Zone de conditionnement	Remplissage et emballage	Séparation des lignes, contrôle de ligne
Zone de quarantaine PF	Attente libération produits finis	Accès restreint, clairement identifiée
Laboratoire CQ	Contrôles physico-chimiques et microbiologiques	Séparé de la production, équipé et calibré

4.2 Entretien et nettoyage

Un programme d'entretien et de nettoyage des locaux doit être établi et respecté. Il doit préciser la fréquence, les méthodes, les produits utilisés et les responsabilités. Les enregistrements de nettoyage doivent être conservés. La désinfection doit faire l'objet d'une rotation des agents afin d'éviter le développement de résistances microbiennes.

- Fréquences de nettoyage définies selon les zones et le niveau de risque
- Validation des procédures de nettoyage pour les surfaces en contact avec le produit
- Rotation planifiée des désinfectants pour prévenir les résistances
- Contrôles microbiologiques environnementaux périodiques documentés
- Gestion et élimination des déchets selon réglementation en vigueur

5

ÉQUIPEMENTS

5.1 Conception et installation

Les équipements doivent être adaptés à leur usage, faciles à nettoyer et à désinfecter. Ils doivent être construits dans des matériaux compatibles avec les produits fabriqués et ne doivent pas constituer une source de contamination. Un registre des équipements doit être maintenu et chaque équipement doit être clairement identifié.

Exigence	Statut
Registre des équipements avec identification unique	Obligatoire
Matériaux inertes en contact avec le produit (inox 316L, PTFE...)	Obligatoire
Qualification à l'installation (IQ) et opérationnelle (OQ)	Obligatoire
Absence de lubrifiants alimentaires près des produits	Recommandé
Conception permettant un nettoyage aisé (CIP/SIP si applicable)	Recommandé

5.2 Maintenance et nettoyage

Un programme de maintenance préventive doit être établi pour tous les équipements critiques. Les interventions de maintenance et de nettoyage doivent être enregistrées. Les équipements de mesure doivent être étalonnés selon un planning défini, avec traçabilité des étalonnages et des écarts détectés.

- Planning de maintenance préventive documenté et respecté
- Enregistrement de chaque intervention corrective ou préventive
- Étalonnage périodique de tous les instruments de mesure critiques
- Étiquetage du statut de chaque équipement (propre/sale, en maintenance)
- Procédure de déviation en cas d'équipement défaillant pendant production

6

MATIÈRES PREMIÈRES ET ARTICLES DE CONDITIONNEMENT

6.1 Réception et contrôle

Toutes les matières entrantes (matières premières, articles de conditionnement primaire et secondaire) doivent être reçues selon une procédure formalisée. Chaque livraison doit être vérifiée visuellement et documentée. Les matières doivent être placées en quarantaine jusqu'à leur libération par le contrôle qualité.

Étape	Action	Responsable	Documentation
1 — Réception	Vérification de la conformité du bon de livraison et de l'état des emballages	Responsable réception	Bon de réception signé
2 — Quarantaine	Mise en quarantaine physique avec étiquetage	Magasin	Étiquette quarantaine
3 — Prélèvement	Échantillonnage selon plan statistique (ex: CQcine carrée de n+1)	CQ	Fiche de prélèvement
4 — Analyse	Contrôles physico-chimiques et microbiologiques selon spécification	Labo	Bulletin d'analyse
5 — Décision	Libération (conforme) ou refus (non conforme) et stockage	Responsable CQ	Décision de libération

6.2 Stockage

Les conditions de stockage doivent être adaptées à la nature des matières : température, humidité relative, protection de la lumière. La règle du FEFO (First Expired, First Out) ou FIFO (First In, First Out) doit être appliquée. Les matières incompatibles doivent être stockées séparément. Les matières refusées doivent être clairement identifiées et isolées dans une zone dédiée.

7

PRODUCTION

7.1 Opérations de fabrication

Chaque opération de fabrication doit être réalisée conformément à des instructions documentées (formules maîtresses, instructions de fabrication). Avant chaque fabrication, une vérification du vide de ligne doit être effectuée pour s'assurer de l'absence de toute matière, document ou équipement provenant d'une fabrication précédente. Toutes les opérations doivent être enregistrées en temps réel dans le dossier de lot.

DOSSIER DE LOT : Chaque lot fabriqué doit faire l'objet d'un dossier de lot complet incluant : identification du lot, date de fabrication, numéros de lot des matières premières utilisées, résultats des contrôles en cours, signatures des opérateurs et du superviseur, et tout écart observé avec les actions correctives associées.

- Vérification du vide de ligne documentée avant chaque démarrage
- Pesée des matières premières avec double vérification indépendante
- Respect scrupuleux de l'ordre d'incorporation des matières selon la formule
- Surveillance des paramètres critiques (T°, vitesse, pH, viscosité) en cours de fabrication
- Identification permanente des cuves et équipements en cours d'utilisation
- Gestion des rendements et réconciliation des matières en fin de lot

7.2 Contrôle en cours de fabrication

Des contrôles en cours de fabrication (IPC - In-Process Controls) doivent être définis pour chaque produit et chaque étape critique. Les résultats doivent être enregistrés. En cas de résultat hors spécification, une procédure de gestion des déviations doit être appliquée avant toute poursuite de la fabrication.

Exigence	Statut
Définition des IPC par produit dans les instructions de fabrication	Obligatoire
Enregistrement de chaque IPC dans le dossier de lot	Obligatoire
Procédure de gestion des déviations documentée	Obligatoire
Limites d'alerte et d'action définies pour chaque paramètre	Recommandé
Analyse des tendances des résultats IPC	Recommandé

8 PRODUITS FINIS

Les produits finis doivent être maintenus en quarantaine jusqu'à leur libération par le Responsable Qualité. La libération est basée sur la revue complète du dossier de lot et des résultats d'analyse. Les produits doivent être stockés dans des conditions appropriées et distribués selon le principe FEFO.

Exigence	Statut
Libération formelle par le Responsable Qualité avant distribution	Obligatoire
Revue complète du dossier de lot avant libération	Obligatoire
Spécifications produit fini documentées (physiques, chimiques, microbiologiques)	Obligatoire
Conservation d'échantillons de référence par lot (durée DLU + 1 an minimum)	Obligatoire
Étude de stabilité pour définir la durée de vie du produit	Obligatoire
Gestion documentée des produits non conformes	Obligatoire

9 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

Le département Contrôle Qualité doit être indépendant de la production. Il est responsable de l'approbation ou du refus des matières premières, articles de conditionnement et produits finis, ainsi que de la validation des méthodes analytiques et de la supervision des études de stabilité.

Activité CQ	Fréquence	Documentation requise
Contrôle des matières premières	À chaque réception	Bulletin d'analyse, rapport de conformité
Contrôles IPC	Selon plan par produit	Enregistrement dans dossier de lot
Contrôle des produits finis	À chaque lot	Bulletin d'analyse, décision de lot
Contrôle microbiologique env.	Selon plan (mensuel minimum)	Rapport de monitoring
Étalonnage des instruments	Selon plan (annuel minimum)	Certificat d'étalonnage
Revue des données de stabilité	Aux jalons définis	Rapport de stabilité
Validation des méthodes	Lors de création/modification	Rapport de validation

10 SOUS-TRAITANCE

Toute opération de fabrication ou de contrôle confiée à un tiers doit faire l'objet d'un contrat écrit définissant clairement les responsabilités de chaque partie. Le donneur d'ordre reste responsable de la qualité du produit fini et doit s'assurer que le sous-traitant respecte les BPF et dispose des compétences requises.

Exigence	Statut
Contrat écrit définissant les responsabilités des parties	Obligatoire
Audit qualité du sous-traitant avant contractualisation	Obligatoire
Vérification du respect des BPF par le sous-traitant	Obligatoire
Accès au donneur d'ordre pour audits et inspections	Obligatoire
Qualification continue du sous-traitant (audits périodiques)	Recommandé
Revue annuelle des performances qualité du sous-traitant	Recommandé

RESPONSABILITÉ : La sous-traitance ne dégage pas le donneur d'ordre de sa responsabilité envers le consommateur. En cas de non-conformité d'un produit sous-traité, le donneur d'ordre demeure l'entité légalement responsable de la mise sur le marché.

11 RÉCLAMATIONS ET RAPPELS

Un système de traitement des réclamations clients doit être mis en place. Chaque réclamation doit être enregistrée, évaluée et faire l'objet d'une enquête. Une procédure de rappel de produit doit être documentée, testée périodiquement et permettre le rappel rapide de tout lot défectueux mis sur le marché.

- Enregistrement de toutes les réclamations avec données complètes (lot, date, nature du problème)
- Enquête systématique incluant la revue du dossier de lot concerné
- Analyse des causes racines (5M, Ishikawa) et actions correctives/préventives (CAPA)
- Procédure de rappel documentée avec contacts des autorités compétentes et des distributeurs
- Test de simulation de rappel (mock recall) au moins une fois par an
- Notification aux autorités réglementaires si risque pour la santé des consommateurs
- Analyse des tendances des réclamations pour identifier les problèmes systémiques

12 AUDITS INTERNES

Des audits internes planifiés doivent être réalisés pour s'assurer de la conformité aux BPF et à l'ISO 22716. Ils doivent être conduits par des personnes formées et indépendantes du secteur audité. Les résultats doivent être documentés et les actions correctives mises en œuvre et vérifiées dans des délais définis.

Phase	Activité	Livrable
Planification	Programme annuel d'audits couvrant toutes les activités BPF	Plan BPF Audit annuel
Préparation	Liste de vérification, revue des précédents audits et CAPA	Checklist d'audit CAPA
Réalisation	Observation des pratiques, interviews, revue documentaire	Notes d'audit
Rapport	Rédaction du rapport avec constats classifiés (critique constructive)	Rapport d'audit signé
CAPA	Définition des actions correctives avec responsables	Plan CAPA
Suivi	Vérification de la mise en œuvre et de l'efficacité des CAPA	CAPA des CAPA

13 DOCUMENTATION

Un système documentaire robuste est le fondement des BPF. La documentation doit garantir la traçabilité complète de toutes les opérations, de la réception des matières premières à la libération et la distribution des produits finis. Les documents doivent être lisibles, datés, signés et conservés pendant une durée minimale de trois ans après la date de péremption du produit, ou selon les exigences réglementaires locales.

PRINCIPE DE BASE : En BPF, une opération non documentée est une opération non réalisée. Toute modification d'un document doit être effectuée via une procédure de contrôle des changements. Les versions obsolètes doivent être retirées de la circulation et archivées.

Type de document	Exemples	Durée de conservation
Procédures (SOP)	SOP nettoyage, SOP fabrication, SOP CQ	Version en cours + 3 ans
Spécifications	Spéc. MP, AC, PF, méthodes analytiques	Version en cours + 3 ans après DLU
Dossiers de lot	Formule maîtresse, instructions, enregistrements	3 ans minimum après DLU
Enregistrements CQ	Bulletins d'analyse, certificats étalonnage	3 ans minimum après DLU
Enregistrements formation	Fiches de formation, habilitations	Durée de présence + 3 ans
Rapports d'audit	Audits internes, audits fournisseurs	5 ans minimum
Réclamations et rappels	Dossiers réclamations, rapports d'enquête	5 ans minimum



SYNTHÈSE ET POINTS CLÉS DE L'ISO 22716

La mise en œuvre de l'ISO 22716 repose sur une approche systémique et documentée de la qualité. Les éléments fondamentaux d'un système BPF conforme sont résumés ci-dessous :

Pilier BPF	Exigence centrale	Indicateur de conformité
Personnel	Compétence et hygiène	Taux de formation > 95 %
Locaux	Conception et entretien adaptés	Zéro contamination croisée
Équipements	Qualification et maintenance	Disponibilité > 98 %
Matières	Contrôle à réception et stockage	Zéro libération non conforme
Production	Instructions et traçabilité	Dossier de lot 100 % complet
Contrôle qualité	Indépendance et rigueur	OOS taux < seuil défini
Documentation	Traçabilité et maîtrise	Aucun document obsolète en usage
Audits	Amélioration continue	CAPA closes dans les délais > 90 %

Ce document est une synthèse à des fins de référence. Pour toute application réglementaire ou certification, il convient de se référer au texte officiel de la norme ISO 22716:2007 disponible auprès de l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO) ou de votre organisme national de normalisation.