Contents

Informations de base -----


Informazioni di base -----

Thanks for supporting EasyAcc Soundcup-L. Please Basic Information ----read the manual carefully before use, and keep it for Allgemeine Informationen ----- 7 reference in the future.

Package Contents

Wireless Speaker Micro USB cable 3.5mm auxiliary cable

User manual



> Basic Information

- ① Power / Play / Pause / Answer / Reject button
- 3 Volume up / Volume down
- Previous track / Next track button Bluetooth / Charge indicator
- 6 Microphone
- 7 Mode indicator
- 8 Micro USB charging port Audio input

> Product Features

Technical Specifications

Version	BK 4.1
Power Input	DC 5V
Power Output	10W × 2
Available Range	≤ 10m / 32ft
Battery Capacity	5200mAh
Charging time	4 - 6h
Play Time	6 - 10h
Size	77.8 × 77.4 × 190.8mm / 3 × 3 × 7.5in
Weight	560g / 19.7oz

Pairing Your Speaker

1. Press the power button for 2 seconds, and the speaker will enter into pairing mode automatically with a prompt tune. Then the light turns blue and

2.Enable the Bluetooth function of your device, and search for the speaker.

3.Choose the speaker "Easyacc-Soundcup L" to connect (enter password 0000 if required). 4. When the blue light goes steady on and sounds with a beep, the speaker is successfully connected

> Functions

Note

The speaker will connect to the last paired devices automatically. And if your device loses the connection with the speaker more than 10 minutes because of interrupting or out of the available range, the speaker will turn off automatically.

Functions

Play / Pause Music Short press the 🖒 to play or pause the music.

Previous / Next Track

Slide the button to left for previous track

Volume Up / Down Turn the **O** clockwise or counterclockwise to turn up or down the volume.

Answer or End a Call

Short press the \bigcirc to answer or end the call. And press twice quickly to refuse the call.

Auxiliary Mode

When connecting with devices without Bluetooth function such as mobile phone, MP3 player, PC or laptop, please use the speaker with 3.5mm audio cable. The indicator will turn green when in auxiliary mode.

> Usage Tips

Disconnect the Current Bluetooth If your speaker is occupied by unknown Bluetooth device, press 🖒 twice quickly to disconnect the

current Bluetooth. The function is invalid when in phone call mode. Outdoor OR Indoor Mode

Press (to select the OUTDOOR or INDOOR mode, and the icon will illuminate accordingly.

Charging

Please charge the speaker before using it for the first time. Red light indicates charging status. Green light indicates charging completed. If battery is in low-power (< 10%) status, the speaker will indicate with a beep.

Usage Tips

- Turn the speaker off when not in use to save power or for storage.
- To ensure the long-term performance of the battery, please avoid using the product under high temperature (above $60\,\mathrm{C}/140\,\mathrm{F}$), and do not use the speaker when charging.
- Since Wi-Fi and Bluetooth share the same 2.4G frequency band, the Bluetooth connection may be interfered when there're several Wi-Fi signals. 5G Wi-Fi has no such interference effect.

Contact Us

• The connection may be interrupted for a short while, when position is changed or when there're obstacles between the speaker and your device.

EasyAcc provides the product with 18 months warranty since the date of purchase. The warranty does not lip improper use of the product, such as dismantling the product by yourself. The warranty also does not lip products that purchased from other unauthorized seller.

Contact Us

To get in touch with us, please send an email to support@easyacc.com. Or you can visit our official website www.easyacc.com, and our Facebook (www.facebook.com/EasyAcc.official), to get more information.

Model: Soundcup-L Manufacturer: EASYACC TECHNOLOGY
CO.,LIMITED

Manufacturer Address: UNIT 2508A 25/F BANK OF AMERICA TOWER 12 HARCOURT RDCENTRAL

> Kontaktieren Sie uns

• Da bei Wi-Fi und Bluetooth die gleiche 2.4G

Bluetooth-Verbindung gestört werden, wenn

Wi-Fi hat keinen solchen Interferenzeffekt .

und Ihrem Gerät befinden.

Kontaktieren Sie uns

Informationen zu erhalten.

Garantie

mehrere WiFi-Signale im nahen Bereich sind, 5G

• Die Verbindung kann für kurze Zeit unterbrochen

werden, wenn die Position geändert wird oder

wenn sich Hindernisse zwischen dem Lautsprecher

FasvAcc gewährt eine 18 monatige Garantie auf das

allerdings nicht einen unsachgemäßen Umgang mit dem Lautsprecher oder auch ein

Auseinanderbauen des Geräts. Die Garantie umfasst weiterhin nicht Produkte die von anderen

unauthorisierten Verkäufern erworben wurden.

Um mit uns in Kontakt zu treten, senden Sie bitte

eine E-Mail an support@easyacc.com. Oder Sie besuchen uns auf unserer offiziellen Webseite

www.easyacc.com und unsere Facebook
(www.facebook.com/EasyAcc.official), um weitere

Produkt ab dem Kaufdatum. Die Garantie umfasst

Frequenzband verwendet wird, kann die

> Notes

Hereby, EasyAcc declares that this speaker Soundcup-L is in compliance with the essential ments and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The Certificate of Conformity and the Declaration of Conformity for this product can be found on the link below and clicking the "Download".



Easy∧cc






> Allgemeine Informationen

Vielen Dank für den Kauf des EasyAcc Soundcup-L Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam vor der Nutzung des Lautsprechers und bewahren Sie sie gut auf.

Lieferinhalt

Kabelloser Lautsprecher Micro USB Kabel 3.5mm AUX Kabel Bedienungsan**l**eitung



- Ablehnen Taste
- ② Modus Schalter ③ Laut / Leise④ Vorheriger Titel / Nächster Titel-Taste⑤ Bluetooth / Lade anzeige
- Mikrofon
- 7 Modus anzeige 8 Micro USB Ladeanschluss

> Technische Daten Technische Daten

Version	BK 4.1
Leistungsaufnahme	DC 5V
Leistung	10W × 2
Empfangsbereich	≤ 10m / 32ft
Batteriekapazität	5200mAh
Ladedauer	4 - 6h
Spieldauer	6 - 10h
Маве	77.8 × 77.4 × 190.8mm / 3 × 3 × 7.5in

Sich mit dem Lautsprecher verbinden

1. Drücken Sie die Power Taste für 2 Sekunden, danach wird der Lautsprecher automatisch mit einem kurzen Ton in den Verbindungsmodus gehen. Dabei leuchtet das Gerät blau auf und anfängt zu blinken.

560g / 19.7oz

- 2.Schalten Sie die Bluetooth Funktion Ihres zu erbindenden Gerätes ein und lassen Sie es nach dem Speaker suchen.
- 3. Wählen Sie den Lautsprecher "Easyacc-Soundcu L" aus, um die Geräte zu verbinden (geben Sie, falls angefordert, das Passwort 0000 ein) 4. Wenn ein Piepton ertönt und das blaue Licht

> Specifications

durchgängig leuchtet, ist der Lautsprecher erfolgreich mit Ihrem Gerät verbunden

> Funktionen

Hinweis

Der Lautsprecher wird sich mit dem letzten verbundenen Gerät automatisch verbinden Nachdem die Verbindung beendet wurde , durch Unterbrechung oder Verlassen des Sendebereichs für länger als 10 Minuten, wird sich der Lautsprecher automatisch abschalten.

Funktionen

Wiedergabe / Pausieren der Musik Drücken Sie kurz 🖰 um Musik wiederzugeben oder auf Pause zu gehen.

Letzter / Nächster Titel Schieben Sie die 🌉 o 🎬 Taste nach links für den zuletzt gespielten Titel und nach rechts für den

Laut / Leise

Drehen Sie **O** im Uhrzeigersinn oder entgegen um die Lautstärke lauter oder leiser zu regeln.

Annehmen oder Beenden eines Anrufs Drücken Sie kurz 🖰 um einen Anruf anzunehmen ode ihn zu beenden.Drücken Sie die Taste zweimal kurz hintereinander um einen Anruf abzulehnen.

AUX Modus

Wenn Sie den Lautsprecher mit Ihrem Smartphone, MP3 Player , PC oder Laptop verbinden wollen ohne Bluetooth zu nutzen, tun Sie dies mit dem 3,5mm audio Kabel.Die Anzeige wird grün aufleuchten, wenn das Gerät in den AUX Modus geht.

Trennen Sie die aktuelle Bluetoothverbindung Wenn Ihr Lautsprecher von einem unbekannter Bluetooth-Gerät belegt ist, drücken Sie 🕁 zweimal schnell, um die aktuellen Bluetoothverbindung zu trennen. Die Funktion ist ungü**l**tig, wenn das Gerät im Telefonanruf -Modus ist.

> Tips zur Benutzung

Aussen oder Innen Modus Drücken Sie (e) um den Außen- oder Innen-Modus zu wählen, das Symbol wird entsprechend aufleuchten.

Bitte laden Sie den Lautsprecher vollständig bevor Sie ihn das erste Mal benutzen. Das rote Licht zeigt an, dass Ihr Gerät geladen wird. Mit einem grünen Licht signalisiert der Lautsprecher, dass er vollständig geladen ist. Wenn die Batteriestatus unter 10 % liegt wird der Lautsprecher dies mit einem Piepton

Tips zur Benutzung

Laden des Lautsprechers

• Schalten Sie den Lautsprecher aus, wenn er nicht benutzt wird um Energie zu sparen und ihn sicher aufbewahren zu könner

• Um die langfristige Leistungsfähigkeit der Batterie zu gewährleisten, vermeiden Sie bitte das Produkt bei hohen Temperaturen (über 60 °C / 140 °F) zu verwenden und den Lautsprecher während des Ladens zu nutzen.

> Contactez-nous

EasyAcc fournit 18 mois de garantie depuis la date

d'achat. Tout dommage ou dysonctionnement d'une mauvaise utilisation ou démontage causé

sont pas inclus par la garantie. Pour les produits

de service de garantie.

achetés chez non-autorisé, nous ne fournissons pas

> Kontaktieren Sie uns

Hersteller: EASYACC TECHNOLOGY CO.,LIMITED

Hersteller Adresse: UNIT 2508A 25/F BANK OF AMERICA TOWER 12 HARCOURT RDCENTRAL HONG KONG

Hiermit erklärt EasvAcc, dass dieser Lautsprecher Soundcup-L in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen elevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53 / EU produziert wurde. Die Konformitätsbescheinigung und die

Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter dem unten stehenden Link und klicken Sie auf www.easyacc.com/CP/declarations-of-conformity




> Informations de base

Merci votre soutenir de EasyAcc Soundcup-L . Lisez attentivement cette notice avant utilisation, et l'enregistez pour la future utilisation.

Liste de Colisage

Haut-parleur sans fil Micro câble USB 3.5mm câble auxiliaire Mode d'emploi

Aperçu



① Bouton de Marche / de Lecture / de Pause de Réponse / de Rejet (2) Bouton de mode ③ Volume fort / faible ① Bouton de piste précédente / suivante (5) Voyant de Bluetooth / Charge ① Voyant de mode

(8) Port de micro USB

9 Entrée Audio

Specifications Techniques

DC 5V 5W × 2 Décalage Valide ≤ 10m / 32ft Puissance de Batterie 2600mAh Temps de Charge 4 - 6h Temps de Lecture 6 - 10h 77.8 × 77.4 × 190.8mm 3 × 3 × 7.5in

Jumeler votre enceinte portable

1.Appuyez sur le bouton d'alimentation en 2 secondes pour l'allumer, et l'indicateur en bleu commencera à clignoter rapidement. 2. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil, et

4.Lorsque l'indicateur en bleu clignotera avec un

bourdonnement, l'enceinte est connecté à votre

560g / 19.7oz

recherchez l'enceinte. 3.Sélectionnez l'enceinte "Easyacc-Soundcup L" pour se connecter (entrex le mot de passe 0000 si nécessaire).

> Fonctions

Remarque Le haut-parleur se connectera automatiquement au dernier appareil jumelé. Et si votre appareil déconnecte l'enceinte plus de 10 minutes par interruption ou hors de porté, l'enciente se ferme

Fonctions

Lecture / Pause de Musique Appuyez court le bouton 🖒 pour écouter ou mettre

en pause de la musique Piste Précédente / Suivante Glissez le bouton pour passer à la piste

précédente ou suivante. Tournez le O dans le sens horaire ou antihoraire pour

augmenter ou baisser le volume. Répondre ou Terminer un Appe Appuyez court sur le bouton 🖒 pour répondre ou terminer un appel. Et appuyez deux fois rapidement

pour refuser l'appel. Mode Auxiliaire

Quand vous le connectez à votre téléphone portable, lecteur MP3, PC ou ordinateur portable sans fonction Bluetooth, utilisez l'enceinte avec le 3.5 mm câble audio. L'indicateur devient vert en mode auxiliaire.

> Funzioni

L'altoparlante si connette agli ultimi dispositivi associati automaticamente. Se il dispositivo perde la connessione con l'altoparlante per più di 10 minuti a causa di interruzioni o della eccessiva distanza, l'altoparlante si spegne automaticamente.

Funzioni

Note

Play / Pausa Musica Premere brevemente il pulsante 🖰 per riprodurre o mettere in pausa la musica.

Brano precedente / successivo Far scorrere il pulsante • a sinistra per il brano precedente a destra per quello successivo. Volume Su / Giù

Ruotare il pulsante O in senso orario o antiorario per

alzare o abbassare il volume. Rispondere o terminare una chiamata SPremere brevemente il pulsante 🛈 per rispondere o terminare la chiamata. Premere due volte rapidamente per rifiutare la chiamata.

> Conseils d'utilisation

Déconnecter le Bluetooth actuel • La connexion sera peut-être influencée dans un laps de temps, quand vous changez la position ou il y a des obstacles entre l'enceinte et votre appareil. Si votre haut-parleur est occupé par le dispositif Bluetooth inconnu, appuyez 🛈 deux fois rapidement pour déconnecter le Bluetooth actuel. La fonction

est invalide en mode d'appel. Mode extérieur ou intérieur

S'il vous plaît chargez le haut-parleur avant utilisation pour la première fois. L'indicateur rouge indique l'état de charge. L'indicateur vert indique la charge terminée. Si la batterie est en faible puissance (≤10%). l'enceinte sera signalé par un bip sonore.

Scollegare il Bluetooth

effettuando una telefonata.

- Conseils d'utilisation
- Comme Wi-Fi et Bluetooth partagent la même bande de fréquence 2.4G, la connexion de Bluetooth peut être perturbée lorsqu'il y a plusieurs signaux Wi-Fi. 5G Wi-Fi n'a pas cet effet d'interférence.

d'utiliser le haut-parleur en cours de la charge.

support@easvacc.com. Vous pouvez également

notre Facebook Officielle (www.facebook.com/EasyAcc.official) pour plus d'informations.

Modèle: Soundoup-L Fabricant: EASYACC TECHNOLOGY CO.,LIMITED Adresse du Fabricant: UNIT 2508A 25/F BANK OF AMERICA TOWER 12 HARCOURT RDCENTRAL

> Notes

directive 2014/53/EU.

Par la présente, EsayAcc déclare que l'enceinte Soundcup-L est en conformité avec les exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la

Le certificat de confirmité et la Déclaration de

sur le lien ci-dessous et cliquez sur le "Télécharger



Informazioni di base

Grazie per aver scelto EasyAcc Soundcup-L. Si prega di leggere il manuale attentamente prima dell'uso e conservarlo per riferimento in futuro.

Cavo ausiliario da 3,5 mm Manuale utente

Altoparlante Wireless

⑨ Ingresso audio

Cavo micro USB



① Accensione / Play / Pausa / Rispondi / Rifiuta ② Pulsante selezione della modalità 🗓 Volume su / Volume giù 4 Pulsante Brano precedente / Brano successivo ⑤ Indicatore Bluetooth / di carica ⑥ Microfono 7 Indicatore modalità

Contenuto della confezione



® Porta di ricarica micro USB

> Specifiche Tecniche

Specifiche Tecniche

appareil avec succès.

BK 4.1 Versione Ingresso alimentazione DC 5V Potenza di uscita $5W \times 2$ Gamma Disponibile $\leq 10 \text{m} / 32 \text{ft}$ Capacità della batteria 2600mAh Tempo di carica 4 - 6h Tempo di uti**l**izzo 77.8 × 77.4 × 190.8mm Formato 3 × 3 × 7.5in

Come abbinare l'altoparlante

dispositivo.

1. Premere il pulsante di accensione per 2 secondi, l'altoparlante entrerà in modalità di abbinamento automatico con un suono particolare. Poi la luce diventa blu e lampeggia rapidamente. 2.Attivare la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo, e cercare l'altoparlante. 3.Scegliere l'altoparlante "Easyacc Soundcup-L'

acustico, l'altoparlante è collegato correttamente al

per connettersi, (inserire la password 0000 se 4.Quando la luce blu si ferma e si sente un segnale

560g / 19.7oz

Modalità ausiliaria Quando si vuole collegare l'altoparlante senza utilizzare il Bluetooth con telefono, lettore MP3, PC o laptop, è possibile farlo tramite il cavetto da 3.5 mm. La spia diventa verde in modalità ausiliaria.

Appuyez sur pour sélectionner le mode extérieur ou intérieur, l'icône correlative s'allume.

- Pour économiser et stocker de l'énergie, fermez le
- haut-parleur lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation Pour assurer la performance à long terme de la batterie, évitez d'utiliser le produit sous une haute température (supérieure à 60 °C / 140 °F), et

> Suggerimenti per l'uso

Cosa offriamo

autorizzato.

nostro Facebook

maggiori informazioni.

Modalità esterna o interna Premere per selezionare la modalità esterna o interna, l'icona si illuminerà di conseguenza.

Se il diffusore è occupato da un dispositivo Bluetooth sconosciuto, premere due volte rapidamente σ

disconnettersi. La funzione non è valida se si sta

Ricarica Si prega di caricare l'altoparlante prima di utilizzarlo per la prima volta. La luce rossa indica lo stato di carica. La luce verde indica la carica completa. Quando la batteria è quasi scarica (≤10 %),

Suggerimenti per l'uso

• Spegnere l'altoparlante quando non è in uso per rmiare energia. • Per garantire le prestazioni a lungo termine della batteria, si prega di evitare l'uso del prodotto ad alta

l'altoparlante lo indica con un segnale acustico.

l'altoparlante durante la ricarica. Poiché Wi-Fi e Bluetooth utilizzano la stessa banda a 2,4 GHz, la connessione Bluetooth può subire delle interferenze quando ci sono più segnali Wi-Fi attivi. Wi-Fi da 5 GHz non causano interferenze.

temperatura (superiore a 60 °C), e non utilizzare

> Contatti

· La connessione può interrompersi brevemente nbiando posizione, o quando ci sono ostacoli tra l'altoparlante e il dispositivo.

EasyAcc fornisce il prodotto con una garanzia di 18

mesi dalla data di acquisto. La garanzia non copre

prodotti acquistati da altro venditore non

uso improprio del prodotto, quali lo smontaggio del prodotto da soli. La garanzia inoltre non copre

Contatti Per entrare in contatto con noi, si prega di inviare una email a support@easyacc.com. Oppure si può visitare il nostro sito ufficiale www.easyacc.com, e il

(www.facebook.com/EasyAcc.official), per avere

Modello: Soundcup-L Produttore: EASYACC TECHNOLOGY CO.,LIMITED Indirizzo del produttore: UNIT 2508A 25/F BANK OF AMERICA TOWER 12 HARCOURT RDCENTRAL HONG KONG

>Note

Con la presente, EasyAcc dichiara che questo altoparlante Soundcup-L è conforme ai requisi essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Il Certificato di Conformità e Dichiarazione di



FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

approved by the party responsible for compliance

portable exposure condition without restriction.

RF warning statement

conformità per questo prodotto sono disponibili sul



Warning: Changes or modifications not expressly

could void the user's authority to operate the

mity pour ce produit peuvent être trouvées

comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential link qui sotto cliccando sul pulsante "Download". www.easyacc.com/CP/declarations-of-conformity radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause

> encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

harmful interference to radio communications.

turning the equipment off and on, the user is

not occur in a particular installation. If this

However, there is no guarantee that interference will

equipment does cause harmful interference to radio

or television reception, which can be determined by

Note: This equipment has been tested and found to

The device has been evaluated to meet general RF