## Entrega: 11/04/2018

## Lista 1

1. Prove que o seguintes sistemas são lineares:

(a) 
$$y[n] = nx[n]$$

(b) 
$$y[n] = x^2[n]$$

(c) 
$$y[n] = \log_{10}(|x[n]|)$$

(d) 
$$y[n] = \frac{x[n]}{n}$$

(e) 
$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$$

2. Prove se os seguintes sistemas são invariantes no tempo:

(a) 
$$y[n] = 5x[n-10]$$

(b) 
$$y[n] = \frac{x[n]}{n}$$

(c) 
$$y[n] = x^2[n]$$

(d) 
$$y[n] = x[-n]$$

(e) 
$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$$

3. Prove se os seguintes sistemas são causais:

(a) 
$$y[n] = 5x[n-10]$$

(b) 
$$y[n] = x[-n]$$

(c) 
$$y[n] = \sum_{k=0}^{n} x[k]$$

$$(\mathrm{d})\ y[n]=x^2[n]$$

(e) 
$$y[n] = x[n+1] - x[n]$$

4. Prove se os seguintes sistemas são estáveis:

(a) 
$$y[n] = 5x[n-10]$$

(b) 
$$y[n] = \frac{x[n]}{n}$$


(c) 
$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$$

(d) 
$$y[n] = x^2[n]$$

(e) 
$$y[n] = nx[n]$$

5. Represente os sinais abaixo em função de sinais elementares.

(a) Encontrar x[n] em termos de  $r[n], \ u[n]$  e/ou  $\delta[n].$  Obs.: Existe mais de uma resposta para este item.



- (b) Ilustrar graficamente  $y[n] = r[n] \frac{1}{2}r[n-1] u[n-3],$  até n=7.
- 6. Resolva a convolução dos seguintes sinais:

(a) 
$$y[n] = (u[n] - u[n-2) * (r[n] - r[n-2] - u[n-3])$$

(b) y[n] = x[n] \* h[n]

