КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 31

Замена стрелочного электропривода на станции

1. Общие положения

1.1 Карта определяет последовательность замены стрелочного электропривода при отказе или по истечении срока службы.

2. Подготовка

2.1 Оформить запись в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ и получить разрешение дежурного по станции.

2.2 Отключить питание электропривода на релейном шкафу, отсоединить контрольные тяги и проверить отсутствие напряжения.

3. Замена

3.1 Демонтировать электропривод с шпального бруса, установить новый, подключить жилы кабеля согласно монтажной схеме.

3.2 Проверить плотность прижатия остряка к рамному рельсу, измерить усилие перевода и сопротивление изоляции кабеля.

Таблица 1 - Контрольные значения после замены

Показатель	Значение	Допуск
Ток перевода, А	1,5 - 2,3	не более 2,5
Сопротивление изоляции, МОм	не менее 50	-
Зазор у остряка, мм	до 4	не более 4

3.3 После выполнения работ закрыть шкаф, опломбировать и сделать запись о возвращении устройства в действие.