

36-22-11-991-02500-00-A / SHEET 1/2 - Engine 3 Pylon, Loop 'A'
- Fault Location Zone and Access Table (Short Circuit/Overheat)

LOC	FAULT LOCATION ZONE									ACCESS PANEL(S)
	START OF ZONE			MID POSITION			END OF ZONE			
	m	ft	ITEM	m	ft	ITEM	m	ft	ITEM	
001				1.17	3.84	981				
002				2.35	7.71	981				
003				3.52	11.55	981				
004				1.08	3.54	993				
005				2.25	7.38	993				
006				3.43	11.25	993				
007				4.60	15.09	993				
008				5.77	18.93	993				
009				6.95	22.80	993				
010				8.12	26.64	993				
011				9.30	30.51	993				
012				10.47	34.35	993				
013				0.62	2.03	7633				
014				1.79	5.87	7633				
015				2.97	9.74	7633				
016				4.14	13.58	7633				
017				5.31	17.42	7633				
018				6.49	21.29	7633				
019				7.66	25.13	7633				
020				8.84	29.00	7633				
021				10.01	32.84	7633				
022				11.19	36.71	7633				
023				12.36	40.55	7633				
024				0.62	2.03	4074				
025				1.80	5.91	4074				
026				2.97	9.74	4074				
027				4.15	13.62	4074				
028				5.32	17.45	4074				
029				6.50	21.33	4074				
030				7.67	25.16	4074				
031				8.84	29.00	4074				
032				10.02	32.87	4074				
033				11.19	36.71	4074				
034				12.37	40.58	4074				
035				13.54	44.42	4074				
036				14.72	48.29	4074				
037				15.89	52.13	4074				
038				0.64	2.10	1005				
039				1.81	5.94	1005				
040				2.98	9.78	1005				
041				4.16	13.65	1005				
042				1.22	4.00	100HF3				473AR
043				3.45	11.32	100HF3				473AR
044				5.68	18.64	100HF3				473AR
045	0.02	0.07	101HF3	0.03	0.10	101HF3	0.05	0.16	101HF3	473AR
046	0.06	0.20	101HF3	0.07	0.23	101HF3	0.08	0.26	101HF3	473AR
047	0.10	0.33	101HF3	0.11	0.36	101HF3	0.12	0.39	101HF3	473AR
048	0.14	0.46	101HF3	0.15	0.49	101HF3	0.16	0.52	101HF3	473AR
049	0.18	0.59	101HF3	0.19	0.62	101HF3	0.20	0.66	101HF3	473AR
050	0.22	0.72	101HF3	0.23	0.75	101HF3	0.24	0.79	101HF3	473AR
051	0.26	0.85	101HF3	0.27	0.89	101HF3	0.28	0.92	101HF3	473AR
052	0.30	0.98	101HF3	0.31	1.02	101HF3	0.32	1.05	101HF3	473AR

L_TS_362211_2_AEAA_01_00

Figure 36-22-11-991-02500-A- / SHEET 1/2 - Engine 3 Pylon, Loop
'A' - Fault Location Zone and Access Table (Short Circuit/Overheat)

** ON A/C ALL