

9:41



CasaControl



HOGAR ACTUAL
Residencia Principal ▾

Estado del Hogar

Todo en orden

8 dispositivos encendidos • 2 alertas



🔍 Buscar dispositivo...



Accesos Rápidos



Fuera



Noche



Relax



Llegada

Dispositivos

6 Activos



Lámpara Techo
SALÓN



Aire Acondicionado
DORMITORIO

24°C



Cámara Entrada
EXTERIOR



Cafetera Pro
COCINA



Tira LED TV
SALÓN



Calefacción
BAÑO

18°C

Actividad Reciente

[Ver todo >](#)



Puerta principal bloqueada
Hace 5 min



Luces de cocina encendidas
Hace 12 min



Nueva cámara detectada
Hace 1 hora



Inicio



Plano



Añadir



Ajustes



Bombilla Inteligente

🏠 Salón Principal

Encendido • En línea

Controles Principales



Intensidad de Brillo

75%



● Cálido

● Frío

📘 Información Técnica



RED WI-FI
Casa_Ultra_5G



FIRMWARE
v1.0.12



ÚLTIMA
CONEXIÓN
Hace 2 min



MODELO
Lumen-X
Pro

📈 Historial de Actividad



Encendido remoto
Por Juan Pérez

14:22



Brillo ajustado a 45%
Por Automatización

10:05



Actualización de firmware
Por Sistema

Ayer

[Ver historial completo](#)

Ubicación en el Plano

Segunda Planta



↗ **Pantalla Completa**

🔄 Actualizar

🔗 Reasignar

🗑 **Eliminar Dispositivo**

9:41



Plano del Hogar



Nivel 1



Editar Plano

Nivel 2



ACTIVO



ALERTA



Dispositivos en Nivel 1

4 dispositivos detectados



ON

Lámpara Principal

Wi-Fi 80% Batería 92%



ON

Sensor Movimiento

Wi-Fi 80% Batería 92%



ON

Termostato Inteligente

Wi-Fi 80% Batería 92%



OFF

Cámara Exterior

Wi-Fi 80% Batería 92%



Inicio



Plano



Añadir



Ajustes

Paso 1 de 3: Descubrir



¿Cómo quieres empezar?

Selecciona un método para encontrar y configurar tu nuevo dispositivo inteligente.



Escanear Código QR

Escanea el código que viene en la caja o en la parte posterior del producto.



Búsqueda Automática

Detecta dispositivos cercanos que estén listos para configurarse vía Bluetooth o Wi-Fi.



Añadir Manualmente

Si no encuentras el código, elige tu dispositivo de una lista organizada por categorías.



Sugerencia

Asegúrate de que el dispositivo esté encendido y en modo de emparejamiento (la luz indicadora debería estar parpadeando).

Cancelar configuración

< Conexión Wi-Fi

PASO 2 DE 3

Selecciona tu red

Para vincular el nuevo dispositivo, asegúrate de conectarlo a una red de 2.4GHz para mejor estabilidad.

REDES DETECTADAS

 Actualizando



Casa_Fibra_5G

🔒 WPA3



Invitados_WiFi

🔒 WPA2 Guardada



Router_Salon_Ext

🔒 WPA2



Contraseña de la red

Introduce la clave Wi-Fi



Tu contraseña se cifrará de extremo a extremo antes de enviarse al dispositivo CasaControl.

Conectar Dispositivo

Configuración Final



¡Dispositivo Conectado!

Tu nuevo dispositivo ha sido vinculado exitosamente a tu red doméstica.

RESUMEN DEL DISPOSITIVO



Smart Light Bulb V2

Activo

📶 Señal: -45dBm (Excelente)

Nombre del Dispositivo

Lámpara Inteligente

Usa un nombre descriptivo para controlarlo fácilmente por voz.

Asignar a una Habitación



Salón



Dormitorio



Cocina



Baño



Estudio



Terraza

Finalizar y Guardar >

CASACONTROL • CONFIGURACIÓN SEGURA CERTIFICADA

Ajustes



RED Y CONECTIVIDAD



Wi-Fi

Conectado a Red_Casa_5G

Estable



Bluetooth

Buscando dispositivos cercanos

Activo



GESTIÓN DEL HOGAR



Habitaciones

Cocina, Salón, Dormitorio +2



Añadir nueva zona



DISPOSITIVOS



Acciones Masivas

Apagar todo, Modo vacaciones



Estado del Sistema

Todos los nodos operativos

OK



CUENTA Y SEGURIDAD



Cambiar PIN

Seguridad de acceso a la App



Privacidad de Datos

Gestión de registros de actividad



NOTIFICACIONES



Notificaciones Push



Alertas Críticas

Alarmas de incendio y fugas

 [Comprobar actualizaciones](#)

CasaControl v2.4.1

Build 2024.10.15 - Stable



Inicio



Plano



Añadir



Ajustes