

دليل التحقق من جاهزية الموقع

LUA BIM LABS Starter - مرجع سريع للمسار 7

بطاقة إتمام المسار - اليوم 54

ما يحتاجه فريق الموقع من BIM

الغرض	الصيغة	المخرجات
MEP مع الارتفاعات المعتمدة ومراجع الشبكات لكل منطقة تظهر مسارات	مطبوعات PDF، A1/A3	رسومات التنسيق
وتباعد المعلقات، وقواعد المعدات على البلاطة أو الجدار تحدد مواقع الفتحات،	جداول أبعاد، رسومات مرجعية بالشبكات	بيانات التحديد
الموقع تصفح النموذج ثلاثي الأبعاد لفهم العلاقات المكانية يتيح لمشرفي	ملف NWD، رابط Autodesk Viewer، BIM 360 Docs	الوصول إلى النموذج (عارض)
التصادمات الحرجة والرئيسية في المنطقة قبل بدء العمل تؤكد حل جميع	مذكرة مكتوبة أو تصدير من أداة التتبع	الموافقة على إزالة التصادمات
مسبقة الصنع مطابقة للموقع عبر معرف التجميع الفريد تجميعات	رسومات إيزومترية (ISO)، جدول تسليم التجميعات	رسومات التجميعات
رسمي عندما تختلف ظروف الموقع عن النموذج أو الرسومات حل	رد مكتوب على RFI (خلال 24 ساعة)	الرد على طلب المعلومات (RFI)

سير عمل عملية RFI

...
اختلاف ظروف الموقع عن النموذج أو الرسم
٧
يقوم مشرف الموقع برفع طلب RFI رسمي (رقم RFI مخصص، وصف، صورة)
٧
إرسال RFI إلى منسق BIM / المهندس
٧
يقوم منسق BIM / المهندس بمراجعة النموذج ومعلومات الموقع
٧
إصدار الرد خلال الإطار الزمني المتفق عليه (عادة 24-48 ساعة)
٧
إذا تطلب الأمر تعديل النموذج:
-> تحديث النموذج، إعادة إصدار الرسومات بمراجعة جديدة
٧
إغلاق RFI مع الإشارة إلى الحل في أداة تتبع المشكلات
٧
تسجيل الانحراف في سجل "كما تم التنفيذ" إذا اختلف الموقع عن النموذج المعدل
...

قائمة التحقق لتحديث "كما تم التنفيذ"

عندما ينحرف التنفيذ عن نموذج BIM:
تحديد الانحراف ووصفه (العنصر، الموقع، طبيعة التغيير)
رفع طلب RFI والرد عليه رسميا
يقوم مصمم نماذج BIM بتحديث النموذج ليعكس الموقع الفعلي المركب

[v]
[v]
[v]
[v]

حفظ نسخة النموذج المحدثة مع إضافة "AS-BUILT" في اسم الملف
إصدار رسم التنسيق المعدل بمراجعة جديدة
إبلاغ فريق الموقع بالرسم المحدث وإلغاء المراجعة القديمة
تسجيل الانحراف في سجل تغييرات المشروع

أساسيات رسومات التجميعات (Spool Drawings)

المعنى	المصطلح
من شبكة الأنابيب أو مجاري الهواء (مع الوصلات، الشفاه، الدعامات) - تصنع خارج الموقع	(تجميعية) Spool
قطعة مسبقة الصنع	
رسم إيزومتري للتجميعية يوضح المسار ثلاثي الأبعاد، جميع الوصلات، والأبعاد	رسم ISO (إيزومتري)
الطول الدقيق لكل قطعة أنبوب مستقيمة، مع مراعاة بدلات الوصلات	(طول القطع) Cut Length
على كل تجميعية تطابق رسم التجميعية - يتم التركيب في الموقع بمطابقة العلامة مع الرسم	(معرف التجميعية) Spool ID
علامة فريدة	
نوع الوصلة في كل نهاية تجميعية (ذات شفة، محززة، ملحومة تراكيبا)	(تحضير النهاية) End Preparation
يكون النموذج بمستوى تفصيل LOD 350 وخاليا من التصادمات قبل إنشاء رسومات التجميعات	(إلى التصنيع BIM من) BIM-to-Fabrication
يجب أن	

أنواع التغذية الراجعة الشائعة من الموقع إلى BIM

استجابة BIM	السبب النموذجي	نوع التغذية الراجعة
الفعلي، تعديل ارتفاع النموذج، إعادة إصدار رسم التنسيق	صب الأرضية خارج المستوى - ليس كما هو مصمم	انحراف البلاطة
مسح المستوى		
تحديث النموذج إذا تم القبول، إعادة فحص التصادمات RFI	عمود أو جسر مركب بإزاحة عن التصميم	هيكل إنشائي خارج الموقع
لمهندس الإنشاءات،		
النموذج مطلوب، إعادة إصدار جميع رسومات التنسيق المتأثرة	تغيير تصميمي صدر للموقع ولكن لم يلتقط في BIM	خدمة محذوفة من النموذج
تحديث		
سمك التشطيبات، تعديل النموذج بيانات مؤكدة، إعادة التنسيق	فراغ أضيق مما هو مصمم بسبب سماكة التشطيبات	خلوص غير كاف في الموقع
التحقق من		
المهندس على الاستبدال، تحديث النموذج بالعائلة البديلة	نوع القطعة المحددة غير متوفرة أو تم استبدالها	قطعة غير متوفرة (مشتريات)
موافقة		

مرجع تعليمي فقط - ليس مواصفات مشروع أو إرشادات للامتثال للقوانين.