

Rapport de métré (par plans) — S-1695

Généré le 2026-09-22 par le pipeline `releve/` (relevé automatique Claude + scripts déterministes). Chaque marque est une occurrence relevée sur le plan (étiquette texte vectorielle ou lecture visuelle) ; les quantités sont des comptes d'objets, sans métrage de câble.

Résumé

Feuille	Marques	Libellés
E200	262	20
E201	125	9
E202	129	10
E203	44	2
E210	218	16
E211	162	13
E212	161	14
E213	34	5
E217	13	4
E218	7	3
E219	8	4
E400	262	15
E401	118	4
E800	68	4
E801	51	4
E802	57	4
E803	0	0
Total	1719	68

Tous les plans

Libellé	Famille	Quantité
Al dispositif adressé D	alarme	75
Al haut-parleur + stroboscope	alarme	11
Al module MAT	alarme	7
Al module relais MRA	alarme	14
Al signal adressé S	alarme	80
Boîte de jonction	distribution	6
Boîte de répartition télécom	telecom	3
Boîtes de jonction chambre ×5	distribution	78
Caméra (conduit vide)	telecom	68
Détecteur présence plafond DP	commande	2
Enseigne sortie murale	secours	11
Enseigne sortie plafond	secours	18
Interrupteur détecteur présence	commande	5
Interrupteur simple	commande	39
Luminaire A1	luminaire	170
Luminaire A2	luminaire	26

Luminaire A3	luminaire	30
Luminaire A4	luminaire	105
Luminaire A5	luminaire	9
Luminaire A6	luminaire	24
Luminaire A7	luminaire	20
Luminaire A8	luminaire	15
Luminaire A9	luminaire	33
Luminaire B1	luminaire	22
Luminaire B2	luminaire	26
Luminaire B3	luminaire	77
Luminaire B4	luminaire	23
Luminaire B5	luminaire	1
Luminaire B6	luminaire	1
Luminaire B7	luminaire	1
Luminaire B8	luminaire	2
Luminaire B9	luminaire	4
Luminaire C1	luminaire	8
Luminaire C2	luminaire	1
Luminaire C3	luminaire	1
Luminaire C4	luminaire	12
Luminaire D1	luminaire	86
Luminaire D2	luminaire	2
Luminaire D3	luminaire	4
Luminaire D4	luminaire	1
Luminaire D5	luminaire	8
Luminaire E1	luminaire	6
Luminaire E2	luminaire	12
Panneau de distribution	distribution	11
Plinthe électrique	chauffage	85
Prise 30A 6-30R	prise	3
Prise DDFT	prise	8
Prise café CCT-CAFÉ	prise	10
Prise chambre CCT-DDFT	prise	20
Prise chambre CCT-PRISES	prise	78
Prise double	prise	105
Prise double USB	prise	27
Prise frigo CCT-FRIGO	prise	10
Raccord direct	distribution	9
Raccordement BC (208V)	mecanique	6
Raccordement CD (600V)	mecanique	6
Raccordement EV (208V)	mecanique	83
Raccordement UAF toit	mecanique	2
Raccordement serpent SE	mecanique	8
Raccordement ventilateur VE	mecanique	6
Raccordement ventilateur VT	mecanique	11
Raccordement volet VM	mecanique	5

Sectionneur E.I.	distribution	15
Sortie TV câblodistribution	telecom	13
Sortie informatique murale	telecom	35
Sortie informatique plafond / WiFi	telecom	9
Sèche-mains	chauffage	2
Élément H — à classer	autre	5

E200

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Détecteur présence plafond DP	2	2
Enseigne sortie murale	5	11
Enseigne sortie plafond	6	18
Interrupteur détecteur présence	5	5
Interrupteur simple	25	39
Luminaire A1	57	170
Luminaire A3	10	30
Luminaire A4	35	105
Luminaire A5	9	9
Luminaire A8	15	15
Luminaire A9	10	33
Luminaire B3	22	77
Luminaire B9	4	4
Luminaire C4	12	12
Luminaire D1	18	86
Luminaire D3	4	4
Luminaire D4	1	1
Luminaire D5	8	8
Luminaire E1	2	6
Luminaire E2	12	12

E201

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Enseigne sortie murale	3	11
Enseigne sortie plafond	6	18
Interrupteur simple	7	39
Luminaire A3	10	30
Luminaire A4	35	105
Luminaire A9	11	33
Luminaire B3	29	77
Luminaire D1	22	86
Luminaire E1	2	6

E202

Libellé	Ce plan	Tous les plans
---------	---------	----------------

Boîte de jonction	6	6
Enseigne sortie murale	3	11
Enseigne sortie plafond	6	18
Interrupteur simple	7	39
Luminaire A3	10	30
Luminaire A4	35	105
Luminaire A9	12	33
Luminaire B3	26	77
Luminaire D1	22	86
Luminaire E1	2	6

E203

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Luminaire A6	24	24
Luminaire A7	20	20

E210

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Boîte de répartition télécom	1	3
Boîtes de jonction chambre x5	23	78
Caméra (conduit vide)	28	68
Panneau de distribution	3	11
Plinthe électrique	25	85
Prise 30A 6-30R	1	3
Prise DDFT	7	8
Prise double	52	105
Prise double USB	19	27
Raccord direct	3	9
Raccordement EV (208V)	23	83
Sortie TV câblodistribution	7	13
Sortie informatique murale	16	35
Sortie informatique plafond / WiFi	3	9
Sèche-mains	2	2
Élément H — à classer	5	5

E211

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Boîte de répartition télécom	1	3
Boîtes de jonction chambre x5	30	78
Caméra (conduit vide)	21	68
Panneau de distribution	4	11
Plinthe électrique	25	85
Prise 30A 6-30R	1	3
Prise double	27	105

Prise double USB	4	27
Raccord direct	3	9
Raccordement EV (208V)	30	83
Sortie TV câblodistribution	3	13
Sortie informatique murale	10	35
Sortie informatique plafond / WiFi	3	9

E212

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Boîte de répartition télécom	1	3
Boîtes de jonction chambre x5	25	78
Caméra (conduit vide)	19	68
Panneau de distribution	4	11
Plinthe électrique	35	85
Prise 30A 6-30R	1	3
Prise DDFT	1	8
Prise double	26	105
Prise double USB	4	27
Raccord direct	3	9
Raccordement EV (208V)	27	83
Sortie TV câblodistribution	3	13
Sortie informatique murale	9	35
Sortie informatique plafond / WiFi	3	9

E213

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Raccordement CD (600V)	6	6
Raccordement UAF toit	2	2
Raccordement ventilateur VE	6	6
Raccordement volet VM	5	5
Sectionneur E.I.	15	15

E217

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Raccordement BC (208V)	2	6
Raccordement EV (208V)	1	83
Raccordement serpent SE	6	8
Raccordement ventilateur VT	4	11

E218

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Raccordement BC (208V)	2	6
Raccordement EV (208V)	1	83
Raccordement ventilateur VT	4	11

E219

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Raccordement BC (208V)	2	6
Raccordement EV (208V)	1	83
Raccordement serpentin SE	2	8
Raccordement ventilateur VT	3	11

E400

Libellé	Ce plan	Tous les plans
AI haut-parleur + stroboscope	11	11
Luminaire A1	113	170
Luminaire A2	26	26
Luminaire B1	22	22
Luminaire B2	26	26
Luminaire B4	23	23
Luminaire B5	1	1
Luminaire B6	1	1
Luminaire B7	1	1
Luminaire B8	2	2
Luminaire C1	8	8
Luminaire C2	1	1
Luminaire C3	1	1
Luminaire D1	24	86
Luminaire D2	2	2

E401

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Prise café CCT-CAFÉ	10	10
Prise chambre CCT-DDFT	20	20
Prise chambre CCT-PRISES	78	78
Prise frigo CCT-FRIGO	10	10

E800

Libellé	Ce plan	Tous les plans
AI dispositif adressé D	24	75
AI module MAT	2	7
AI module relais MRA	2	14
AI signal adressé S	40	80

E801

Libellé	Ce plan	Tous les plans
AI dispositif adressé D	23	75
AI module MAT	2	7

AI module relais MRA	5	14
AI signal adressé S	21	80

E802

Libellé	Ce plan	Tous les plans
AI dispositif adressé D	28	75
AI module MAT	3	7
AI module relais MRA	7	14
AI signal adressé S	19	80

Nomenclature (libellé → source de la lecture)

Libellé	Famille	Description	Source
AI dispositif adressé D	alarme	Dispositif d'entrée adressable étiqueté Dx-xxx (détecteur de fumée / thermique / station manuelle)	E800-E803 étiquettes d'adresse ; E001 tableau d'alarme incendie
AI dispositif — à classer	alarme	Dispositif d'alarme-incendie étiqueté (Dx-xxx / Sx-xxx) dont le symbole n'est pas identifié avec certitude	visuel
AI détecteur de conduit	alarme	Détecteur de fumée dans conduit de ventilation c/a MRA	E001 tableau d'alarme incendie
AI détecteur de fumée	alarme	Détecteur de fumée au plafond	E001 tableau d'alarme incendie
AI détecteur fumée base vibrante	alarme	Détecteur de fumée avec base vibrante (chambres)	E001 tableau d'alarme incendie
AI détecteur thermique	alarme	Détecteur thermique au plafond	E001 tableau d'alarme incendie
AI haut-parleur	alarme	Haut-parleur mural ou au plafond	E001 tableau d'alarme incendie
AI haut-parleur + stroboscope	alarme	Haut-parleur et stroboscope mural ou au plafond (15cd min.)	E001 tableau d'alarme incendie
AI indicateur à distance	alarme	Dispositif d'indication de fonctionnement à distance	E001 tableau d'alarme incendie
AI module MAT	alarme	Module adressable de transmission double	E001 tableau d'alarme incendie
AI module relais MRA	alarme	Module de relais adressable	E001 tableau d'alarme incendie
AI signal adressé S	alarme	Dispositif de signalisation étiqueté Sx-xxx (haut-parleur ou haut-parleur + stroboscope)	E800-E803 étiquettes d'adresse ; E001 tableau d'alarme incendie
AI station manuelle	alarme	Station manuelle murale	E001 tableau d'alarme incendie
Accumulateur 2 phares	secours	Accumulateur d'éclairage d'urgence 2 phares Lumacell RG24S-2LD13 30 min	E001 tableau éclairage urgence ligne 5
Accumulateur 2 phares c/a enseigne	secours	Accumulateur 2 phares c/a enseigne pictogramme Lumacell série LAC	E001 tableau éclairage urgence ligne 6
Boîte de jonction	distribution	Boîte de jonction ou de tirage	E001 tableau de distribution
Boîte de répartition télécom	telecom	Boîte de répartition (corridor vers monte-charge)	E210-E212 annotation
Boîtes de jonction chambre x5	distribution	Groupe de 5 boîtes de jonction ou de tirage (circuits du panneau d'étage vers la chambre) — 1 marque = 5 boîtes	E001 tableau de distribution (boîte de jonction) ; E210-E212 cadres par chambre
Caméra (conduit vide)	telecom	Caméra c/a conduit 21mm vide et fil de tirage vers salle des serveurs	E001 tableau des systèmes auxiliaires
Détecteur présence plafond DP	commande	Détecteur de présence double technologie au plafond 0-10V	E001 tableau des services ligne 5
Enseigne sortie murale	secours	Enseigne pictogramme homme qui court Lumacell série LA au mur	E001 tableau éclairage urgence ligne 1

Enseigne sortie plafond	secours	Enseigne pictogramme homme qui court Lumacell série LA au plafond	E001 tableau éclairage urgence ligne 2
Gradateur	commande	Gradateur 120V ou 0-10V	E001 tableau des services ligne 4
Interrupteur 3 voies	commande	Interrupteur à 3 voies	E001 tableau des services ligne 2
Interrupteur détecteur présence	commande	Interrupteur détecteur de présence mural	E001 tableau des services ligne 3
Interrupteur simple	commande	Interrupteur simple 15/20A 120/347V	E001 tableau des services ligne 1
Luminaire A1	luminaire	DEL rond encastré Exenia Dark Compact DF1R 29.6W 2700K 400lm 120V blanc	E001 tableau d'appareils d'éclairage ligne A1
Luminaire A2	luminaire	DEL rond encastré UTechnology UT-DLE-US-6-R-27 15W 1650lm (ébénisterie)	E001 tableau d'appareils d'éclairage ligne A2
Luminaire A3	luminaire	DEL rond suspendu Delta Light SPY 39 blanc 6.7W 625lm	E001 tableau d'appareils d'éclairage ligne A3
Luminaire A4	luminaire	DEL rond encastré Exenia RP4R 18W 1000lm noir (symbole multiple)	E001 tableau d'appareils d'éclairage ligne A4
Luminaire A5	luminaire	DEL rond suspendu Delta Light SPY 39 6.7W 625lm	E001 tableau d'appareils d'éclairage ligne A5
Luminaire A6	luminaire	DEL rond encastré Meteor RS4R 60W 6500lm	E001 tableau d'appareils d'éclairage ligne A6
Luminaire A7	luminaire	DEL rond encastré Exenia Dark Compact 29.6W 2000lm	E001 tableau d'appareils d'éclairage ligne A7
Luminaire A8	luminaire	DEL rond encastré Exenia Dark Compact 29.6W 3000K 400lm blanc	E001 tableau d'appareils d'éclairage ligne A8 (nuage de révision)
Luminaire A9	luminaire	Luminaire DEL Columbia CSL4-A-LSCS 4400lm 3500K en surface (rectangulaire)	E001 tableau d'appareils d'éclairage ligne A9 (nuage de révision)
Luminaire B1	luminaire	DEL rond applique murale Richporter BL60-364 2700K	E001 tableau d'appareils d'éclairage ligne B1 (nuage de révision)
Luminaire B2	luminaire	DEL rond applique murale Richporter BL60-362 2700K blanc	E001 tableau d'appareils d'éclairage ligne B2
Luminaire B3	luminaire	DEL rond applique murale Lambert et Fils SIL-2W 14.8W 678lm	E001 tableau d'appareils d'éclairage ligne B3
Luminaire B4	luminaire	DEL rond applique murale RBW MS-2-27 9W	E001 tableau d'appareils d'éclairage ligne B4
Luminaire B5	luminaire	DEL rond applique murale RBW QS-24-A-04-01 noir anodisé	E001 tableau d'appareils d'éclairage ligne B5
Luminaire B6	luminaire	DEL rond applique murale Richporter BL60-365 base blanche	E001 tableau d'appareils d'éclairage ligne B6
Luminaire B7	luminaire	DEL rectangulaire applique à fournir par autre (linéaire)	E001 tableau d'appareils d'éclairage ligne B7
Luminaire B8	luminaire	DEL rond applique RBW MP-5-27 7.1W 517lm	E001 tableau d'appareils d'éclairage ligne B8
Luminaire B9	luminaire	DEL rectangulaire Omnistick Mini Frost 2.4W/pi ébénisterie spa (linéaire)	E001 tableau d'appareils d'éclairage ligne B9
Luminaire C1	luminaire	DEL rond suspendu RBW 9W 532lm	E001 tableau d'appareils d'éclairage ligne C1
Luminaire C2	luminaire	Luminaire DEL suspendu Lambert et Fils 52W 2815lm (croix)	E001 tableau d'appareils d'éclairage ligne C2
Luminaire C3	luminaire	Luminaire DEL suspendu Lambert et Fils 35W 1877lm (linéaire)	E001 tableau d'appareils d'éclairage ligne C3
Luminaire C4	luminaire	Luminaire DEL linéaire Holecron Venta 1.46W/pi gym (linéaire)	E001 tableau d'appareils d'éclairage ligne C4
Luminaire D1	luminaire	Luminaire DEL linéaire UTechnology 4.5W/pi longueur à confirmer (linéaire)	E001 tableau d'appareils d'éclairage ligne D1

Luminaire D2	luminaire	Luminaire DEL Vode 6.5W/pi (ovale / linéaire)	E001 tableau d'appareils d'éclairage ligne D2
Luminaire D3	luminaire	Luminaire DEL Atlantis 4.5W/pi niche banquettes (linéaire)	E001 tableau d'appareils d'éclairage ligne D3
Luminaire D4	luminaire	Luminaire DEL Holecron 4.5W/pi niche murale (ovale)	E001 tableau d'appareils d'éclairage ligne D4
Luminaire D5	luminaire	Luminaire DEL Fluxwerx 7W/pi atrium retombées (linéaire)	E001 tableau d'appareils d'éclairage ligne D5
Luminaire E1	luminaire	Luminaire DEL Omnify 90W 3000K	E001 tableau d'appareils d'éclairage ligne E1
Luminaire E2	luminaire	Luminaire DEL Brownlee 16W installé à 66 po salles de soins	E001 tableau d'appareils d'éclairage ligne E2
Panneau de distribution	distribution	Panneau de distribution 120/208V ou 347/600V	E001 tableau de distribution ; E300
Phare d'urgence double	secours	Phare d'éclairage d'urgence double Lumacell MQM2-LD13 24Vcc	E001 tableau éclairage urgence ligne 4
Phare d'urgence simple	secours	Phare d'éclairage d'urgence simple Lumacell MQM1-LD13 24Vcc	E001 tableau éclairage urgence ligne 3
Plinthe électrique	chauffage	Plinthe / convecteur électrique type A (puissance inscrite au plan)	E001 tableau de chauffage électrique ; E210-E212 étiquettes de puissance
Prise 30A 6-30R	prise	Prise spéciale 6-30R 208V (serveurs)	E210-E212 annotation N4A-46/48 (6-30R)
Prise DDFT	prise	Prise double DDFT 15A	E001 tableau des services ligne 8
Prise DDFT 20A	prise	Prise double DDFT 20A 5-20R	E001 tableau des services ligne 9
Prise DDFT comptoir	prise	Prise double DDFT 15A au-dessus du comptoir	E001 tableau des services ligne 10
Prise au plancher	prise	Prise de courant au plancher (xN = nombre de prises)	E001 tableau des services ligne 14
Prise café CCT-CAFÉ	prise	Prise machine à café de chambre type (CCT #1) à 40 po	E401 étiquettes de circuit ; E401 note 4
Prise chambre CCT-DDFT	prise	Prise DDFT de salle de bain de chambre type (CCT #3)	E401 étiquettes de circuit ; E210 description des circuits
Prise chambre CCT-PRISES	prise	Prise de courant de chambre type identifiée CCT-PRISES (type de symbole variable)	E401 étiquettes de circuit des chambres typiques
Prise double	prise	Prise de courant double 15A 5-15R	E001 tableau des services ligne 6
Prise double USB	prise	Prise double c/a chargeur USB A+C	E001 tableau des services ligne 12
Prise double comptoir	prise	Prise double 15A à 7 po au-dessus du comptoir	E001 tableau des services ligne 7
Prise double plafond	prise	Prise double 15A au plafond	E001 tableau des services ligne 13
Prise frigo CCT-FRIGO	prise	Prise réfrigérateur de chambre type (CCT #2)	E401 étiquettes de circuit ; E210 description des circuits
Raccord direct	distribution	Raccord direct (carré plein) — chambres universelles	E001 tableau de distribution
Raccordement BC (208V)	mecanique	Raccordement équipement BC-Nx 208V 1ph MCA 1.57A	E217-E219 étiquettes d'équipement
Raccordement CD (600V)	mecanique	Raccordement unité CD 600V 3ph (ou CD-IT-01 208V 40A)	E213 étiquettes d'équipement
Raccordement EV (208V)	mecanique	Raccordement équipement EV-xxx 208V 1ph MOCP 15A (moteur + sectionneur)	E210-E212 / E217 étiquettes d'équipement
Raccordement UAF toit	mecanique	Raccordement unité d'air frais de toit 600V 3ph MOCP 25A	E213 étiquettes d'équipement
Raccordement serpent SE	mecanique	Raccordement serpent électrique SE-xxx 347V 0.5kW	E217/E219 étiquettes d'équipement ; E001 serpent électrique
Raccordement ventilateur VE	mecanique	Raccordement ventilateur de toit VE-0x (120V 1/2HP ou 600V désenfumage)	E213 étiquettes d'équipement

Raccordement ventilateur VT	mecanique	Raccordement ventilateur VT-xxx 120V 100-260W	E217-E219 étiquettes d'équipement
Raccordement volet VM	mecanique	Raccordement volet motorisé de toit VM-T-x	E213 étiquettes d'équipement
Raccordement équipement — à classer	mecanique	Raccordement d'un moteur / équipement visible au plan sans étiquette de légende	visuel
Sectionneur	distribution	Interrupteur de sûreté 30A (SF ou F.15A)	E001 tableau de distribution
Sectionneur E.I.	distribution	Interrupteur de sûreté (E.I.) au raccordement d'un équipement mécanique	E213 étiquettes « E.I. » ; E001 tableau de distribution
Sortie TV câblodistribution	telecom	Sortie de câblodistribution au mur (TV / RG11)	E001 tableau de télécommunication
Sortie au plancher	telecom	Sortie data/téléphone au plancher (xN)	E001 tableau de télécommunication
Sortie informatique murale	telecom	Sortie informatique au mur c/a boîtier 1 groupe	E001 tableau de télécommunication
Sortie informatique plafond / WiFi	telecom	Sortie informatique au plafond ou pour unité sans-fil	E001 tableau de télécommunication
Symbole hors légende — à classer	autre	Symbole électrique visible au plan et absent de la légende E-001	visuel
Sèche-mains	chauffage	Sèche-mains 120V (SM)	E001 tableau de chauffage dernière ligne
Thermostat de ligne	chauffage	Thermostat de ligne Stelpro ST402NP/ ST403NP	E001 tableau de chauffage ligne 1-2
Transformateur	distribution	Transformateur sec 600-120/208V	E300 unifilaire
Élément H — à classer	autre	Carré avec « H » (hors légende lue ; hygostat ou humidistat probable)	visuel

Méthode et constats de l'agent

Rapport de relevé — S-1695 Playground Hotel (2024-023, soumission REV1)

Méthode

1. Classement des 23 pages d'après les cartouches (`feuilles-classement.csv`) : 17 plans, 1 légende (E001), 2 schémas (E300, E804), 2 tableaux (E301, E302), 1 page titre (QC138).
2. Légende E001 lue par zooms → `nomenclature.csv` (luminaires A1...E2, urgence, services, chauffage, télécom, alarme, raccordements mécaniques EV/VT/SE/BC/VE/CD/VM/UAF, adresses AI D/S).
3. `extract_occurrences.py` puis contrôle des faux positifs (MRA/MAT, doublons CD-IT-01, VM, CAM — voir réserves R-014 à R-017).
4. Relevé visuel par zooms sur E200-E202, E210-E212, E213, E400 → `occurrences-visuel.csv`.
5. Pas d'export estimateur : pas de comparaison.

Totaux

feuille	texte	visuel	total
E200 éclairage 4e	221	41	262
E201 éclairage 5e	109	16	125
E202 éclairage 6e	107	22	129
E203 éclairage toit atrium	44	0	44
E210 services 4e	76	138	214

E211 services 5e	76	88	164
E212 services 6e	81	82	163
E213 services toit	19	15	34
E217 électro-méc. 4e	13	0	13
E218 électro-méc. 5e	7	0	7
E219 électro-méc. 6e	8	0	8
E400 chambres types éclairage	251	11	262
E401 chambres types services	118	0	118
E800 alarme 4e	68	0	68
E801 alarme 5e	51	0	51
E802 alarme 6e	57	0	57
E803 alarme toit	0	0	0 (doublons E213)
Total	1306	413	1719

Non relevé / limites

- Multiplicateur des chambres typiques (E400/E401 × nombre de chambres par type) non appliqué (R-002).
- Interrupteurs, détecteurs et télécom des chambres types (R-003, R-004, R-018).
- Longueurs des luminaires linéaires à métrer (R-005) ; contrôles Lutron (R-006) ; éclairage d'urgence hors enseignes (R-007).
- Unifilaire E300, cédules E301/E302 (non vectorielles), matrice E804 (R-020 à R-022).
- Type des dispositifs AI non discriminé (D = entrée, S = signal) (R-017).
- Contrôle d'accès E-214/215/216 non émis (R-024).
- Toutes les étiquettes des deux fichiers d'occurrences existent dans `nomenclature.csv` (vérifié à la main, liste des 20 libellés visuels).

Réserves

Réserves — S-1695 Playground Hotel (2024-023, soumission REV1)

R-001 · toutes feuilles · Aucun export Plan Expert de l'estimateur (`estimateur/ vide`) : pas de `comparaison-estimateur.md`.

R-002 · E400 / E401 · **Chambres typiques dessinées une seule fois** (11 types : universelle 1-3, luxe, luxe XL, première double, prestige, signature, présidentielle...). Sur E200-E202 / E210-E212 les chambres sont grisées ou réduites à un cadre de boîtes de jonction. Les quantités E400/E401 sont **par chambre type** : il faut les multiplier par le nombre de chambres de chaque type aux niveaux 4, 5 et 6 (plans clés E400/E401). Ce multiplicateur n'a PAS été appliqué.

R-003 · E400 · Seuls les luminaires (étiquettes A1...D2) et les HP/stroboscopes 177cd (mention E.I.) sont relevés. **Non relevés** : interrupteurs (\$ avec lettres a...h, 3a/3b, 4a/4b), détecteurs de fumée à base vibrante, sorties TV/data, prises USB de chevet dessinées sur E400. À relever visuellement chambre type par chambre type.

R-004 · E401 · Prises relevées par étiquette de circuit (CCT-PRISES / CCT-DDFT / CCT-FRIGO / CCT-CAFÉ). Les CCT-PRISES « (DÉT. FUIITE) » (détecteur de fuite sous nuage) sont comptées comme prises chambre ; les prises sans étiquette CCT et les sorties TV/data/WiFi des chambres types ne sont pas relevées.

R-005 · E200-E202 · Un luminaire = une étiquette. Les étiquettes qui désignent une rangée ou un profilé linéaire (B7, B9, C3, C4, D1, D3, D5) sont comptées comme 1 segment : **longueurs à métrer** (échelle 1/8 po = 1 pi). D1 : longueur « à confirmer » selon E001.

R-006 · E200-E202 · Note générale : contrôles des corridors / jardin par système Lutron (contrôle local, « prévoir une zone par type d'appareil »). Les modules/panneaux Lutron ne sont pas dessinés : non comptés.

R-007 · E200-E202 · Phares d'urgence et accumulateurs (Lumacell MQM / RG24S) : non identifiés sur les tuiles ; seules les enseignes de sortie ont été relevées. Vérifier si l'éclairage d'urgence est dessiné ailleurs.

R-008 · E200 · Groupes d'interrupteurs du spa (a-b-c, e-j-k, f-g-h, m-n-p, q-r-s, t-u-v) comptés comme 3 interrupteurs simples chacun ; type exact (gradateur 0-10V ?) à confirmer.

R-009 · E202 · Six carrés à croix avec bulle note spécifique 1 (« alimentation des appareils d'éclairage extérieurs », circuits N6A-43, N6B-43/45, N6C-43, N6D-35/37) relevés en « Boîte de jonction ». Les appareils extérieurs eux-mêmes ne sont pas dessinés.

R-010 · E210-E212 · Chambres : cadre de 5 carrés à croix = 1 marque « Boîtes de jonction chambre x5 » (5 boîtes). Carré plein (chambres universelles) = « Raccord direct ».

R-011 · E210-E212 · Plinthes : 1 marque par étiquette de puissance (500W...2500W, hexagone A). Thermostats de ligne non vus sur ces feuilles ; bulle « CHAUFFAGE RADIANT (SI REQUIS) » en haut de E211/E212 (nuage) non chiffrée — à confirmer.

R-012 · E210-E212 · Symbole « carré H » (4 sur E210) hors lecture de légende → « Élément H — à classer » (hygrosat/humidistat probable).

R-013 · E210-E212 · Prises / sorties télécom relevées visuellement hors chambres ; relevé dense aux locaux serveurs et élec. — précision ± 1 appareil par local. Les « x2 » près des triangles télécom sont comptés 1 marque (quantité 2 dans note) : **à doubler au chiffrage**.

R-014 · E217 / E218 / E219 / E213 · CD-IT-01 (208V 40A, UNH-5-A-7/9) apparaît sur E213 et en rappel sur E217-E219 : compté **une fois** sur E213.

R-015 · E219 · Étiquette « CAM » (2495, 600) = rappel de la caméra de E212 : écartée.

R-016 · E803 · Volets VM-T-A...E dessinés sur E213 (services) et E803 (alarme, « 120V via relais D6-034/042 ») : comptés **une fois** sur E213 ; les relais sont les MRA de E802.

R-017 · E800-E802 · Dispositifs AI comptés par étiquette d'adresse : « AI dispositif adressé D » (détecteurs/stations — type non discriminé) et « AI signal adressé S » (HP ou HP+strobe — type non discriminé). Les adresses qui étiquettent un MRA/MAT ou un détecteur de conduit (D4-025...028, D5-024...030, D6-033/034/037...044) sont exclues pour ne pas doubler les modules.

R-018 · E800-E802 · Détecteurs de chambres (base vibrante) sans étiquette d'adresse : non relevés (voir R-003).

R-019 · E218 · Unités mécaniques en gris (FUM-1, FUM-2, UAF-2, UAF-3, AC-2, AC-3, UC-2) sans symbole électrique : non relevées ; raccordement probablement à l'existant ou par autres — à confirmer.

R-020 · E300 · Unifilaire « distribution existante modifiée » : panneaux N4A...N6D, UN3H, transformateurs non comptés en marques (pas de plan d'étage) — à relever à la main sur E300 (neuf en noir, existant en gris).

R-021 · E301 / E302 · Cédulas de panneaux sans texte vectoriel (98 mots, cartouche seulement) : raccordements de cédula non recoupés.

R-022 · E804 · Matrice de programmation désenfumage : non chiffrée en marques.

R-023 · E213 · Cartouche mentionne l'addenda ME-01 (24-09-25) déjà intégré à la révision 1 ; aucun fichier d'addenda séparé reçu.

R-024 · QC138 · Liste des plans : E-214/E-215/E-216 (contrôle d'accès) non émises — contrôle d'accès non relevé.

R-025 · E201 / E202 · Parcours visuel moins dense qu'E200 (pas de spa) ; interrupteurs de locaux techniques relevés, prises des corridors relevées sur E211/E212.