## logitech

# ฉลาดกว่าแท่นเชื่อมต่อ ทั่วไป



## Logitech SmartDock

Logitech® SmartDock เป็นคอนโซลควบคุม AV ที่ปฏิวัติ ประสบการณ์การทำงานร่วมกันผ่าน Skype Room System เพียงแค่เดินเข้าห้องประชุม และเริ่มต้นการประชุมด้วยการ สัมผัสเพียงครั้งเดียว

SmartDock ได้รับการออกแบบภายใต้ความร่วมมือกับ Microsoft® โดยรองรับ I/O แบบขยายสำหรับ Surface® Pro 4 รวมถึงการสนับสนุนจอแสดงผล HDMI แบบคู่¹, พอร์ต USB 3.1 สามพอร์ต และ Gigabit Ethernet ช่วยให้ผู้ดูแล ระบบไอทีสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่แนะนำ เช่น Logitech ConferenceCams เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว แบบฝังจะเปิดใช้งานระบบเมื่อมีคนเข้ามาในห้อง การแชร์ เนื้อหาจากแล็ปท็อปกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยอินพุต 1080p60 HDMI และการจับภาพ นอกจากนี้ยังมี SmartDock Flex expansion kit ที่รวมสาย รวม HDMI, USB, LAN และสาย ไฟเข้าด้วยกันเป็นสาย CAT6 เส้นเดียวเพื่อโต๊ะประชุมที่ดู สะอาดตา ฐานรองแบบแกนหมุนที่ทำจากโลหะหล่อขึ้นรูป

ช่วยเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ Surface Pro สกรูที่ ทนต่อแรงกระแทกและ K-lock ช่วยล็อคเครื่องแท็บเล็ดไว้ กับที่ให้พร้อมสำหรับการประชุมของคุณ ด้วย SmartDock ความงามสง่าผสานรวมเข้ากับการ ควบคุมที่พร้อมสรรพ รองรับการทำงานร่วมกันผ่าน Skype for Business ได้อย่างยอดเยี่ยม

## Logitech SmartDock







SmartDock + Extender Box SmartD

#### คุณลักษณะและคุณประโยชน์

SmortDock และ Microsoft Surface Pro ปรับปรุงประสบการณ์การทำงาน ร่วมกันผ่าน Skype Room Systems ในพื้นที่การประชุม วางแล็ปท็อปของคุณ ไว้บนโต๊ะทำงาน เดินเข้าห้องประชุม และเริ่มต้นการประชุมผ่านวิดีโอ Skype for Business โดยเข้าร่วมด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว

#### ชาร์จไฟและตั้งวาง Surface Pro อย่างมั่นคง

สกรูที่ทนต่อแรงกระแทกและ K-lock มอบความปลอดภัยที่เหนือกว่า และ ช่วยให้แน่ใจว่า Surface Pro จะอยู่กับที่อย่างเหมาะสม ได้รับการชาร์จไฟ และ พร้อมสำหรับการประชุมที่สำคัญที่สุดของคุณเ

#### ฐานรองแบบแกนหมุนที่ทำจากโลหะหล่อขึ้นรูป

ฐานรองที่แข็งแรง ออกแบบอย่างสวยงาม รองรับการตั้งวาง Surface Pro ด้วย ดีใชน์ที่สวยสง่า

#### ออกแบบภายใต้ความร่วมมือกับ Microsoft

ความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่าง Logitech และ Microsoft ช่วยให้มั่นใจได้ในการ ผนวกรวมที่ใร้รอยต่อกับ Surface Pro และ Skype Room Systems

#### I/O แบบขยายสำหรับ Surface Pro

รองรับการใช้งานและการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ ด้วยพอร์ต แสดงผล 1080p แบบคู่, อินพุต HDMI สำหรับการแชร์เนื้อหา 1080p60, พอร์ต USB 3.1 ชนิต A สามพอร์ต, Gigabit Ethernet และช่องเสียบขนาดเล็กสำหรับ ชดหฟัง

เซ็นเชอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว IRปลุกระบบอย่างง่ายดายเมื่อมีการตรวจพ บความเคลื่อนไหวในพื้นที่ประชุม และรองรับโหมดไฮเบอร์เนตที่ช่วยประหยัด พลังงานเมื่อห้องประชุมว่างเปล่า

#### โซลูชันการเดินสายที่แสนสะดวก

เชื่อมต่อ SmortDock กับอุปกรณ์ AV, LAN และสายไฟโดยใช้เพียงสายเดียว หรือทำให้การใช้งานของคุณง่ายขึ้นด้วยโชลูชันการเดินสายสองแบบ สำหรับ ห้องขนาด SmortDock Extender Box ประกอบด้วยสาย 5-in-1 ขนาด 5 เมตร (16.4 นิ้ว) และฉับหน้าห้องสำหรับการเชื่อมต่อ AV และเครือข่ายที่ง่ายดาย ส่วนห้องขนาดใหญ่และมีการจัดการสายเคเบิลที่เหนือกว่า SmortDock Flex Exponsion Kit จะรวม HDMI, USB, LAN และสายไฟเข้าด้วยกันเป็นสาย CAT6 เส้นเดียว (สูงสุด 50 ฟุต/15 เมตร) ซึ่งสามารถเดินสายได้อย่างง่ายดาย ผ่านท่อร้อยสายไฟมาตรฐานขนาด 3/4 นิ้วได้

#### ฮับที่พร้อมใช้งานสำหรับ Logitech GROUP

ทั้ง SmartDock Extender Box และ SmartDock Flex Expansion ประกอบด้วย ฉับแบบบูรณาการสำหรับ Logitech GROUP ConferenceCam ด้วย SmartDock Flex สำโพงจะเชื่อมต่อโดยตรงกับฐาน Flex เพื่อลดการเดินสาย ข้ามโด๊ะ

#### ทำงานร่วมกับกล้องและลำโพง USB

SmartDock ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ AV ที่เข้ากันได้กับอุปกรณ์ Skype เกือบทั้งหมด รวมถึงพอร์ตโฟลิโอ All-In-One ของ Logitech และ ConferenceCams แบบโมดูลาร์

ปรับแต่งเป็นพิเศษสำหรับ Skype Room Systems จัดหาประสบการณ์ การทำงานร่วมกันที่เบี่ยมด้วยคุณภาพ ประหยัดคำใช้จ่าย ในพื้นที่ประชุมที่ ใช้ง่างกับ

#### ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

#### SmartDock

หมายเลขชิ้นส่วน: 960-001110 UPC: 097855125095

#### Extender Box + สาย 5-in-1

หมายเลขชิ้นส่วน: 960-001095 LIPC: 097855125118

#### SmartDock Flex

หมายเลขชิ้นส่วน: 960-001213 UPC: 097855138941

ราคาไม่รวม Microsoft Surface Pro และไคลเอ็นต์ห้องประชุมสำหรับ Skype

#### ขนาดผลิตภัณฑ์

## SmartDock

239 x 334 x 209 มม. 9.4 x 13.2 x 8.2 นิ้ว 2738 กรัม / 6.04 ลิตร

HDMI: 3 เมตร/9.8 นิ้ว สายเครือข่าย: 3 เมตร/9.8 นิ้ว สายไฟ: 3 เมตร/9.8 นิ้ว

#### Extender Box และ

สาย **5-in-1** 34 x 128 x 128 มม.

1.3 x 5.0 x 5.0 นิ้ว 360 กรัม / 0.79 ลิตร ความยาวของสาย: 5 เมตร/16.4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางของสาย: 14 มม.

#### SmartDock Flex ฐาน:

46 x 206 x 206 มม. 1.81 x 8.11 x 8.11 นิ้ว

Flex Extender Box: 30.9 x 143 x 143 มม. 1.22 x 5.63 x 5.63 นิ้ว

สาย CAT6 : รองรับ 5 เมตร/16.4 นิ้ว สูงสุด 15 เมตร/50 นิ้ว

#### ภายในกล่อง

#### SmartDock

แหล่งจ่ายไฟ สายอีเธอร์เน็ต สาย HDMI สองสาย เครื่องมือประกอบ เอกสารคู่มือ Logitech SmartDock

#### Extender Box และสาย 5-in-1

Extender Box สาย 5-in-1 (5 เมตร/16.4 นิ้ว) ฐานติดตั้ง VESA (100x100 มม.) แผ่นยึดสายเชื่อมต่อ เอกสารคู่มือ

#### SmartDock + Extender Box และสาย 5-in-1

ส่วนประกอบทั้งหมดมาพร้อมกับ Smart และ Extender Box + สาย 5-in-1

#### SmartDock Flex

Flex Base

Flex Extender Box

อะแดปเตอร์ HDMI Passthrough

สายอีเธอร์เน็ต CAT6 ขนาด 16.4 ฟุต/5 เมตร (รองรับสาย CAT6 ของลูกค้า ยาวสูงสุด 50 ฟุต/15 เมตร)

สาย Micro USB กับสาย USB Type A สำหรับ AV Passthrough ยาว 9.67 ฟุต/

ลายผูกและฐานยึด
แผ่นยึดสายเชื่อมต่อ
สกรูติดฐาน
ใขควง
เอกสารคู่มือ

### ข้อกำหนดของระบบ

Microsoft Surface Pro 4 พร้อม Core i5 หรือ Surface Pro พร้อม Core i5 or หรือสูงกว่า (2017) Microsoft Windows 10 Enterprise ขอฟต์แวร์ Skype Room System บัญชีทรัพยาการ Room สำหรับ Skype for Business 2015 หรือใหม่กว่า การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านทางอีเธอร์เน็ตด้วย DCP ที่เปิดใช้งาน จอแสดงผลหรือโปรเจคเตอร์ภายนอกพร้อมอินพุต HDMI Logitech ConferenceCom (แนะนำ) หรือ Skype Certified AV Devices² อื่นๆ สาย AC กำลังไฟ 100-240 โวลด์

#### ใบรับรอง

FCC

#### การรับประกัน

การรับประกันแบบจำกัด 2 ปี

#### www.logitech.com/SmartDock

เผยแพร่เมื่อ กุมภาพันธ์ 2018

Logitech Singapore PTE. Ltd. Thailand Representative Office 1286-87, Level 12, Zen @ Central World 4, 4/5 Rajdamri Road, Pathumwan, Bangkok 10330

- ่ ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณเพื่อสอบถามข้อมูลเรื่องราคา
- <sup>2</sup> สำหรับชุดผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายพร้อมกับ Logitech ConferenceCam โปรดดิดต่อ ตัวแทนจำหน่าย

© 2016 Logitech. Logitech, โลโก้ Logitech และเครื่องหมายอื่นๆ ของ Logitech เป็นทรัพย์สินของ Logitech และอาจได้รับการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์ลินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง Logitech ไม ่รับผิดชอบสำหรับข้อผิดพลาดใดๆ ที่อาจปรากฏในสิ่งพิมพ์นี้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ราคา และคุณสมบัติที่ระบุ ในสิ่งพิมพ์นี้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ราคา และคุณสมบัติ ที่ระบุในที่นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า