

Servizio Monitoraggio Impianti — Istruzione interna per il monitoraggio e i report

Edizione in vigore per il ciclo di reporting mensile. San Marino.

1. Scala interna di rendimento mensile

Il servizio adotta una scala interna a cinque livelli, denominata **scala RG**, assegnata a ogni impianto a fine mese sulla base del performance ratio misurato. La scala non è confrontabile con le classi energetiche di legge: ogni conversione richiede il parere del tecnico.

RG-1 — Eccellente: Performance ratio pari o superiore all'87%: impianto al di sopra dell'atteso.

RG-2 — Buono: Performance ratio fra 80% e 87%: nessun intervento necessario.

RG-3 — Regolare: Performance ratio fra 73% e 80%: da tenere sotto osservazione.

RG-4 — Sotto soglia: Performance ratio fra 66% e 73%: sopralluogo da programmare.

RG-5 — Fuori specifica: Performance ratio inferiore al 66%: intervento entro il mese.

2. Campi obbligatori in ogni scheda di rendimento

Nessuna scheda può essere inviata al cliente se manca anche uno solo dei campi seguenti:

1. riferimento impianto interno (formato RSM-<anno>-<numero>)
2. potenza in kWp con una cifra decimale, e presenza o assenza di accumulo
3. matricola del contatore di scambio
4. irraggiamento del mese sul piano dei moduli in kWh/m²
5. energia prodotta nel mese in kWh, energia immessa in rete e ore equivalenti
6. performance ratio misurato, con una cifra decimale
7. classe di rendimento della scala interna RG-1 / RG-5
8. numero di pratica dell'Ufficio Energia, oppure la dicitura NON DETERMINATO

3. Regole di redazione

3.1 Nessuna resa garantita e nessun tempo di rientro può comparire in una scheda: sono stime commerciali, non dati di monitoraggio.

3.2 Un dato di produzione non verificato sul contatore va sempre accompagnato dalla dicitura DA VERIFICARE.

3.3 Un mese sotto la soglia di produzione attesa, cioè in classe RG-4 o RG-5, non può essere chiuso senza un sopralluogo programmato, e il sopralluogo va annotato sulla scheda con la data prevista.

3.4 Nessuna dichiarazione di ammissibilità agli incentivi può essere inserita da chi redige la scheda.

3.5 L'autoconsumo dichiarato dal cliente non sostituisce mai la lettura del contatore: va riportato come dichiarato.

3.6 Ogni scheda riporta il nome dell'operatore che l'ha redatta e la data di chiusura del mese.

4. Responsabilità

La responsabilità finale del dato di rendimento resta in capo al tecnico che firma il report. Strumenti automatici possono produrre bozze, mai dati di produzione validati.