



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
IMPLANTAR POSTE COM AUXILIO DE GUINDAUTO	POP - 102	00	1 / 1

1. OBJETIVO

O objetivo deste procedimento é estabelecer critérios para o processo de implantação de poste com auxílio de guindauto.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de implantação de poste ou estrutura vertical de todos os tipos, seja de concreto ou metálico, com auxílio de guindauto.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
5.1 - Preencher documentação de segurança - APR (Análise Preliminar de Risco); - Checklist de todos os equipamentos; - Diário de Segurança;	Encarregado/ Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.3 – Isolar a área onde será executada a tarefa	Encarregado/ Eletricista	Choque contra obstaculos, desniveis de terreno	Atentar ao ambiente de trabalho	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.4 - <u>Inspecionar</u> visualmente o local da tarefa; <u>Analisar</u> as condições do ambiente.	Encarregado; Eletricistas.	Ataques de insetos e animais; Quedas; Abalroamento.	Certificar-se inexistência de insetos e animais agressivos, caso existam providenciar a remoção utilizando macacão apicultor; Verificar existência de depressão no solo.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.5 - Planejar a execução da tarefa.	Encarregado; Eletricistas.	Planejamento incorreto.	Executar rigorosamente a ordem de serviço; Preencher a APR.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.6 - Equipar-se com os EPI necessários para execução da tarefa.	Encarregado; Eletricistas.	Falta de EPI's; EPI's danificados ou inadequados.	Adquirir e utilizar os EPI's: capacete, óculos de proteção, coturno de segurança, luvas de vaqueta, vestimenta adequada para trabalho com eletricidade Substituição de EPI's danificados ou inadequados.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.7 - Selecionar as ferramentas e equipamentos adequados.	Encarregado; Eletricistas.	Seleção incorreta; Falta de	Manter-se equipado com os EPI's; Atenção na separação das ferramentas;	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por:

Giovanni Cendes / José Antonio

/ /
Data

Aprovado para uso:

Milton Roberto

/ /
Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
IMPLANTAR POSTE COM AUXILIO DE GUINDAUTO	POP 102	00	2 / 1

		ferramentas e equipamentos.	Substituir ferramentas defeituosas ou inadequadas.	
5.8 – Fazer aterramento do veículo com guindauto	Eletricista/operador de guindauto	Falta de EPI's; EPI's danificados ou inadequados. Choque elétrico	Adquirir e utilizar os EPI's: capacete, óculos de proteção, coturno de segurança, luvas de vaqueta, luvas isolantes, vestimenta adequada para trabalho com eletricidade Substituição de EPI's danificados ou inadequados. Usar banqueta isolante e luvas isolante classe 4.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.9 - Amarrar poste com cinta adequada com o peso do poste	Eletricistas.	Lesões diversas.	Manusear a cinta atentamente prevenindo lesões.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.10 - Prender cinta na lança do guindauto.	Eletricistas.	Lesões diversas.	Manter-se equipado com os EPI's; Evitar prensagens e voltar à atenção para direcionamento da lança do munck; Verificar a existência de depressões no solo.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.11- Dirigir o poste até o local de implantação.	Operador de guindauto; Eletricista.	Lesões diversas; Queda do poste. Contato com equipamentos instalados na SE	Realizar atentamente a operação do guindauto, visando prevenir acidentes com empregados e terceiros; Manter demais empregados e terceiros afastados durante a realização da tarefa. Manter afastado o poste dos equipamentos da SE.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.12 - Colocar poste em posição vertical .	Operador de guindauto; Eletricista.	Lesões diversas; Queda do poste.	Manter-se equipado com os EPI's; Realizar atentamente a operação do guindauto, visando prevenir acidentes com colaboradores e terceiros; Manter demais empregados e terceiros afastados durante a realização da tarefa.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.13 -Implantar, Alinhar e aprumar o poste de acordo com o projetos.	Eletricista.	Esforço físico; Levantamento de peso; Lesões diversas.	Adotar postura segura para levantamento e transporte manual de peso; Verificar as bordas do buraco para evitar quedas.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
IMPLANTAR POSTE COM AUXILIO DE GUINDAUTO	POP 102	00	3 / 1

5.14 - Encher a escavação com terra e socar.	Eletricista.	Esforço físico; Levantamento de peso; Lesões diversas.	Proceder o levantamento correto do soquete evitando lesões; Adotar postura segura para levantamento e transporte manual de peso; Manusear firmemente as ferramentas evitando queda sobre os pés e impactos contra o poste provocando projeção de partículas de concreto.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.15 - Retirar a cinta do poste.	Eletricista.	Lesões diversas.	Manusear a corrente atentamente prevenindo lesões.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.16 – Realizar a Verificação de serviço de acordo com a FVS especifica para implantar poste com auxilio de guindauto.	Encarregado	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Utilizar EPI conforme descrito na APR.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

Engenheiros – Programar atividade

Encarregado – Supervisionar a atividade

Montadores e Eletricistas – Executa atividades de montagem/instalação

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

Para execução das atividades, além do conhecimento do presente POP, os responsáveis pela atividade deverão conhecer e consultar o POP de segurança associado à mesma atividade descrita nesse documento

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:20:29

Status: Assinado

Documento: POP 102 - Montagem Eletromecânica - Implantação De Poste Com Guindauto.Pdf

Número: cde75d6c-a49d-49d1-a6a3-fad07d881df3

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:19:12

Hash do documento original (SHA256): d2fe1a54d69c5516feb0b77e8e93e4689e6f35a7eebffeae455d5e339811400a



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:20:28

Token: 679cc581-028e-43c0-a6e6-31174c2ecc16

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número cde75d6c-a49d-49d1-a6a3-fad07d881df3, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign cde75d6c-a49d-49d1-a6a3-fad07d881df3. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.