



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
MONTAGEM DE DISJUNTOR (13.8 -138) kV Erro! A entrada de AutoTexto não foi definida.	POP - 99	00	1 / 1

1. OBJETIVO

O objetivo deste procedimento é estabelecer critérios para processo de instalar disjuntor.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de montagem de disjuntor (13.8 -138) kV.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
5.1 - Preencher documentação de segurança -APR (Análise Preliminar de Risco); -Chec-list de todos os equipamentos; -Diário de Segurança;	Encarregado/ Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.2 – Isolar a área onde será executada a tarefa	Encarregado/ Eletricista	Choque contra obstáculos, choque elétrico e queda de diferença de nível (escada)	Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho, utilizar os EPI's adequado, seguir capacitação técnica (NR 35 e NR 10) e sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso)	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.3 – colocar lona encerrada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Queda, esforço físico,	Atentar por obstáculos, carregar o peso	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.4 – Fazer teste de ausência de tensão	Eletricista	Queda de detector de tensão Não funcionar Choque elétrico	Fixar corretamente na vara de manobra, Verificar a bateria. Usar EPIs (, Calçado de segurança, capacete, olhos e luvas isolante e cobertura). Verificar as condições da vara de manobra	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.5 – Posicionar a escada	Eletricista	Queda de diferença de nível, esforço	Observar obstáculo, peso, Não carregar a escada	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por:

José Antonio / Giovanni Cendes

/ /
Data

Aprovado para uso:

Milton Roberto

/ /
Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
MONTAGEM DE DISJUNTOR (13.8 -138) kV	POP 99	00	2 / 1

		físico Contato com outros equipamentos	vertical	
5.6 – Içar o disjuntor com guindauto através de cinta de nylon respeitando as normas /orientações dos fabricantes e capacidade de ruptura da cinta. Retirada	Eletricista	Cinta arrebenhar Contato cabo em equipamentos Queda de diferença de nível, Queda do equipamento Contato cabo em equipamentos Contato da lança do guindauto em equipamento	Fazer inspeções diária das cintas de içamento e capacidade de ruptura. Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho, utilizar os EPI's adequado e seguir capacitação técnica (NR 11 e NR 35). Conferir as amarações no equipamento Fixar o cabo com corda na base do disjuntor Operar o munck com cuidado.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.7 – Colocar o disjuntor na carroceria do caminhão para transportar ao local apropriado da SE	Eletricista	Queda do pára-raio na carroceria Queda de diferença de nível (eletricista)	Amarrar o pára-raio na carroceria do caminhão. Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho, utilizar os EPI's adequado e seguir capacitação técnica (NR 11 e NR 35) Usar luvas de vaqueta	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.8- Retirar a embalagem de madeira o disjuntor usando pé de cabra.	Eletricista	Danificar o pára-raio Perfuração com pregos Esforço físico inadequado	Manusear o pé de cabra com cuidado Atenção no manuseio da embalagem da madeira com material perfurante Postura adequada na execução da tarefa.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.9 – – Içar o disjuntor novo com guindauto através de cinta de nylon respeitando as normas /orientações do fabricantes e colocar na base . Respeitando a capacidade de ruptura da cinta.	Eletricista	Cinta arrebenhar Contato cabo em equipamentos Queda de diferença de nível, Queda do equipamento Contato cabo em equipamentos Contato da lança do munck em equipamento	Fazer inspeções diária das cintas de içamento. Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho, utilizar os EPI's adequado e seguir capacitação técnica (NR 11 e NR 35). Conferir as amarações no equipamento Fixar o cabo com corda na base do disjuntor. Operar o munck com	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
MONTAGEM DE DISJUNTOR (13.8 -138) kV	POP 99	00	3 / 1

			cuidado.	
5.10 – Fixação do disjuntor na base	Eletricista	Cinta arrebentar Contato cabo em equipamentos Queda de diferença de nível, Queda do equipamento Contato cabo em equipamentos Contato da lança do munck em equipamento	Fazer inspeções diárias das cintas de içamento. Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho, utilizar os EPI's adequado e seguir capacitação técnica (NR 11 e NR 35). Conferir as amarrações no equipamento Fixar o cabo com corda na base do disjuntor Operar o munck com cuidado.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.11 - Liberação para comissionamento	Encarregado/ Eletricista	Queda e choque elétrico	Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho, utilizar os EPI's adequado, seguir capacitação técnica (NR 35 e NR 10).	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.12 - Retirar a lona encerada juntamente com os equipamentos e ferramentas	Eletricista	Esforço físico	Postura adequada	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.13– Retira o isolamento da área de trabalho	Eletricista	Esforço físico	Postura adequada	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.14 - Preencher documentação de segurança -APR (Análise Preliminar de Risco); -Chec-list de todos os equipamentos; -Diário de Segurança;	Encarregado/ Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.15 – Realizar a Verificação de serviço de acordo com a FVS montagem de disjuntor (13.8 -138) kV.	Encarregado	Não identificar os riscos existentes para verificação de serviços	Utilizar EPI conforme levantado na APR.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

Engenheiros – Programam atividade

Encarregado – Supervisionam as atividades

Montadores – Executam as atividades

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
MONTAGEM DE DISJUNTOR (13.8 -138) kV	POP 99	00	4 / 1

Para execução das atividades, além do conhecimento do presente POP, os responsáveis pela atividade deverão conhecer e consultar o POP de segurança associado à mesma atividade descrita nesse documento

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:17:49

Status: Assinado

Documento: POP 99 - Montagem Eletromecânica - Instalar Disjuntor.Pdf

Número: 86c22482-8d3b-49b0-bd76-11033fba2333

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:16:46

Hash do documento original (SHA256): 723a42d37c81b5bf947646b459f3d210f914f6db7a094374098699a4c36ce07d



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:17:48

Token: b6427e31-74bb-400c-9ab4-581f3c4f532d

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 86c22482-8d3b-49b0-bd76-11033fba2333, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 86c22482-8d3b-49b0-bd76-11033fba2333. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.