




UTILIZADORES

Interface de configuração de utilizadores.

DESCRIÇÃO

- **ID**
Número de identificação do utilizador.
- **Nome**
Nome do utilizador.

CONFIGURAÇÕES GERAIS

- **Tipo**
Escolha do tipo de utilizador.
- **Ativo**
Se ativo, o utilizador está ativo no sistema.
- **Código** 
Alteração e visualização do código de acesso do utilizador à central Mega-X. Opção só visível se estiver autenticado como **Fabricante**.
- **Pode alterar relógio**
Se ativo, o utilizador pode alterar o relógio da central.
- **Validar calendário**
Se ativo, o utilizador pode validar o calendário.
- **Data inicial**
Definição da data de início de permissão para o utilizador (dd-mm-aa).
- **Data final**
Definição da data de fim de permissão para o utilizador (dd-mm-aa).

HORÁRIOS

- **Associação de horários**
Se ativos, os horários selecionados são atribuídos ao utilizador, sendo que este só estará ativo no sistema durante esse tempo.

PERMISSÕES

- **Armar/Desarmar**
Se ativos, permite ao utilizador armar total, armar parcial, desarmar total e/ou desarmar parcial.
- **Partições**
Se ativos, permite ao utilizador aceder à configuração das partições selecionadas.
- **Saídas**
Se ativos, permite ao utilizador aceder à configuração das saídas selecionadas.



BOTÕES

- **Botão A - Armar Total**
Se ativos, permite ao utilizador, através da utilização do botão A do teclado, fazer um armar total às partições selecionadas.
- **Botão A - Armar Parcial**
Se ativos, permite ao utilizador, através da utilização do botão A do teclado, fazer um armar parcial às partições selecionadas.
- **Botão B - Armar Total**
Se ativos, permite ao utilizador, através da utilização do botão B do teclado, fazer um armar total às partições selecionadas.
- **Botão B - Armar Parcial**
Se ativos, permite ao utilizador, através da utilização do botão B do teclado, fazer um armar parcial às partições selecionadas.
- **Botão C - Armar Total**
Se ativos, permite ao utilizador, através da utilização do botão C do teclado, fazer um armar total às partições selecionadas.
- **Botão C - Armar Parcial**
Se ativos, permite ao utilizador, através da utilização do botão C do teclado, fazer um armar parcial às partições selecionadas.
- **Botão D - Armar Total**
Se ativos, permite ao utilizador, através da utilização do botão D do teclado, fazer um armar total às partições selecionadas.
- **Botão D - Armar Parcial**
Se ativos, permite ao utilizador, através da utilização do botão D do teclado, fazer um armar parcial às partições selecionadas.



ÁUDIO

- **Áudio - 1**
Selecionar um áudio da lista de áudios para a composição de uma mensagem, sendo esta o primeiro áudio.
- **Áudio - 2**
Selecionar um áudio da lista de áudios para a composição de uma mensagem, sendo esta o segundo áudio.
- **Áudio - 3**
Selecionar um áudio da lista de áudios para a composição de uma mensagem, sendo esta o terceiro áudio.
- **Áudio - 4**
Selecionar um áudio da lista de áudios para a composição de uma mensagem, sendo esta o quarto áudio.