

구 매 규 격 서

※ 유의사항

- 본 입찰참가 신청전 입찰에 참가할 제품의 모델 및 규격서 검토를 발주부서에 신청하여 「물품규격검토확인서」를 발급 받아야 입찰에 참가 가능함
 - 제출된 대상 물품은 해당업체의 입찰 및 계약에 있어 기준 물품이 됨
 - 「물품규격검토확인서」 신청방법 [발주부서 : 의과대학 교학과, 백찬휘(063-850-7523)]
 - 「물품규격검토확인서」 발급신청일 : 2026년 8월 24일 15:00까지
 - 신청규격서(제조사/모델명/규격 포함)를 메일(dae6753@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수
 - 신청규격서 검토 후 승인된 경우 「물품규격검토확인서」를 발급함
- 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
- 하자보증기간 검수 완료일로부터 1년
- 부가세 및 설치비 포함
- 정보통신공사업법에 의한 정보통신공사업 등록업체(공고일 기준)
- 제조사의 제품공급 및 기술지원 약약서(1년) 제출 필수(입찰당일 원본제출)
 - 대상 : LED전광판(LED디스플레이, LED컨트롤러)

번호	물품명칭	기준규격	수량	설치장소
1	LED전광판	1.8P 244인치	1	권역외상(응급)센터 및 제2의학관 7층 제생의세홀
2	무선마이크시스템	무선마이크 송수신기 세트	1	

1. LED전광판

가. 규 격

- LED 모듈은 외부의 충격에 저항성이 높은 GOB 또는 COB 기술이 적용되어야 하고 근거리 시청을 위해 LED 픽셀 피치는 1.875mm 이하여야 한다.
- 최대 밝기는 600nit 이상으로 밝기 조절이 가능해야 한다.
- 순차주사 방식에 의한 고해상도 고화질 화면을 표출 할 수 있어야 하고 적합한 GAMMA 보정 기능이 있어 관람자가 전광판을 장시간 보고 있어도 피로를 느끼지 않고 부드러운 색감을 표출 하여야 한다.
- LED 디스플레이는 파워 서플라이, 리시빙 카드, 허브 보드가 통합된 3-IN-1 저전력 보드 타입 이어야 한다.
- 캐비닛은 평탄도와 외부 환경의 영향이 없도록 알루미늄 합금으로 제작 되어야 한다.
- 캐비닛은 케이블 없이 전원과 신호가 모두 하나의 단일 인터페이스에 통합된 케이블 프리 (케이블리스)로 제작되어야 한다.
- 시청 거리 확보를 위해 캐비닛의 두께는 30mm 이하의 슬림 디자인이어야 하고, 무게는 3.4kg 이하로 경량 이어야 한다.
- LED 모듈 및 내부 회로물은 전면 유지 보수가 가능해야 한다.
- 160도 수평, 160도 수직 시야각으로 다양한 각도에서도 뛰어난 가시성을 유지.
- 캐비닛 최대 전력 소비량 $\leq 400\text{W/m}^2$ / 평균 소비량 $\leq 140\text{W/m}^2$ 이하여야 한다.
- Max. Power Consumption : 6.561kW (400 W/m^2)
- Average Power Consumption : 2.296kW (140 W/m^2)
- LED 컨트롤러는 1300만 픽셀 이상을 표현할 수 있어야 한다.

나. 사 양

1) LED Display

구 분		사 양 내 역
전광판 표출면	스크린 표시면 사이즈	(가로) 5.4 m x (세로) 3.04m
	스크린 해상도	2880 x 1620 Pixels
	LED 모듈 크기	300mm x 168.75mm
	픽셀피치	1.875 mm
	소자 타입	GOB 또는 COB
	화면밝기	600cd/m ² 이상
	소비전력 (1캐비닛)	최대 40W / 평균 26W 이하
	화면재생빈도	3,840 Hz 이상
	명암비	5,000:1 이상
	시야각	160°(H) / 160°(V)
	캐비닛 재질	AI 다이캐스팅
	캐비닛 크기	600mm x 337.5mm
	캐비닛 무게	3.4KG 이하
기타	유지보수	전면 유지보수

2) LED 컨트롤러

- 해상도 128× 64의 풀컬러 OLED 스크린 탑재하여 언제든지 장치 상태를 확인할 수 있으며 유지보수가 더 쉬워집니다.
- 전면 패널에 밝기 및 기타 매개변수를 조절할 수 있는 버튼을 제공합니다.
- 전면 패널에 전원 상태, 신호 접근 상태, 작동 상태를 표시하는 표시등을 제공합니다.
- 최대 2.6MP의 로딩 용량으로 4채널 로딩 출력을 지원합니다. 단일 기기의 최대 너비는 5120 픽셀, 최대 높이는 5120 픽셀이며, 각 네트워크 포트의 최대 로딩 용량은 0.65 MP입니다.
- 자막 1채널 지원. 자막의 색상, 글꼴, 스크롤 속도를 설정하고 사진과 시계를 추가할 수 있습니다.
- 비디오 월 구성 및 창 시각화를 지원합니다. (최대 10개의 장면을 지원)
- 7개의 창(3개의 신호원 창 + 2개의 이미지 창 + 1개의 스크롤 텍스트 창 + 1개의 백그라운드 창)을 표시하고, 백그라운드 창을 제외한 모든 창의 창 레이아웃을 커스터마이징할 수 있습니다.
- HDCP 2.2 프로토콜의 고대역폭 디지털 콘텐츠 보호 기술을 지원합니다.
- 커스텀 EDID 설정을 지원합니다.
- 전원 공급 장치의 이중 백업과 LED 컨트롤러 네트워크 포트의 이중 백업을 지원합니다.
- 화면 제습 설정을 지원합니다.
- 시청자의 시력을 보호하기 위한 눈 보호 모드를 지원합니다.

3) 디지털사이니지

- 스크린크기 : 86인치(218.44cm)
- 해상도 : 3,840 x 2,160(UHD)
- 밝기 : 500 nit
- 주사율 : 120 Hz
- 설치 : 세로벽부형 설치 / 솔루션 포함(컨텐츠 배포 및 스케줄조정 가능할 것)

다. 구 성

- 1) LED Cabinet * 81개
- 2) LED Controller * 1개
- 3) 디지털사이니지 86인치 * 1대
- 4) 무선프리젠티어 * 5개
- 5) LED Module(예비품) * 20개
- 6) Hub Board(예비품) * 1개

라. 특기사항

- 1) 설치 및 세팅 / 사용자 교육 포함
- 2) LED전광판(LED디스플레이, 컨트롤러) 제조사 공급증명서 및 기술지원 약속서
- 3) LED컨트롤러 KC인증서

2. 무선마이크시스템

가. 규 격

- 1) 900Mhz UHF 2채널 PLL IR 자동 채널 설정
- 2) 6그룹 33채널
- 3) 2대 동시 사용 가능
- 4) 채널자동 동조 기능

나. 구성

- 1) 수신기 본체 1개 + 송신기 핀마이크 2개 + 건전지AA 2개

◆설치 시방서◆

- 모든 물품 설치에 관련된 제반 사항은 자산관리과 담당자와 상의하여 결정하고 실별 인테리어 공사 상황에 맞춰 배관 및 라인(영상,전원 기타)작업 진행.
- LED전광판 설치시 발생하는 제반사항은 자산관리과 담당자의 판단에 따라 자재 및 추가시공.
 - LED 디스플레이(패널) 전원제어기 (2차 분전함) 및 전원 / 시그널 설치 포함
 - 캐비닛 방식 설치로 전면 각관 구조물 프레임 시공 후 장착설치.
 - 설치에 필요한 기타 잡자재비 (케이블 등) 포함.
 - 지정 장소 현장 설치비, 운송비, 인건비, 세팅비 포함
- 전자교탁에서 LED전광판과 디지털사이니지 영상 송출 및 제어가 가능하도록 설치.
 - 콘텐츠 및 스케줄 조정을 위해 디지털사이니지 제조사에서 제공하는 솔루션 설치 포함
- 설치前 설치장소의 현황파악을 하고 설치장소의 실별 상황에 따라 추가작업 포함하여 물품을 설치하도록 한다. (추가작업 : 전자교탁, 전동스크린, 프로젝터, 기타 - 기존 설치되어 있는 미사용 기자재 철거 및 정리)
- 무선마이크시스템 설치시 기존 사용중인 무선장비(안테나분배기, 외장안테나, 무선마이크세트 등)와 동시 사용 할 수 있어야 하며 핀마이크로 시공한다.
- 무선프리젠티어는 실사용자(직원 또는 담당조교)와 협의하여 원하는 제품으로 제공하도록 한다.
- 작업 시 손상되는 벽면이나 천장은 원상복구 하도록 한다.(보강 및 페인트 마감처리)
- 실사용자(직원 또는 담당조교)에게 사용법 교육 후 관리학과 또는 부서 교직원의 사인을 받아 자산관리과담당자에게 제출.
- 영상&음향케이블 포설시엔 기존 영상&음향케이블 철거 후 케이블 신규설치(배관 작업필수)
- 제품 납품부터 시공, 설치완료까지의 사진을 제출.