시연용 샘플 / 작업절차지시서

웨이퍼 투입 전 확인 SOP

반도체 제조 교육 셀에서 모의 웨이퍼 로트의 작업지시, 식별표 및 수량을 대조하는 절차다.

담당	시행일	적용 구역
제조교육팀	**2026-11-02**	**교육 셀 DEMO-01**

01 작업 대상과 준비물

교육용 밀폐 캐리어, 모의 웨이퍼 로트, 교육 단말 및 바코드 리더를 사용한다. 캐리어는 개봉하지 않고 교육 단말에 표시된 모의 수량을 대조한다. 교육 단말에는 실습용 작업지시가 등록되어 있어야 한다.

02 정상 작업 순서

단계	작업 지시	확인 기준
1. 조회	작업지시 ID를 교육 단말에서 조회한다.	상태 '대기', 교육 셀 DEMO-01
2. 식별	캐리어 라벨을 스캔해 로트 ID와 캐리어 ID를 대조한다.	라벨과 작업지시의 두 ID가 모두 일치
3. 수량 대조	교육 단말의 모의 웨이퍼 수량을 작업지시 수량과 비교한다.	수량이 정확히 일치
4. 기록	두 ID와 확인 수량을 기록하고 '투입 확인 완료'를 선택한다.	모든 확인 기준 충족 후 완료

교육용 작업지시 예시

작업지시 WO-DEMO-271의 로트 ID는 LOT-DEMO-042, 캐리어 ID는 CAR-DEMO-017이며, 확인 대상 수량은 모의 웨이퍼 12장이다.

교육·시연 전용 가상 자료 | 삼성전자 및 실제 기관과 무관

시연용 샘플 / 작업절차지시서

이상 발생과 재개 기준

투입 전 확인에서 이상이 발견되면 다음 기준에 따라 보류하고 이력을 남긴다.

기준 문서	이상 상태	재개 승인
MFG-SOP-014	**보류(HOLD)**	**교대 리더**

03 이상 유형별 조치

이상 유형	작업자 조치
로트 또는 캐리어 ID 불일치	즉시 보류(HOLD)로 전환하고 캐리어를 교육용 보류 위치에 둔다. 교대 리더에게 알린다.
수량 불일치	한 장 차이도 보류한다. 예를 들어 작업지시가 12장이고 단말에 11장이 표시되면 보류하고 교대 리더에게 알린다.
바코드 판독 실패	판독 오류에 한해 한 번 재스캔한다. 두 번째에도 판독되지 않으면 보류하고 교대 리더에게 알린다.

04 보류 기록과 작업 재개

교육 단말에 작업지시 ID, 확인 시각, 작업자 ID, 관측값 및 보류 사유를 기록한다. 교대 리더가 원인을 확인하고 보류 해제를 승인한 뒤, 작업자는 1단계 조회부터 다시 수행한다.

적용 범위

이 작업절차는 비가동 교육 셀의 모의 확인에만 적용한다. 실제 제조 설비의 조작과 레시피 설정은 교육 범위에서 제외한다.

교육·시연 전용 가상 자료 | 삼성전자 및 실제 기관과 무관