



— L'ESSENTIEL AVANT DE SE LANCER

Sept *erreurs* à éviter avant d'acheter un kit solaire de balcon

Les pièges que personne ne vous dit avant d'investir 300 à 900 € dans un kit solaire plug-and-play. Analyse indépendante, sans affiliation cachée.

07

ERREURS

15'

LECTURE

12

PAGES

Gratuit.

1

Acheter sans vérifier l'orientation du balcon

L'ERREUR LA PLUS COÛTEUSE

Un panneau orienté plein sud produit **100 % de son potentiel**. Orienté est ou ouest, il perd 20 %. Orienté nord, il perd 50 % ou plus. Avant d'investir 599 €, sortez la boussole de votre téléphone et vérifiez.

Sur un balcon nord, le ROI passe de 7 ans à plus de 14 ans. Autant dire que ce n'est plus rentable sur la durée de vie du kit.

✓ **Le réflexe** : Ouvrez l'app Boussole sur votre téléphone, face à votre balcon. Sud = 180°. Si vous êtes entre 135° et 225°, c'est bon. Sinon, utilisez notre calculateur pour vérifier la rentabilité exacte : monbalconsolaire.fr/calculateur

2

Attendre l'indépendance énergétique

L'ATTENTE LA PLUS IRRÉALISTE

Un kit solaire de balcon ne vous rendra **jamais autonome**. Un panneau de 450 Wc produit 400–650 kWh/an, soit 10–15 % de la consommation d'un foyer moyen (4 700 kWh). C'est un complément, pas un remplacement.

L'objectif réaliste : couvrir votre **talon de consommation** (frigo, box, veilles) pendant les heures ensoleillées. Ça représente 80–130 € d'économies par an, ce qui rentabilise le kit en 5–8 ans.

⚠ **Le piège** : Les publicités qui promettent "produisez toute votre électricité" sont mensongères. Un kit de balcon produit l'équivalent de 1 à 2 mois de consommation annuelle, pas 12.

3

Choisir un kit AliExpress ou no-name

L'ÉCONOMIE QUI COÛTE CHER

Des kits à 150–200 € existent sur AliExpress et Amazon. Le problème : **pas de certification CE complète** (panneau + onduleur + structure), pas de garantie applicable en France, pas de SAV, et souvent une puissance réelle très inférieure à celle annoncée.

Un micro-onduleur non certifié peut provoquer des interférences électromagnétiques ou, dans le pire des cas, un incendie. L'économie de 300 € ne vaut pas le risque.

✓ **Le réflexe** : Vérifiez la certification CE complète, la garantie (25 ans pour le panneau, 10+ ans pour l'onduleur), et l'existence d'un SAV en France. Sunology, Beem, Sunethic et EcoFlow cochant toutes les cases.

4

Oublier la déclaration CACSI à Enedis

UNE OBLIGATION LÉGALE SOUVENT IGNORÉE

Tout système photovoltaïque connecté au réseau doit être déclaré via la **Convention d'Autoconsommation Sans Injection (CACSI)**. C'est gratuit et ça prend 25 minutes en ligne.

Sans cette déclaration, votre compteur Linky peut mal comptabiliser votre consommation, et en cas de contrôle Enedis, vous risquez une mise en demeure.

✓ **Le réflexe** : Faites la déclaration dans la semaine suivant l'installation. Guide pas à pas sur monbalconsolaire.fr/guide/declaration-cacsi-enedis-panneau-solaire

5

Négliger le parafoudre en zone orageuse

30 € QUI ÉVITENT 300 € DE CASSE

Un orage peut envoyer une surtension dans votre installation via le réseau électrique. Le micro-onduleur et votre box internet sont les premiers touchés. Un **protège-surtension** (parafoudre de prise) à 20–30 € protège toute la chaîne.

En zone à risque (sud-est, Pyrénées, Massif Central), c'est indispensable. Ailleurs, c'est une assurance bon marché.

✓ **Le réflexe** : Branchez une multiprise parafoudre entre votre prise murale et le câble du kit. Marques fiables : Belkin, Brennenstuhl, Legrand. Budget : 20–35 €.

6

Installer en location sans prévenir

UN RÉFLEXE QUI PEUT COÛTER LE BAIL

Un kit plug-and-play posé au sol ou en appui sur un garde-corps (sans perçage) est considéré comme un **bien mobilier amovible**. En théorie, pas besoin d'autorisation. En pratique, mieux vaut prévenir le propriétaire et vérifier le règlement de copropriété.

En cas de perçage du garde-corps ou de fixation définitive, l'accord écrit du propriétaire est obligatoire.

⚠ **Notre conseil** : Envoyez un email à votre propriétaire / syndic avec une photo du kit et une description de l'installation. Dans 90 % des cas, la réponse est positive. Les 10 % restants vous évitent un conflit.

7

Ne pas comparer le prix au kWc

LE VRAI INDICATEUR POUR NE PAS SE FAIRE AVOIR

Le prix affiché ne veut rien dire seul. Ce qui compte, c'est le **prix par Watt-crête (€/Wc)** : prix du kit ÷ puissance en Wc. C'est le seul indicateur qui permet de comparer des kits de puissances différentes.

Exemples : Sunology PLAY 2 = 599 € / 450 Wc = **1,33 €/Wc**. Beem On 460W = 599 € / 460 Wc = **1,30 €/Wc**. DualSun PREASY = 870 € / 420 Wc = **2,07 €/Wc**.

✓ **Le réflexe** : Avant d'acheter, calculez le €/Wc. En dessous de 1,50 €/Wc, c'est un bon rapport qualité-prix. Au-dessus de 2,00 €/Wc, il faut une très bonne raison (Made in France, design, batterie intégrée).

Prêt à passer au solaire ?

Calculez votre rentabilité personnalisée en 30 secondes.
Département, orientation, profil de consommation — on fait
le calcul pour vous.

monbalconsolaire.fr/calculateur

Méthodologie : données PVGIS (Commission européenne), tarif EDF 0,1940 €/kWh (mai 2026), fiches techniques constructeurs. Ce guide est indépendant — aucun fabricant ne nous finance.

Transparence : certains liens sur monbalconsolaire.fr sont des liens affiliés. Ce PDF n'en contient aucun.

© 2026 MonBalconSolaire — Beeleven SASU — contact@monbalconsolaire.fr

MonBalcon**Solaire**.fr

Merci pour votre lecture.

Ce guide vous a été utile ? Partagez-le à quelqu'un
qui hésite à passer au solaire de balcon.

[Calculer mes économies →](#)

monbalconsolaire.fr