Перфоратор PowerMax PX-26

Руководство по эксплуатации

Модель: PX-26

Сохраните это руководство.

Технические характеристики

Потребляемая мощность: 850 Вт

Энергия удара: 3,2 Дж

Частота ударов: 0–4500 уд/мин

Патрон: SDS-plus

Макс. диаметр сверления: бетон 26 мм, дерево 30 мм, металл 13 мм

Масса: 2,9 кг

Уровень шума: 91 дБ(А)

Порядок работы

1. Вставьте бур в патрон SDS-plus до щелчка.
2. Выберите режим: сверление / сверление с ударом / долбление.
3. Установите ограничитель глубины.
4. Включите, начинайте на малых оборотах.
5. Периодически выводите бур для удаления пыли.

Меры безопасности

ВНИМАНИЕ: используйте защитные очки и наушники.

Не сверлите там, где могут проходить скрытые провода.

Держите инструмент двумя руками, используйте доп. рукоятку.

Комплект: доп. рукоятка, ограничитель глубины, кейс, 3 бура (6, 8, 10 мм).