



SMOOTH CONDITIONER — 03

CB23-H02-03 | 2023 | Tóc & da đầu | Hệ khan / hot-pour

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	EMULIUM DELTA MB	Cetyl Alcohol (and) Glyceryl Stearate (and) PEG-75 Stearate (and) Ceteth-20 (and) Steareth-20	Chất nhũ hóa O/W, tạo đặc.	3
A	-	Cetyl alcohol	Trợ nhũ hóa	1
A	HONY S18	Stearamidopropyl Dimethylamine	Chống tĩnh điện, làm mềm tóc	3
A	DEFINICIRE	Jobba Esters (and) Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax (and) Polyglycerin-3	Giảm rối tóc, tăng tính kỵ nước, giúp tóc mềm mượt và dễ chải	2
A	LABRAFAC CC	Caprylic/Captric Triglyceride	Dầu làm mềm	1
A	OLIVE OIL	Olive oil	Dầu dưỡng tóc	1
A	HONY MAC	Castoryl Maleate	Dầu dưỡng ẩm da đầu	2
B1	(DI) WATER	-	-	72
B1	HONY BTAC	Cetrimonium Chloride	Chống tĩnh điện, làm mềm tóc	1.5
B1	HONY CTAC	Behenyltrimonium Chloride	Chống tĩnh điện, làm mềm tóc	3
B2	-	Glycerin	-	2
B2	Guar gum	-	Chất tạo gel, dưỡng ẩm	0.5
C	SPECKARE PQ-39	Polyquaternium-39	Tăng độ mềm mượt	1
C	HONY 122M	Amodimethicone & Trideceth-12 & Cetrimonium Chlorid	Silicone polymer nhũ tương	5
D	-	Phenoxyethanol	Bảo quản	0.5
D	-	Lactic acid	Chỉnh pH	1
D	PERFUME	-	Hương thơm	0.5

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Chuẩn bị pha A

Pha A | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha A: cho lần lượt EMULIUM DELTA MB, HONY S18, DEFINICIRE, LABRAFAC CC, OLIVE OIL và 1 thành phần khác, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

03 Chuẩn bị pha B1

Pha B1 | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha B1: cho lần lượt (DI) WATER, HONY BTAC, HONY CTAC, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

04 Chuẩn bị pha B2

Pha B2 | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha B2: cho lần lượt Guar gum, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

05 Chuẩn bị pha C

Pha C | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha C: cho lần lượt SPECKARE PQ-39, HONY 122M, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

06 Chuẩn bị pha D

Pha D | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Chuẩn bị riêng pha D gồm PERFUME. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất.

Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.

07 Hoàn thiện hệ nóng chảy

Pha chính | 75-85°C khi phối; rót ở 65-75°C | 300-500 rpm

Duy trì khuấy đến khi khối nóng chảy đồng nhất. Giảm tốc để thoát bọt, sau đó rót nóng vào bao bì hoặc khuôn đã chuẩn bị.

Điểm kiểm soát: Khối đồng nhất, bề mặt sau đông rắn không rỗ hoặc nứt.

08 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.