



SMOOTH CONDITIONER

CB23-H02-02 | 2023 | Tóc & da đầu | Hệ khan / hot-pour

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	HONY BTAC	Behenyltrimonium Chloride	Chống tĩnh điện, làm mềm tóc	2
A	CETYL ALCOHOL	-	Nhũ hóa, tạo đặc	4
A	HONY S18	Stearamidopropyl Dimethylamine	Giảm rối tóc, tăng tính kỵ nước	3
A	DEFINICIRE	Jojoba Esters (and) Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax (and) Polyglycerin-3	Tăng độ đặc, giảm rối tóc, tăng tính kỵ nước, giúp tóc mềm mượt và dễ chải	2
A	LABRAFAC CC	Caprylic/Captric Triglyceride	Dầu làm mềm	2
A	OLIVE OIL	Olive oil	Dầu dưỡng tóc	1
A	HONY MAC	Castoryl Maleate	Dầu dưỡng ẩm da đầu	2
B	(DI) WATER	-	-	69.5
B	-	Glycerin	-	2
B	Guar gum	Guar hydroxypropyltrimonium chloride	Chống tĩnh điện, tạo gel	0.5
C	SPECKARE PQ-7	Polyquaternium-7	Giúp giữ lọn tóc mà không làm tróc da đầu. Tăng cường bọt	2
C	HONY CTAC	Cetrimonium Chloride	Giúp giữ lọn tóc mà không làm tróc da đầu. Tăng cường bọt	3
C	RJS-3101	Amodimethicone	Giúp tóc mềm mượt và dễ chải	2.5
D	Phenoxyethanol	Phenoxyethanol	Bảo quản	1
D	PERFUME	-	Hương thơm	1
E	Citric acid (10%)	-	Điều chỉnh pH	2.5

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Chuẩn bị pha A

Pha A | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha A: cho lần lượt HONY BTAC, CETYL ALCOHOL, HONY S18, DEFINICIRE, LABRAFAC CC và 2 thành phần khác, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

03 Chuẩn bị pha B

Pha B | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha B: cho lần lượt (DI) WATER, Guar gum, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

04 Chuẩn bị pha C

Pha C | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha C: cho lần lượt SPECKARE PQ-7, HONY CTAC, RJS-3101, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

05 Chuẩn bị pha D

Pha D | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Chuẩn bị riêng pha D gồm Phenoxyethanol, PERFUME. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất.

Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.

06 Chuẩn bị pha E

Pha E | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha E: cho lần lượt Citric acid (10%), khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

07 Hoàn thiện hệ nóng chảy

Pha chính | 75-85°C khi phối; rót ở 65-75°C | 300-500 rpm

Duy trì khuấy đến khi khối nóng chảy đồng nhất. Giảm tốc để thoát bọt, sau đó rót nóng vào bao bì hoặc khuôn đã chuẩn bị.

Điểm kiểm soát: Khối đồng nhất, bề mặt sau đông rắn không rỗ hoặc nứt.

08 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.