

# 리뷰어 사진으로 다시 검사하기

NG가 난 검사 사진을 그대로 불러와, 값을 고치고 바로 다시 재 봅니다. 작업자용 안내입니다.

## 언제 씁니까

검사에서 NG가 났는데 왜 NG인지 확인하고 설정을 고쳐 보고 싶을 때 씁니다.

예전에는 그 검사 사진과 기준점 사진을 폴더에서 손으로 찾아 하나씩 불러와야 했습니다. 이제는 버튼 한 번이면 됩니다.

## 순서 4단계

### 1 리뷰어를 엽니다

위쪽 [R] 결과 리뷰어 → 날짜 폴더 열기 → 검사한 날짜를 고릅니다.

### 2 NG 줄을 고릅니다

빨간 NG 줄을 클릭하면 사진과 NG 원인 설명이 나옵니다.

### 3 원인 설명 아래 버튼을 누릅니다

이 사진으로 파라미터 수정 — 누르면 바로 진행됩니다. 확인창은 없습니다.

### 4 값을 고치고 RUN을 누릅니다

NG가 난 측정이 이미 선택되어 있습니다. 오른쪽에서 값을 고치고 RUN 을 누르면 아래 표에 새 측정값이 나옵니다.

## 버튼을 누르면 프로그램이 알아서 하는 일

- ✓ 같은 자재로 찍은 모든 Shot 사진을 불러옵니다.
- ✓ 그 측정이 쓰는 기준점 사진(가로·세로)도 같이 찾아옵니다.
- ✓ 기준점 찾기(Test Find)를 한 번 자동으로 돌립니다.
- ✓ 오프라인 모드를 자동으로 켭니다. 설정 파일은 건드리지 않습니다.
- ✓ 리뷰어 창은 아래로 내려가고 메인 화면이 앞으로 옵니다.

## 노란 줄에 뜨는 안내 뜻

불러온 동안 메인 화면 위에 노란 줄이 생깁니다. 뒤에 붙는 문구는 아래 뜻입니다.

| 문구         | 뜻                                                     | 해야 할 일                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| JPG 사진     | 저장 사진이 JPG라 측정값이 원래 검사와 아주 조금 다를 수 있습니다.              | 그대로 써도 됩니다.                                              |
| Z 후보 사진 없음 | 여러 높이(z) 중 고른 사진 한 장만 저장돼 있습니다. 그래서 값이 원래와 다를 수 있습니다. | 값을 똑같이 맞춰 보려면 설정에서 후보 z 사진 저장을 켜고, 그 뒤 새로 찍은 검사로 확인합니다.  |
| 기준점 사진 없음  | 수동 검사 기록이라 기준점 사진이 저장되지 않았습니다.                        | Shot 사진만 들어옵니다. 기준점은 지금 것을 씁니다. PLC 자동 검사 기록으로 다시 해 보세요. |

## 다 봤으면 해제

노란 줄 오른쪽 **해제** 를 누르면 원래 사진과 설정으로 돌아갑니다.

**깜빡해도 괜찮습니다.** PLC 자동 검사가 들어오거나, 레시피를 바꾸거나, 프로그램을 끄면 자동으로 풀립니다.

## 기준 ROI를 고칠 때

- 1 왼쪽 트리에서 **측정**(예: C13\_P3)을 먼저 누릅니다.
- 2 위쪽 **기준 ROI 시험 찾기**를 누르면 기준점 사진 위에 상자와 **주황색 선**이 보입니다. 선이 안 보이면 상자가 띠에서 벗어난 것입니다.
- 3 상자를 옮긴 뒤에는 **RUN**만 누르면 됩니다. Test Find를 다시 누르지 않아도 됩니다.

결과 표의 **기준** 칸이 **국부**면 정상입니다. **국부실패**면 상자 자리에 띠 에지가 없다는 뜻입니다.

## 주의

**저장해도 운영 레시피는 안전합니다.** 불러온 상태에서 레시피를 저장해도 사진 경로는 원래 대로 저장됩니다. 고친 값만 저장됩니다.

**측정값이 원래 검사와 조금 다를 수 있습니다.** 저장 사진으로 다시 재는 것이라 그렇습니다. 합격·불합격 판정을 이 값으로 바꾸지 마세요. 설정을 맞춰 본 뒤에는 실제 검사로 확인합니다.

## 안 될 때 보는 곳

| 증상       | 먼저 볼 것                                               |
|----------|------------------------------------------------------|
| 버튼이 회색   | 줄을 골랐는지, 버튼 옆 이유 문구를 봅니다. 지금 레시피와 다른 검사 기록이면 못 부릅니다. |
| 알림창이 뜬   | 수동 검사 기록입니다. PLC 자동 검사로 남은 기록을 고르세요.                 |
| 값이 많이 다름 | 노란 줄에 "Z 후보 사진 없음"이 있는지 봅니다.                         |
| 기준이 국부실패 | 기준 ROI 시험 찾기로 상자 위치를 확인합니다.                          |

아래 로그 창에 **[ReviewerLoad]** 줄이 있으면 불러오기는 된 것입니다. 해결이 안 되면 그 줄을 그대로 알려 주세요.