



打印机售后案例库

问题现象、图片视频、处理方案统一保存

查找案例

输入机型、故障、关键词

问题分类

机型

后续可升级

把案例保存到表格或后台，支持多人录入、按机型导出、生成分享链接。

售后知识整理

客户问题案例总览

+ 新增案例

导出 PDF

0

已收录案例

3

常见问题分类

2

含视频处理步骤

PDF

计划支持整库导出

案例列表

0 条



打印机售后案例库

全部案例导出

共 4 条案例 / 导出时间：2026/06/18 15:51



A8 系列 / 卡纸 / 高频

开机后提示卡纸，但机器里看不到纸

客户现象

客户现象：屏幕显示“纸张卡住”，机器有轻微异响，后盖打开后没有整张纸。

客户说刚开机就报卡纸，纸路里没有明显纸张，重启后仍然提示。

客户提供资料

后盖纸路照片

图片

用于确认是否有小纸屑、
标签纸残留。

开机异响视频

视频

听取进纸轮和传感器动作
是否正常。

客户补充

文字

最近打印过快递面单，可
能有胶纸残留。

处理方案

1. 断电后打开后盖

先断电，避免机器突然转动。打开后盖，重点看进纸口和出纸口。

2. 检查小纸屑和标签胶

很多时候不是整张纸，而是一小块纸屑或标签纸卡在传感器旁边。

3. 清洁传感器位置

用干净软布擦拭传感器附近，避免用水直接冲。

4. 复位测试

合上后盖，重新开机，放 3 张纸测试连续打印。

M3 系列 / 打印质量 / 常见

打印出来有黑线，固定在纸张左侧

客户现象

客户现象：打印文字能看清，但左侧从上到下有一条黑线，复印也一样。

每张纸同一个位置都有竖向黑线，换纸后问题还在。

客户提供资料

样张照片

图片

看黑线位置是否固定，是否贯穿整张纸。

硒鼓表面照片

图片

检查鼓芯是否有划痕或粉块。

清洁过程视频

视频

记录擦拭玻璃条和装回硒鼓后的效果。

处理方案

1. 先区分打印和复印

如果打印、复印都有黑线，优先看硒鼓和扫描玻璃条。

2. 查看硒鼓鼓芯

鼓芯上如果有固定划痕，通常需要更换硒鼓。

3. 清洁扫描玻璃条

复印有线时，细长玻璃条上有灰尘也会造成黑线。

4. 留存对比样张

处理前后各拍一张样张，方便后续判断是否解决。

P6 系列 / 连接 / 中频

电脑显示离线，手机却可以打印

客户现象

客户现象：手机能打印测试页，电脑打印任务一直排队，重启电脑后短暂正常。

同一台打印机，手机 App 正常，电脑一直显示离线或无法连接。

客户提供资料

电脑打印队列截图

图片

确认是否有旧任务堵住队列。

网络信息

文字

记录电脑和打印机是否在同一个 Wi-Fi。

重新添加端口视频

视频

售后人员内部培训时可复用。

处理方案

1. 清空打印队列

先取消所有卡住的任务，再重新发送一张测试页。

2. 确认网络一致

电脑和打印机要在同一个网络里，访客 Wi-Fi 常常会隔离设备。

3. 重新添加打印机

删除旧打印机，按 IP 地址重新添加，减少自动识别出错。

4. 固定打印机 IP

如果客户经常离线，建议在路由器里给打印机固定 IP。

C2 彩印 / 耗材 / 常见

新换墨盒后仍提示墨量低

客户现象

客户现象：新墨盒安装后提示“请更换墨盒”，取出再装也没有变化。

客户刚换新墨盒，机器仍然提示墨量低或无法识别。

客户提供资料

墨盒芯片照片

图片

检查芯片位置是否有手印、保护膜未撕。

墨盒卡扣照片

图片

确认是否扣到位，有无歪斜。

耗材批次记录

文字

记录耗材型号，方便判断是否拿错型号。

处理方案

1. 核对墨盒型号

先确认墨盒型号和机器型号匹配，不同批次外观可能相似。

2. 检查保护膜和芯片

芯片上的保护贴、手印、灰尘都会影响识别。

3. 重新安装到位

听到卡扣声后再关盖，不要用蛮力压。

4. 做一次耗材复位

按机器菜单里的耗材更换流程走一遍，再观察提示。