Anschlusskarten · 45 × 55 mm


Druck: 100 % / tatsächliche Größe · keine Seitenanpassung

2N2222

NPN



TO-92 · Vorne, flache Seite




C B E


Ref.: onsemi · PDF S. 1
Nur P2N2222A-Referenz!
2N2222-Pinfolge nicht bestätigt

2N2222A

NPN



TO-18 · Unten, Nase links oben




Metallgehäuse · Kollektor


Ref.: ST · PDF S. 2
ST-TO-18-Referenz
Tatsächliche Bauform prüfen

2N3904

NPN



TO-92 · Vorne, flache Seite




E B C


Ref.: ST · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

2N3906

PNP



TO-92 · Vorne, flache Seite



E B C


Ref.: Fairchild · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

2N5401

PNP



TO-92 · Vorne, flache Seite



E B C


Ref.: Fairchild · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

2N5551

NPN



TO-92 · Vorne, flache Seite




E B C


Ref.: KEC · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

2SA1015

PNP



TO-92 · Vorne, flache Seite




E C B


Ref.: Toshiba · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

2SB772

PNP



TO-126 · Vorderansicht



E C B


Ref.: MCC · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

2SC1815

NPN



TO-92 · Vorne, flache Seite




E C B


Ref.: UTC · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

2SC945

NPN



TO-92 · Vorne, flache Seite




E C B


Ref.: NEC · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

2SD882

NPN



TO-126 · Vorderansicht



E C B


Ref.: ST · PDF S. 1
ST: Pinnummern 3 / 2 / 1

BC141

NPN



TO-39 · Unten, Nase links oben




Metallgehäuse · Kollektor


Ref.: ST · PDF S. 1
Nur ST-Referenz BC141-16
Verstärkungsgruppe offen

BC161

PNP



TO-39 · Unten, Nase links oben



Metallgehäuse · Kollektor


Ref.: ST · PDF S. 1
Nur ST-Referenz BC161-16
Verstärkungsgruppe offen

BC238B

NPN



TO-92 · Vorne, flache Seite




C B E

Ref.: Motorola · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

BC327

PNP



TO-92 · Vorne, flache Seite



C B E

Ref.: NXP · PDF S. 2
NXP SOT54: Nummern 3 / 2 / 1

BC337

NPN



TO-92 · Vorne, flache Seite



C B E

Ref.: onsemi · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

Pinfolge gilt für die genannte Referenz und Ansicht. Nicht maßstäbliche Gehäusebilder.


Anschlusskarten · 45 × 55 mm

Druck: 100 % / tatsächliche Größe · keine Seitenanpassung

BC517
NPN-Darlington



TO-92 · Vorne, flache Seite




Ref.: onsemi · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

BC546
NPN




TO-92 · Vorne, flache Seite




Ref.: onsemi · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

BC546B
NPN




TO-92 · Vorne, flache Seite




Ref.: onsemi · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

BC547
NPN




TO-92 · Vorne, flache Seite




Ref.: onsemi · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

BC547C
NPN



TO-92 · Vorne, flache Seite




Ref.: onsemi · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

BC548
NPN



TO-92 · Vorne, flache Seite




Ref.: onsemi · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

BC548B
NPN




TO-92 · Vorne, flache Seite




Ref.: onsemi · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

BC549
NPN



TO-92 · Vorne, flache Seite




Ref.: onsemi · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

BC550
NPN



TO-92 · Vorne, flache Seite




Ref.: onsemi · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

BC556
PNP




TO-92 · Vorne, flache Seite




Ref.: onsemi · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

BC556B
PNP




TO-92 · Vorne, flache Seite




Ref.: onsemi · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

BC557
PNP



TO-92 · Vorne, flache Seite




Ref.: onsemi · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

BC557B
PNP



TO-92 · Vorne, flache Seite




Ref.: onsemi · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

BC558
PNP




TO-92 · Vorne, flache Seite




Ref.: onsemi · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

BC558B
PNP




TO-92 · Vorne, flache Seite




Ref.: onsemi · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

BC559
PNP



TO-92 · Vorne, flache Seite




Ref.: onsemi · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

Pinfolge gilt für die genannte Referenz und Ansicht. Nicht maßstäbliche Gehäusebilder.


Anschlusskarten · 45 × 55 mm

Druck: 100 % / tatsächliche Größe · keine Seitenanpassung

BC560
PNP



TO-92 · Vorne, flache Seite




C B E

Ref.: onsemi · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

BC639
NPN




TO-92 · Vorne, flache Seite




E C B

Ref.: onsemi · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

BC640
PNP




TO-92 · Vorne, flache Seite




E C B

Ref.: onsemi · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

BC879
NPN-Darlington



TO-92 · Vorne, flache Seite




E C B

Ref.: Siemens · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

BD135-10
NPN



TO-126 · Vorderansicht




E C B

Ref.: Fairchild · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

BD139
NPN




TO-126 · Vorderansicht




E C B

Ref.: Fairchild · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

BD140
PNP




TO-126 · Vorderansicht




E C B

Ref.: Fairchild · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

BDX54C
PNP-Darlington



TO-220 · Vorderansicht




B C E

Ref.: ST · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

KSP44
NPN




TO-92 · Vorne, flache Seite




E B C

Ref.: onsemi · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

MPQ2222A
4 × NPN




DIP-14 · Draufsicht, Kerbe oben




Ref.: Central · PDF S. 2
Hersteller / Variante abgleichen

MPS2907A
PNP




TO-92 · Vorne, flache Seite




E B C

Ref.: onsemi · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

S8050
NPN



TO-92 · Vorne, flache Seite




E B C

Ref.: Fairchild · PDF S. 1
SS-Typreferenz, Aufdruck prüfen

S8550
PNP



TO-92 · Vorne, flache Seite




E B C

Ref.: Fairchild · PDF S. 1
SS-Typreferenz, Aufdruck prüfen

S9012
PNP



TO-92 · Vorne, flache Seite




E B C

Ref.: Fairchild · PDF S. 1
SS-Typreferenz, Aufdruck prüfen

S9013
NPN



TO-92 · Vorne, flache Seite




E B C

Ref.: Fairchild · PDF S. 1
SS-Typreferenz, Aufdruck prüfen

S9014
NPN



TO-92 · Vorne, flache Seite



E B C

Ref.: Fairchild · PDF S. 1
SS-Typreferenz, Aufdruck prüfen


Pinfolge gilt für die genannte Referenz und Ansicht. Nicht maßstäbliche Gehäusebilder.

Anschlusskarten · 45 × 55 mm


Druck: 100 % / tatsächliche Größe · keine Seitenanpassung

S9015

PNP



TO-92 · Vorne, flache Seite



E B C

Ref.: Fairchild · PDF S. 1


SS-Typreferenz, Aufdruck prüfen

S9018

NPN



TO-92 · Vorne, flache Seite




E B C

Ref.: Fairchild · PDF S. 1


SS-Typreferenz, Aufdruck prüfen

TIP120

NPN-Darlington



TO-220 · Vorderansicht




B C E

Ref.: ST · PDF S. 1


Hersteller / Variante abgleichen

TIP121

NPN-Darlington



TO-220 · Vorderansicht




B C E

Ref.: ST · PDF S. 1


Hersteller / Variante abgleichen

TIP122

NPN-Darlington



TO-220 · Vorderansicht




B C E

Ref.: ST · PDF S. 1


Hersteller / Variante abgleichen

TIP125

PNP-Darlington



TO-220 · Vorderansicht




B C E

Ref.: Fairchild · PDF S. 1


Hersteller / Variante abgleichen

TIP126

PNP-Darlington



TO-220 · Vorderansicht




B C E

Ref.: Fairchild · PDF S. 1


Hersteller / Variante abgleichen

TIP127

PNP-Darlington



TO-220 · Vorderansicht



B C E

Ref.: Fairchild · PDF S. 1


Hersteller / Variante abgleichen

TIP31C

NPN



TO-220 · Vorderansicht




B C E

Ref.: GME · PDF S. 1


GME: abweichende Pinnummern

TIP32C

PNP



TO-220 · Vorderansicht



B C E

Ref.: Fairchild · PDF S. 1


Hersteller / Variante abgleichen

TIP41C

NPN



TO-220 · Vorderansicht



B C E

Ref.: ST · PDF S. 1


Hersteller / Variante abgleichen

TIP42C

PNP



TO-220 · Vorderansicht




B C E

Ref.: ST · PDF S. 1


Hersteller / Variante abgleichen

IRF3205

N-Kanal-MOSFET



TO-220 · Vorderansicht




G D S

Ref.: IR / Infineon · PDF S. 1


Hersteller / Variante abgleichen

IRF510N

N-Kanal-MOSFET



TO-220 · Vorderansicht




G D S

Ref.: Vishay · PDF S. 1


Nur IRF510-Referenz (ohne N)! IRF510N-Zuordnung ungeklärt

IRF520N

N-Kanal-MOSFET



TO-220 · Vorderansicht




G D S

Ref.: IR / Infineon · PDF S. 1


Hersteller / Variante abgleichen

IRF520NPBF

N-Kanal-MOSFET



TO-220 · Vorderansicht



G D S

Ref.: IR / Infineon · PDF S. 1


Hersteller / Variante abgleichen

Pinfolge gilt für die genannte Referenz und Ansicht. Nicht maßstäbliche Gehäusebilder.


Anschlusskarten · 45 × 55 mm

Druck: 100 % / tatsächliche Größe · keine Seitenanpassung

IRF530N
N-Kanal-MOSFET



TO-220 · Vorderansicht




G D S


Ref.: IR / Infineon · PDF S. 1

Hersteller / Variante abgleichen

IRF540
N-Kanal-MOSFET



TO-220 · Vorderansicht




G D S


Ref.: ST · PDF S. 1

Hersteller / Variante abgleichen

IRF540N
N-Kanal-MOSFET



TO-220 · Vorderansicht




G D S


Ref.: IR / Infineon · PDF S. 1

Hersteller / Variante abgleichen

IRF640N
N-Kanal-MOSFET



TO-220 · Vorderansicht




G D S


Ref.: IR / Infineon · PDF S. 1

Hersteller / Variante abgleichen

IRF740
N-Kanal-MOSFET



TO-220 · Vorderansicht




G D S


Ref.: Vishay · PDF S. 1

Hersteller / Variante abgleichen

IRF840
N-Kanal-MOSFET



TO-220 · Vorderansicht




G D S


Ref.: Vishay · PDF S. 1

Hersteller / Variante abgleichen

IRF9530
P-Kanal-MOSFET



TO-220 · Vorderansicht




G D S


Ref.: Vishay · PDF S. 1

Hersteller / Variante abgleichen

IRF9530PBF
P-Kanal-MOSFET



TO-220 · Vorderansicht



G D S


Ref.: Vishay · PDF S. 1

Hersteller / Variante abgleichen

IRF9540N
P-Kanal-MOSFET



TO-220 · Vorderansicht



G D S


Ref.: IR / Infineon · PDF S. 1

Hersteller / Variante abgleichen

IRFZ44
N-Kanal-MOSFET



TO-220 · Vorderansicht



G D S


Ref.: Thinki · PDF S. 1

Hersteller / Variante abgleichen

IRFZ44N
N-Kanal-MOSFET



TO-220 · Vorderansicht



G D S


Ref.: IR / Infineon · PDF S. 1

Hersteller / Variante abgleichen

IRLZ44N
N-Kanal-MOSFET



TO-220 · Vorderansicht




G D S


Ref.: IR · PDF S. 1

Hersteller / Variante abgleichen

BT134-600E
TRIAC



SOT-82 · Vorderansicht




MT1 MT2 G


Ref.: NXP · PDF S. 2

Hersteller / Variante abgleichen

BTA06
TRIAC



TO-220 · Vorderansicht




MT1 MT2 G

Ref.: ST · PDF S. 1

BTA06-Familie; Suffix offen

MAC97A6
TRIAC



TO-92 · Vorne, flache Seite




MT1 G MT2

Ref.: NXP · PDF S. 2

NXP SOT54: Nummern 3 / 2 / 1

78L05
Spannungsregler



TO-92 · Vorne, flache Seite



OUT GND IN

Ref.: ST · PDF S. 3

Hersteller / Variante abgleichen

Pinfolge gilt für die genannte Referenz und Ansicht. Nicht maßstäbliche Gehäusebilder.


Anschlusskarten · 45 × 55 mm

Druck: 100 % / tatsächliche Größe · keine Seitenanpassung

78L12
Spannungsregler



TO-92 · Vorne, flache Seite




OUT GND IN

Ref.: ST · PDF S. 3
Hersteller / Variante abgleichen

79L05
Spannungsregler



TO-92 · Vorne, flache Seite




GND IN OUT

Ref.: ST · PDF S. 4
Hersteller / Variante abgleichen

KA7809
Spannungsregler



TO-220 · Vorderansicht




IN GND OUT

Ref.: Fairchild · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

KA7909
Spannungsregler



TO-220 · Vorderansicht




GND IN OUT

Ref.: Fairchild · PDF S. 1
Hersteller / Variante abgleichen

L7805CV
Spannungsregler



TO-220 · Vorderansicht




IN GND OUT

Ref.: ST · PDF S. 3
Hersteller / Variante abgleichen

L7809CV
Spannungsregler



TO-220 · Vorderansicht




IN GND OUT

Ref.: ST · PDF S. 3
Hersteller / Variante abgleichen

L7812CV
Spannungsregler



TO-220 · Vorderansicht




IN GND OUT

Ref.: ST · PDF S. 3
Hersteller / Variante abgleichen

L7815CV
Spannungsregler



TO-220 · Vorderansicht




IN GND OUT

Ref.: ST · PDF S. 3
Hersteller / Variante abgleichen

L7824CV
Spannungsregler



TO-220 · Vorderansicht




IN GND OUT

Ref.: ST · PDF S. 3
Hersteller / Variante abgleichen

L78S05CV
Spannungsregler



TO-220 · Vorderansicht




IN GND OUT

Ref.: ST · PDF S. 6
Hersteller / Variante abgleichen

L78S09CV
Spannungsregler



TO-220 · Vorderansicht




IN GND OUT

Ref.: ST · PDF S. 6
Hersteller / Variante abgleichen

L78S12CV
Spannungsregler



TO-220 · Vorderansicht




IN GND OUT

Ref.: ST · PDF S. 6
Hersteller / Variante abgleichen

L7905CV
Spannungsregler



TO-220 · Vorderansicht




GND IN OUT

Ref.: ST · PDF S. 3
Hersteller / Variante abgleichen

L7912CV
Spannungsregler



TO-220 · Vorderansicht




GND IN OUT

Ref.: ST · PDF S. 3
Hersteller / Variante abgleichen

LM317
Spannungsregler




TO-220 · Vorderansicht




ADJ OUT IN

Ref.: TI · PDF S. 5
Hersteller / Variante abgleichen

TL431A
Shuntreferenz



TO-92 · Vorne, flache Seite



REF A K

Ref.: TI · PDF S. 4
TI LP / TO-92; kein Serienregler


Pinfolge gilt für die genannte Referenz und Ansicht. Nicht maßstäbliche Gehäusebilder.

Anschlusskarten · 45 × 55 mm


Druck: 100 % / tatsächliche Größe · keine Seitenanpassung

TS7805

Spannungsregler



TO-220 · Vorderansicht



IN GND OUT

Ref.: TSC · PDF S. 1

CZ: TO-220; CI: isoliertes TO-220F

1N4001

Diode



DO-41 · Seitliche Ansicht



Ref.: Vishay · PDF S. 1

Hersteller / Variante abgleichen

1N4002

Diode



DO-41 · Seitliche Ansicht



Ref.: Vishay · PDF S. 1

Hersteller / Variante abgleichen

1N4003

Diode



DO-41 · Seitliche Ansicht



Ref.: Vishay · PDF S. 1

Hersteller / Variante abgleichen

1N4004

Diode



DO-41 · Seitliche Ansicht



Ref.: Vishay · PDF S. 1

Hersteller / Variante abgleichen

1N4148

Diode



DO-35 · Seitliche Ansicht



Ref.: Vishay · PDF S. 1

DO-35-Referenz; Bauform offen

SY356

Diode



axial · Seitliche Ansicht



Ref.: DDR / VEB · PDF S. 1

Bauform als DDR-Referenz

Pinfolge gilt für die genannte Referenz und Ansicht. Nicht maßstäbliche Gehäusebilder.