ESP32-C3-DevKitC-02

ESPRESSIF
ESP32-C3-WROOM-02

Left pin	Label			
GND	E			
3.3V	F			
3.3V	G			
RST	H			
GND	I			
ADC1 CH4	MTMS	FSPIHD	GPIO04	J
ADC2 CH0	MTDI	FSPIWP	GPIO05	K
	MTCK	FSPICLK	GPIO06	L
	MTDO	FSPID	GPIO07	M
GND	N			
GPIO08	O			
GPIO09	P			
5V	Q			
5V	R			
GND	S			

Left header: G, 1, 3V3, 2, 3V3, 3, RST, 4, G, 5, 4, 6, 5, 7, 6, 8, 7, 9, G, 10, 8, 11, 9, 12, 5V, 13, 5V, 14, G, 15

Right header: G, 1, 0, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, G, 6, 10, 7, G, 8, RX, 9, TX, 10, 11, 18, 12, 19, 13, G, 14, G, 15

Right pin	Label		
GND	e		
GPIO00	f	XTAL_32K_P	ADC1 CH0
GPIO01	g	XTAL_32K_N	ADC1 CH1
GPIO02	h	FSPIQ	ADC1 CH2
GPIO03	i		ADC1 CH3
GND	j		
GPIO10	k	FSPICS0	
GND	l		
GPIO20	m	UART0 RX	
GPIO21	n	UART0 TX	
GND	o		
GPIO18	p		
GPIO19	q		
GND	r		
GND	s		

RGB@IO8

Boot

RST

Ver.20210927-01