

CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / VER CE H.099/00	EMIÇÃO 25/11/2021	REVISÃO 00	CONTROLE NN – P&D	PÁG 01/03
TÍTULO PROCESSO DE EMBALAGEM – CORTES ENVELOPADEIRA				
EMITENTE PESQUISA & DESENVOLVIMENTO		APROVADOR GERÊNCIA P&D		

Objetivo: Fluxo fotografico do processo de envase, checagem de qualidade e padrão de formatação/acondicionamento dos produtos.

- 1- Processo de envase dos cortes com peso variável. Nesta etapa o(a) operador(a) de linha deverá acondicionar o número de peças, conforme descrito na ET, na cavidade da esteira alimentadora do equipamento, para empacotamento e selagem do pacote.



Foto 1. Abastecimento do produto no equipamento.

2- Avaliar qualidade da solda e datagem (data).

Observar a extração de ar e a qualidade da solda para evitar falhas e consequentemente problemas de exposição do produto ao meio externo.

- a. Extração de ar manual. Deve ser realizada a observação visual para certificar que foi extraído todo ar da embalagem;
- b. Pressionar o produto no sentido da solda fazendo pressão e verificar possível abertura;
 - Caso a solda abra, fazer ajustes no equipamento verificando tempo, temperatura e retomar os testes até a qualidade necessária;
- c. Observar se a data está legível e correta;



Foto 2.a - Checagem de ar no interior da embalagem antes do congelamento.



Foto 2.b – Verificação da Selagem.



Foto 2.c - Verificação do padrão e qualidade da impressão de data.



Padrão de qualidade da solda.

3- Acondicionamento dos pacotes na caixa de embarque (Variável – seguir número de pacotes conforme a ET)

- Para esta etapa o operador de linha deverá espalhar o produto dentro do pacote e acondicionar o pacote na caixa, encaixando-os de modo que fiquem distribuídos em toda a caixa. Formar quantas camadas forem necessárias para completar o peso de caixa, conforme estabelecido na ET do SKU no módulo 4 do SRP.



Padrão do pacote antes de acomodar na caixa.



Foto 3 – Acomodação dos pacotes na caixa. Seguir conforme descrito no módulo 4 do SRP.

4- Após saída do túnel de congelamento:

- Verificar formatação dos pacotes após congelamento;
- Verificar a correta acomodação dos pacotes na caixa.
- Aplicar filme Shrink para proteção ao produto e a caixa sem que haja qualquer abertura



Foto 4.a – Formatação dos Pacotes após congelamento.



Foto 4.b e c – Acomodação dos pacotes na caixa e aplicação do shirink.

5- Montar o pallet conforme número de caixas indicado na especificação e aplicar o filme stretch.

Observações: Qualquer desvio em uma das etapas anteriores, acarretará num palete com maior instabilidade, ficando torto e incorreto, gerando desníveis entre as camadas.



Foto 5 - Seguir padrão de palletização conforme cadastrado no módulo 4 do SRP.