NAVODILO ZA POVEZAVO MODULA NA WIFI

Če za kakšen modul kaže da je nepovezan (v aplikaciji je ikona za wifi prečrtana) v menuju "Naprave" ga je potrebno ponovno povezati na wifi.

Modul se lahko poveže nazaj na wifi po spodnjih navodilih

1. Se povežemo na dostopno točko modula

V nastavitvah telefona za wifi izberemo "bairFanXXXXXX" wifi omrežje, kjer so XXXXXX šifra modula - št. oz.- črke.

Fizično se postavimo pred ventilator in če je več takšnih omrežij izberemo tistega z najmočnejšim signalom, ker smo mu najbližje.

Če nas vpraša za geslo vpišemo geslo "bossplast" in s telefonom smo povezani na modul. Nekateri telefoni nam avtomatsko odprejo eno od spodnjih strani na sliki, če se pa to ne zgodi lahko do teh strani dostopamo tako, da v Internet Browser (npr.:Chrome) vtipkamo naslov IP naslov modula: 192.168.4.1

2. Gremo v wifi nastavitve kliknemo na željen wifi in vpišemo še geslo

Med spodnjimi ekrani (glej sliko spodaj za ekrane: wifi, index, nastavitve) lahko prehajamo s kliki na ikone na vrhu zaslona.



Torej kliknemo na wifi ikono levo zgoraj in pridemo v wifi nastavitve, kjer se avtomatsko izvede scan omrežij.

Izberemo najboljše omrežje s klikom in ime se prepiše v SSID vnosno polje, vpišemo še geslo wifi domačega omrežja.

3. Kliknemo na gumb "Shrani WIFI"

Po pritisku na gumb "Shrani WIFI" se modul resetira in shrani nastavitve.

Ob ponovnem zagonu se modul poveže na izbran wifi in je povezan na strežnik.

4. Kako lahko preverimo dejansko izvedeno povezano na wifi

Za posamezen modul lahko preverimo če je povezan na wifi tako, da se povežemo na dostopno točko modula, kot je navedeno v zgornji točki 1.

Gremo v ekran za wifi nastavitve preko ikone v levem zgornjem kotu.

MODUL: bairFan481F58 STA_IP: 192.168.2.148 AP_IP: 192.168.4.1 STATUS: got ip SSID __: inteligent

Če je povezava na wifi izvedena imata polji SSID__ in STA_IP vpsane podatke o imenu wifija in IP naslovu, ki ga je v omrežju modul dobil - v zgornjem primeru SSID__: inteligent in STA_IP: 192.168.2.148

Prikaz ekranov, ko smo povezani na dostopno točko modula. Med ekrani prehajamo s klikom na zgornje ikone







wifi.html

index.html

nastavitve.html