

經濟部智慧財產局

**GPSS 全球專利檢索系統
API 服務說明文件**

文件變更、維護、修改紀錄(Amendment History)

版次	變更日期	變更說明
1.0	2021/08/03	初版。
1.1	2022/01/10	更新「跳躍筆數」參數說明。
1.2	2022/07/15	更新「專利資料範圍」。 新增「專利名稱/摘要」、「專利名稱/摘要/專利範圍」參數。
1.3	2022/12/01	更新「二、API 網址」範例。
1.4	2024/11/22	配合網域整併更改 API 網址

壹、文件說明

本文件係經濟部智慧財產局，描述全球專利檢索系統(GPSS)提供之 API 服務說明，說明項目包含服務範圍、網址參數、輸出結果等資訊，更便於外界人士使用本系統之專利資料。

貳、API 服務項目與資料範圍

一、API 服務說明

本 API 服務介接全球專利檢索系統，使用者可藉由此服務提供之參數調整 API 網址的檢索式來取得全球專利檢索系統之專利案件；亦可利用本 API 服務提供之 API 網址工具，輔助使用者將檢索式格式化為 API 網址，以取得指定檢索式之專利案件。

二、驗證碼申請

在使用全球專利檢索系統之 API 服務前，請利用 API 驗證碼線上申請功能向經濟部智慧財產局申請您的 API 驗證碼(user Code)。

(全球專利檢索系統→API→使用說明→驗證碼申請→API 驗證碼線上申請)

三、專利資料範圍

API 服務之專利資料範圍同現行全球檢索系統所涵蓋之專利資料內容，下表為資料範圍的概況說明：

表格內容僅提供資料概況參考，請以全球專利檢索系統之資料範圍為準。

國家		資料內容	資料起年
中華民國	TWA	公開	2003~
	TWB	公告	1950~
	TWD	設計	1964~
美國	USA	公開	2001~
	USB	公告	1790~
	USD	設計	1976~
日本	JPA	公開	1971~
	JPB	公告	1913~
	JPD	意匠	2000~
歐洲	EPA	公開	1978~
	EPB	公告	1980~
	EUIPO	設計	2003~
韓國	KPA	公開	1999~
	KPB	公告	1974~
	KPD	設計	1998~
中國大陸	CNA	公開	1985~
	CNB	公告	1985~
	CND	外觀設計	1985~
WIPO	WO	公開	1978~
東南亞	SEAA	公開(無全文)	1953~
	SEAB	公告(無全文)	1975~
其他國家	OTA	公開(無全文)	1782~
	OTB	公告(無全文)	1827~

參、API 網址參數

全球專利檢索系統(GPSS) API 服務參數包含驗證碼(必備)、檢索設定、檢索條件(必備)、輸出設定，使用者得以依各項參數調整 API 網址，取得本系統之專利案件。

一、API 服務參數表

下表為本系統提供 API 服務的項目與參數名稱，可將各參數以&組合成 URL，取得本系統之專利案件。(相關參數代碼請參考：全球專利檢索系統→API→使用說明→相關文件下載→欄位代碼)

API URL：

https://tiponet.tipo.gov.tw/gpss1/gpsskmc/gpss_api?userCode=驗證碼&參數名稱=值

種類	服務項目	參數 名稱	範例
必備	驗證碼	userCode	userCode=1234abcd5678efgh
檢 索 設 定	資料庫	patDB	patDB=TWA,TWB,TWD,USA,US SB,USD,JPA,JPB,JPD,EP A,EPB,EUIPO,KPA,KPB, KPD,CNA,CNB,CND,W O,SEAA, SEAB,OTA,OTB (若未輸入，預設值為全部)
	案件類型 (公開案、公告案)	patAG	patAG=A,B (若未輸入，預設值為全部)
	專利類型 (發明、新型、設計)	patTY	patTY=I,M,D (若未輸入，預設值為全部)
檢 索 條 件 (必備)	公開/公告號 公開/公告日	PN ID	PN=TW201644272A ID=2020:2021
	申請號 申請日	AN AD	AN=TW105131793 AD=20191107:
	申請人名 第一申請人名 申請人國別 第一申請人國別	AX AF AY AZ	AX=林大成 AND 陳曉明 AF=陳曉明 AY=US OR TW AZ=US OR 美國
	發明人名 發明人國別	IV IY	IV=林意美 IY=TW
	代理人名	LX	LX=陳建文
	審查委員	EX	EX=王筱雯
	優先權 優先權日	PR DR	PR= US201514879928 DR=202001:202012
	IPC 第一 IPC	IC FC	IC= G01S 5/02 AND G01S 1/00 FC=H04L

	CPC 第一 CPC	CS TS	CS=H02J AND B60R TS=F16H 63/3466
	LOC	IQ	IQ= 05-05 OR 05-06
	FI F-TERM D-TERM USPC	FI FT IR UC	FI=H02K1/22A OR H02J13 FT=5G064 IR=C3 UC=D34
	專利名稱 摘要 專利範圍 引用專利 專利名稱/摘要 專利名稱/摘要/專利範圍	TI AB CL CI TI/AB TI/AB/CL	TI=無線裝置 OR 通訊裝置 AB=降低功耗 AND 無線 CL=無線電 and 藍牙 and 晶片 CI=TW104702 TI/AB=無線裝置 OR 無線電 TI/AB/CL=無線裝置 OR 晶片
輸出 設定	輸出欄位	expFld	expFld=PN,AN,ID,AD,TI,PA,IN, LX,EX,PR,AB,IC,IQ,CS ,UC,FI,FT,IR,CI,CL (若未輸入，預設值為 PN,ID,AN,AD,TI)
	輸出格式	expFmt	expFmt=xml (預設值) expFmt=json
	輸出筆數	expQty	expQty=30 (預設值)
	跳躍筆數	expSkip	expSkip=100

二、API 網址

使用者可利用本系統提供之 API 網址工具，依據指定的專利檢索條件產生 API 網址，亦可直接修改 API 網址內的各項參數來調整專利檢索條件。

- API 網址規則

- 1、各項參數以「&」連結，串接成完整的 API 網址。
- 2、檢索條件裡，欄位內的關鍵字以 and、or、not 組合；跨欄位的條件，預設為 AND 組合，若要以 OR 組合，則在參數前加+；若以 NOT 組合，則在參數前加-。

- API 檢索範例

資料庫：本國公開、本國公告、美國公開、美國公告、歐洲公開、歐洲公告

案件類型：公開案、公告案

專利類型：發明專利、新型專利

檢索條件：**公開/公告日**在 20100101 之後，**專利名稱或摘要**有「網架結構」或「Filter frame」，**發明人國別**為「US」，**排除 IPC** 為「F24F」

輸出欄位：公開/公告號、公開/公告日、專利名稱、發明人、優先權、摘要、專利範圍

輸出格式：Xml

輸出筆數：30 筆

跳躍筆數：100 筆

產生網址為下：

https://tiponet.tipo.gov.tw/gpss1/gpsskmc/gpss_api?userCode=驗證碼&patDB=TWA,TWB,USA,USB,EPA,EPB&patAG=A,B&patTY=I,M&TI=網架結構 or Filter frame&+AB=網架結構 or Filter frame&IY=US&-IC=F24F&ID=20100101:&expFld=PN,ID,TI,IN,PR,AB,CL&expFmt=xml&expQty=30&expSkip=100

參數說明：

項目	網址參數		參數說明
驗證碼	userCode	=驗證碼	經濟部智慧財產局審核通過的 API 驗證碼，為必填欄位。
資料庫	patDB	=TWA,TWB,USA,USB,EPA,EPB	TWA：本國公開 TWB：本國公告 USA：美國公開 USB：美國公告 EPA：歐洲公開 EPB：歐洲公告
案件類型	patAG	=A,B	A：公開案 B：公告案
專利類型	patTY	=I,M	I：發明專利 M：新型專利
檢索條件	TI	=網架結構 or Filter frame	專利名稱包含「網架結構」或「Filter frame」
	+AB	=網架結構 or Filter frame	OR 摘要包含「網架結構」或「Filter frame」
	IY	=US	AND 發明人國別包含「US」
	-IC	=F24F	NOT IPC 為「F24F」
	ID	=20100101:	AND 公開/公告日在「20100101」之後

輸出欄位	expFld	=PN,ID,TI,IN,PR,AB,CL	PN：公開/公告號 ID：公開/公告日 TI：專利名稱 IN：發明人 PR：優先權 AB：摘要 CL：專利範圍
輸出格式	expFmt	=xml	以 Xml 格式輸出
輸出筆數	expQty	=30	輸出 30 筆專利資料
跳躍筆數	expSkip	=100	跳過前 100 筆專利資料，從第 101 筆開始輸出。

肆、回傳結果

若有符合 API 網址之專利資料，則依設定輸出，輸出格式可參見相關文件下載→輸出格式說明，若網址錯誤或無符合之資料則會回傳相關訊息，訊息說明為下：

- Xml 回傳訊息示意圖：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xml>
  <gpss-API>
    <status>success</status>
    <message>no record found</message>
  </gpss-API>
</xml>
```

- Json 回傳訊息示意圖：

```
{
  "gpss-API":{
    "status":"success",
    "message":"no record found"
  }
}
```

- 回傳訊息說明：

項目	API 網址情形	回傳訊息
API 驗證碼	無效 API 驗證碼	userCode not exist
	API 驗證碼過期	userCode expired
	以無效驗證碼連結次數超過限制，IP 被封鎖	IP blocked
網址條件	查無結果	No record found
	跳躍筆數超過總筆數	expSkip too much
	未包含檢索條件	No search command
	包含切截或字距運算	Cannot use truncated and kerning in search conditions
	包含非系統接受的欄位	unknow field:[欄位]
	檢索條件超出系統限制長度	Exceeded search condition length
流量限制	輸出筆數超過該時段剩餘數量時，僅輸出剩餘流量的筆數	Over download quantity
	輸出筆數已超出時段限制數量	