ДЕМО. Вымышленный документ, созданный для демонстрации прототипа AI-агента. Не является документом какой-либо реальной организации.

ООО «Демо-Прибор» (вымышленное предприятие)

**СТП ДП-02-2026**

# ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ОТКАЗЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Дата введения: 01.03.2026

## 1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок действий производственного персонала при отказе технологического оборудования, порядок оформления заявки на ремонт и ввода оборудования в эксплуатацию после ремонта.

## 2 Классификация отказов

2.1 Отказы оборудования подразделяются на три категории.

2.2 Категория А — отказ, создающий угрозу жизни и здоровью работников (искрение, задымление, запах гари, повреждение изоляции, утечка технологических жидкостей).

2.3 Категория Б — отказ, приводящий к остановке производственного участка или технологической линии.

2.4 Категория В — частичная потеря функций оборудования без остановки производственного участка.

## 3 Первоочередные действия при отказе

3.1 При отказе категории А работник обязан немедленно нажать кнопку аварийной остановки, отключить оборудование от сети питания вводным автоматом и сообщить о происшествии мастеру участка и дежурному диспетчеру по внутреннему телефону 2211.

3.2 При задымлении или возгорании работник действует в соответствии с инструкцией о мерах пожарной безопасности и сообщает о пожаре по телефону 01 или 112.

3.3 Работнику, не имеющему допуска к ремонту данного оборудования, запрещается самостоятельно вскрывать оборудование и устранять неисправность.

3.4 На органах управления неисправного оборудования вывешивается плакат «Не включать! Оборудование неисправно».

## 4 Оформление заявки на ремонт

4.1 Мастер участка в течение 30 минут после отказа регистрирует отказ в журнале отказов оборудования и оформляет заявку на ремонт в учётной системе предприятия.

4.2 В заявке указываются: инвентарный номер оборудования, дата и время отказа, категория отказа, описание признаков неисправности, ФИО заявителя.

## 5 Сроки реагирования ремонтной службы

5.1 Ремонтная служба приступает к работам: по отказам категории А — не позднее 15 минут с момента сообщения; по отказам категории Б — не позднее 1 часа; по отказам категории В — в течение 1 рабочего дня.

## 6 Ввод оборудования в эксплуатацию после ремонта

6.1 После ремонта проводится проверка работоспособности оборудования на холостом ходу в присутствии мастера участка.

6.2 Ввод оборудования в эксплуатацию оформляется актом о вводе в эксплуатацию после ремонта, который подписывают представитель ремонтной службы и мастер участка. Заявка в учётной системе переводится в статус «выполнена».

## 7 Особенности действий в ночную смену

7.1 В ночную смену решения о действиях при отказе оборудования принимает начальник смены.

7.2 При отказе категории А или Б в ночную смену начальник смены вызывает дежурного энергетика по телефону 2215. Если связаться с дежурным энергетиком не удалось в течение 10 минут, начальник смены сообщает главному инженеру по мобильному телефону из списка экстренных контактов.