Fiche de sécurité – intervention sur groupes électrogènes diesel

Équipements : GE-C-01 ; GE-C-02. Cette fiche est fictive et ne remplace pas les consignes de sécurité d’un site réel.

Risques et mesures

Risque	Mesure
Gaz d’échappement	Monoxyde de carbone : jamais en local fermé.
Tension	400 V : intervention électrique réservée au personnel habilité.
Surfaces chaudes	Attendre le refroidissement.
Carburant	Inflammable : pas de flamme ni de point chaud.
Batteries	Port de gants et lunettes ; éviter les courts-circuits.

Consignation et conduite à tenir

Avant toute intervention

1. Informer le responsable et signaler l’intervention.
2. Arrêter l’équipement.
3. Couper et verrouiller l’alimentation électrique.
4. Débrancher les batteries et fermer l’arrivée de carburant.
5. Vérifier l’absence d’énergie résiduelle avant de commencer.

En cas d’incident

- Arrêter l’équipement si cela est possible sans danger.
- Prévenir le responsable de maintenance : [numéro interne fictif].
- Consigner l’événement dans l’historique de l’équipement.