ILUMINACIÓN / INFRAESTRUCTURA

Configuración: Festival / Planta Oficial 2026. Equipamiento y distribución consolidados de la planta de iluminación de producción.

LUMINARIAS

Equipo	Marca / modelo	W	DMX	Cant.
Beam 7R	Clay Paky Sharpy 7R	230W	16CH	30
Paleta Led RGB	Chauvet COLORband	150W	4CH	20
Wash 19x15	Martin MAC Aura	300W	15CH	24
Blinder 4x100W	Generic Blinder 4 Canales	400W	4CH	12
COB 200W	Generic COB LED 200	200W	2CH	16

ESTRUCTURAS Y DISTRIBUCIÓN

Estructura	Distribución	Cant.
Puente Contra	16 Beams + 8 Led Bars	24
Puente Cenital	16 Washs + 8 Led Bars	24
Puente Frontal	12 Blinders + 16 Cobs	28
Piso Escenario (Floor)	14 Beams + 8 Washs + 4 Led Bars	26

EFECTOS ESPECIALES

SPARK: 8 unidad(es) · SMOKE: 8 unidad(es) · HAZER: 2 unidad(es)

Spark: Máquina de chispa fría en boca de escenario

Smoke: Máquina de humo vertical en tarimas traseras

Hazer: Máquina de humo Hazer posicionada en el centro trasero del escenario

Alimentación de iluminación: trifásica de 380 V, tierra dedicada y potencia mínima de 30 kW para el montaje completo. Distribución mediante splitters DMX activos. Mantener la alimentación de audio y escenario diferenciada de la de iluminación.

Los detalles de universo y dirección inicial se incluyen en las páginas de patch DMX. La operación y las condiciones de uso de los efectos se coordinan con la producción del recinto.

PATCH DMX / PARTE 1

Direcciones iniciales y modos de la planta configurada. Las luminarias con el mismo patch se agrupan indicando su cantidad. Confirmar asignación, universos y conexiones antes de operar.

Equipo / etiqueta	Estructura	Univ.	Inicio	Modo	Cant.
Beam 1	Puente Contra	1	1	16CH	2
Beam 2	Puente Contra	1	17	16CH	2
Beam 3	Puente Contra	1	33	16CH	2
Beam 4	Puente Contra	1	49	16CH	2
Beam 5	Puente Contra	1	65	16CH	2
Beam 6	Puente Contra	1	81	16CH	2
Beam 7	Puente Contra	1	97	16CH	2
Beam 8	Puente Contra	1	113	16CH	2
Led Contra 1	Puente Contra	1	129	4CH	2
Led Contra 2	Puente Contra	1	133	4CH	2
Led Contra 3	Puente Contra	1	137	4CH	2
Led Contra 4	Puente Contra	1	141	4CH	2
Wash 1	Puente Cenital	1	145	15CH	2
Wash 2	Puente Cenital	1	160	15CH	2
Wash 3	Puente Cenital	1	175	15CH	2
Wash 4	Puente Cenital	1	190	15CH	2
Wash 5	Puente Cenital	1	205	15CH	2
Wash 6	Puente Cenital	1	220	15CH	2
Wash 7	Puente Cenital	1	235	15CH	2
Wash 8	Puente Cenital	1	250	15CH	2
Led Cenital 1	Puente Cenital	1	265	4CH	2
Led Cenital 2	Puente Cenital	1	269	4CH	2

PATCH DMX / PARTE 2

Direcciones iniciales y modos de la planta configurada. Las luminarias con el mismo patch se agrupan indicando su cantidad. Confirmar asignación, universos y conexiones antes de operar.

Equipo / etiqueta	Estructura	Univ.	Inicio	Modo	Cant.
Led Cenital 3	Puente Cenital	1	273	4CH	2
Led Cenital 4	Puente Cenital	1	277	4CH	2
Blinder 1	Puente Frontal	1	281	4CH	2
Blinder 2	Puente Frontal	1	285	4CH	2
Blinder 3	Puente Frontal	1	289	4CH	2
Blinder 4	Puente Frontal	1	293	4CH	2
Blinder 5	Puente Frontal	1	297	4CH	2
Blinder 6	Puente Frontal	1	301	4CH	2
COB 1	Puente Frontal	1	305	2CH	2
COB 2	Puente Frontal	1	307	2CH	2
COB 3	Puente Frontal	1	309	2CH	2
COB 4	Puente Frontal	1	311	2CH	2
COB 5	Puente Frontal	1	313	2CH	2
COB 6	Puente Frontal	1	315	2CH	2
COB 7	Puente Frontal	1	317	2CH	2
COB 8	Puente Frontal	1	319	2CH	2
Beam Piso 1	Piso	1	321	16CH	2
Beam Piso 2	Piso	1	337	16CH	2
Beam Piso 3	Piso	1	353	16CH	2
Beam Piso 4	Piso	1	369	16CH	2
Beam Piso 5	Piso	1	385	16CH	2
Beam Piso 6	Piso	1	401	16CH	2

PATCH DMX / PARTE 3

Direcciones iniciales y modos de la planta configurada. Las luminarias con el mismo patch se agrupan indicando su cantidad. Confirmar asignación, universos y conexiones antes de operar.

Equipo / etiqueta	Estructura	Univ.	Inicio	Modo	Cant.
Beam Piso 7	Piso	1	417	16CH	2
Wash Piso L1	Piso	1	433	15CH	2
Wash Piso L2	Piso	1	448	15CH	2
Wash Piso R1	Piso	1	463	15CH	2
Wash Piso R2	Piso	1	478	15CH	2
Led Piso 1	Piso	1	493	4CH	2
Led Piso 2	Piso	1	497	4CH	2